

# シンプルスマホ2

## ユーザーガイド



## シンプルスマホ2 ユーザーガイド 目次

### はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

### ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
SDカードについて.....	11
充電する.....	13
電源を入れる/切る.....	17
タッチパネルの使いかた.....	18

### 基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ.....	20
アプリケーション (アプリ) について.....	22
アプリケーション一覧.....	23
電話番号について.....	28
マナーモードを利用する.....	29
機内モードを利用する.....	30
文字を入力する.....	30
よく使う単語を登録する (ユーザー辞書) .....	39
暗証番号について.....	40
本機の無断使用を防ぐ (USIMカードロック) .....	41
タッチパネル操作を禁止する (画面ロック) .....	43
音声で本機を操作する.....	45
電池の消費を軽減する (エコ技設定) .....	46
データ使用量を確認/制限する.....	48
SDカードで他の機器とデータをやりとりする (データ引継) .....	50
ソフトウェアを更新する.....	52
アプリケーションを更新する (アプリアップデート) .....	53

### 画面の見かた

ウェルカムシート (ロック画面) のしくみ.....	56
ホーム画面のしくみ.....	57
画面上部 (ステータスバー) のマークの見かた.....	58
通知パネルで本機の状態やお知らせを確認する.....	59
よく連絡する相手を楽ともリンクに登録して利用する.....	60
ウェルカムシート (ロック画面) をアレンジする.....	63
ホーム画面をアレンジする.....	63
画面の表示フォント (書体) を変更する.....	66

### 電話/電話帳

電話をかける/受ける.....	68
電話帳/通話履歴から電話をかける.....	71
オプションサービス.....	73
通話の設定をする.....	78
電話帳を利用する.....	80
電話帳をインポートする.....	83
電話帳をバックアップする.....	85

### メール/インターネット

メールの種類について.....	88
S!メール初回起動時の設定について.....	88
メール (S!メール) /ショートメール (SMS) を送信する.....	89

装飾したS!メール（デコレメール）を送信する.....	92
S!メール/SMSを受信/返信する.....	93
S!メール/SMSを管理する.....	95
S!メール/SMS作成時にできること.....	99
S!メール/SMSのはたらきを設定する.....	101
インターネットを利用する.....	104

## カメラ

写真（静止画）を撮影する.....	110
ビデオ（動画）を撮影する.....	111
さまざまな方法で撮影する.....	113
静止画/動画を確認・管理する（アルバム）.....	114
静止画/動画を送信する.....	119
旅行の写真や情報をアルバムにまとめる.....	120
拡大鏡を利用する.....	124
バーコードを読み取る.....	124
名刺を電話帳に登録する.....	125
文字を読み取る.....	127
お店などの情報を電話帳に登録する.....	128

## テレビ（ワンセグ）

テレビ（ワンセグ）を視聴する.....	132
---------------------	-----

## 便利な機能

緊急速報メールを利用する.....	138
あんしんバックアップを利用する.....	139
緊急ブザーを利用する.....	145
読んだよメールを利用する.....	147
元気だよメールを利用する.....	149
地図を利用する.....	150
検索を利用する.....	152
電卓を利用する.....	153
カレンダーを利用する.....	153
アラームを利用する.....	157
世界時計を利用する.....	159
ストップウォッチを利用する.....	160
タイマーを利用する.....	161
Twitterを利用する.....	162
Facebookを利用する.....	162
音楽を聴く（ミュージック）.....	163
メモ帳を利用する.....	166
パソコン用ファイルを利用する（OfficeSuite）.....	168
各種データを管理する（コンテンツ管理）.....	168
歩数計を利用する.....	170
音声を録音/再生する（ボイスレコーダー）.....	172
単語の意味を調べる（辞書）.....	174

## Wi-Fi/接続

パソコンとUSBで接続する.....	178
Wi-Fiで接続する.....	180
テザリングオプションを利用する.....	184
Bluetooth®機能を利用する.....	185
赤外線での他の機器とデータをやりとりする.....	189

## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	196
------------------	-----

海外で電話をかける.....	197
----------------	-----

## 端末設定

端末の設定について.....	200
プロフィールの設定.....	201
着信音・バイブの設定.....	201
壁紙・画面の設定.....	204
省エネの設定.....	205
安心機能の設定.....	206
かんたん押し感タッチの設定.....	206
端末情報・センサー補正の設定.....	207
ホームの設定.....	208
通話の設定.....	209
メールの設定.....	209
ブラウザの設定.....	210
使い方ガイドの設定.....	210
歩数計の設定.....	211
Wi-Fiの設定.....	211
SoftBank Wi-Fiスポットの設定.....	212
Bluetooth®の設定.....	212
データ使用量の設定.....	213
microSDと端末容量の設定.....	213
アプリアップデートの設定.....	215
アプリケーションの設定.....	215
データ引継の設定.....	216
その他の設定.....	216

## 困ったときは

データの保存について.....	228
バックアップと復元.....	228
トラブルシューティング.....	229
仕様.....	231
保証とアフターサービス.....	232
お問い合わせ先一覧.....	232

## はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

## ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 本製品をお使いになる前に

「かんたんガイドブック」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。

認証画面、選択画面、注意画面など、操作後に表示される画面を「確認画面」と表記しています。

操作説明は省略している場合があります。

- ・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。

### ディスプレイ表示、キー/ボタン表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているキー/ボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について

ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。


「microSD/microSDHC」を「SDカード」と表記しています。

## 本機で使いかたを確認する


本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

### 使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (使い方ガイド)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

- ・はじめて起動したときは、「使い方ガイド」アプリのご利用にあたっての注意に関する確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。

### 通知パネルからの起動について

ステータスバーに使い方ガイドのアイコンが表示されているときは、通知パネルから使い方ガイドを起動することができます。

- ・アプリケーションや機能によっては、利用中に通知パネルから使い方ガイドを起動すると、該当の操作説明画面が表示されることがあります。



### 使い方ガイド起動に関する操作

ステータスバーに使い方ガイドのアイコンを表示する

使い方ガイドトップ画面で  **メニュー**  **常時表示**  **表示する**  **戻る**

- ・使い方ガイドを終了すると、ステータスバーに使い方ガイドのアイコンが表示されるようになります。

### 通知パネルから使い方ガイドを起動する

ステータスバーの  を下向きにドラッグして、通知パネルを開く  [使い方ガイドはこちら](#)

## 使い方ガイドでできること




項目	説明
1 スマホを初めて使う	基本操作を動画やゲームなどで確認することができます。
2 自分好みに設定	着信音や壁紙などの設定方法を確認することができます。
3 取扱説明書を見る	本機の操作方法を目的別に確認できます。確認したい操作を音声検索することもできます。
4 よくある質問を見る	よくある質問を確認できます。FAQモバイルサイトへも簡単にアクセスできます。


## 基本操作を確認する

スマートフォンをはじめて使うかた向けのメニューで、基本操作を学ぶことができます。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (使い方ガイド)




 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

スマホをはじめて使う



 スマホをはじめて使うかた向けのメニュー画面が表示されます。

## はじめて使うかた向けの画面でできること



項目	説明
1 動画で操作を学ぶ	基本的な操作を動画で確認できます。
2 基本的な操作を学ぶ	基本操作をゲームやチュートリアルで体験することができます。
3 スマホの特長的な機能を学ぶ	スマホならではの操作や機能を確認することができます。
4 アプリを学ぶ	本機にインストールされているアプリケーションのはたらきを確認できます。






## ご利用にあたって


各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
SDカードについて.....	11
充電する.....	13
電源を入れる／切る.....	17
タッチパネルの使いかた.....	18

## 各部の名称とはたらき

### 本体について




名称	説明
<b>1</b> イヤホンマイク端子	オプション品のマイク付ステレオイヤホンを接続します。
<b>2</b> インカメラ	静止画や動画を撮影します。
<b>3</b> 受話口	通話相手の声が聞こえます。
<b>4</b> 近接/明るさセンサー	周りの明るさなどを感知するセンサーです。
<b>5</b> 充電ランプ	充電中に点灯します。
<b>6</b> ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
<b>7</b> SDカード・USIMカード挿入口キャップ	SDカードやUSIMカードを取り付け/取り外しするときに開きます。
<b>8</b> ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けます。



名称	説明
<b>1</b> モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できません。
<b>2</b> 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
<b>3</b> 緊急ブザースイッチ	緊急ブザーを動作/停止します。
<b>4</b> サブマイク	通話中に周囲の雑音を抑えて、音声を聞き取りやすくします。
<b>5</b> カメラ	静止画や動画を撮影します。
<b>6</b> スピーカー	音楽や動画などの音声が聞こえます。
<b>7</b> 送話口	自分の声を通話相手に伝えます。
<b>8</b> 外部接続端子	ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを接続します。
<b>9</b> 充電端子	卓上ホルダーで充電するときに使います。

## キーについて




名称	説明
1  (電源キー)	画面を消灯/点灯、電源ON/OFFまたは再起動(長押し)、機内モードの設定表示(長押し)
2  (メールキー) <sup>1</sup>	メールアプリを起動(マーク消灯時)、受信メールを表示(マーク点滅時)
3  (ホームキー)	ホーム画面を表示(アプリケーションを終了)、アプリ使用履歴を表示(長押し)
4  (電話キー) <sup>1</sup>	電話アプリを起動(マーク消灯時)、電話発着信履歴を表示(マーク点滅時)、電話をかける(電話番号発信画面で)、電話を受ける(着信中画面で)
5  (音量Upキー)	音量を上げる、モバイルライトを点灯/消灯(ウェルカムシート(ロック画面)で長押し)
6  (音量Downキー)	音量を下げる、マナーモードを設定/解除(ウェルカムシート(ロック画面)またはホーム画面で長押し)

1 電話やメールの着信があるときは、キーのマークが点滅してお知らせします。

## ストラップの取り付けについて

ストラップ取り付け穴に、図のようにストラップを通してください。

・金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。




## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

### USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話(USIMカード挿入済み)を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。



#### 1 IC(金属)部分

## USIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。


1

SDカード・USIMカード挿入口キャップ（以降「カード挿入口キャップ」と表記）を開く



2


USIMトレイを引き出す



- ・矢印方向へまっすぐにゆっくりと引き出します。
- ・強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。

3


USIMカードをUSIMトレイに取り付ける



- ・USIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を上）に注意して、ゆっくりと取り付けます。

4

USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む



5

カード挿入口キャップを閉じる



🏁 取り付けが完了します。

- ・カード挿入口キャップは、確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水が入る原因となります。

## USIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。


1

カード挿入口キャップを開く



2


USIMトレイを引き出す



- ・矢印方向へまっすぐにゆっくりと引き出します。
- ・強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。

3


USIMカードを取り外す



- ・ゆっくりと水平に引き抜いてください。

4

USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む



5

カード挿入口キャップを閉じる



🏁 取り外しが完了します。

- ・カード挿入口キャップは、確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水が入る原因となります。

## SDカードについて

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

### 💡 試供品のSDカードについて

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。

- ・試供品のSDカードは、保証の対象外となります。

### ⚠️ SDカード利用時のご注意

SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

### 🚫 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## SDカードのマウントを解除する

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）




2

microSDと端末容量



3

microSDのマウント解除 → OK



項目名の表示が **microSDのマウント解除** から **microSDをマウント** に切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。

- ・再度SDカードをマウントする場合は、**microSDをマウント** をタップしてください。

## SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。


1

カード挿入口キャップを開く



2

SDカードを取り外す



- ・SDカードを軽く押し込んだあと、指を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

3

カード挿入口キャップを閉じる



🏁 取り外しが完了します。

- ・カード挿入口キャップは、確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水が入る原因となります。

## SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。


1

カード挿入口キャップを開く



2

SDカード挿入口（上段）に、SDカードを差し込む




- ・端子面を上にして、SDカードを奥までゆっくと水平に差し込みます。

3

カード挿入口キャップを閉じる



 取り付けが完了します。


- ・カード挿入口キャップは、確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水が入る原因となります。

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）



2

microSDと端末容量




3

microSD内データ消去



4

SDカード内データを消去



## 5


操作用暗証番号入力欄をタップ → 操作用暗証番号を入力 → 完了 → OK



- ・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

## 6

すべて消去



🚩 フォーマットが始まります。

- ・フォーマットが完了すると、SDカードがマウントされます。

## 充電する

電池は本機に内蔵されています。

### 充電について

本機は、次の方法で充電することができます。

充電方法	説明
卓上ホルダー	付属の卓上ホルダーと、ACアダプタ（オプション品）を使用して、本機を卓上ホルダーに置いて充電します。
ACアダプタ	本機とACアダプタ（オプション品）を、直接接続して充電します。
USB接続	本機とパソコンを、PC接続用microUSBケーブル（オプション品）で接続して充電します。
シガーライター	充電用microUSB変換アダプタ（オプション品）と、シガーライター充電器（オプション品）を使用して、自動車の中で充電します。

### 💡 充電ランプについて

充電中は、充電ランプが赤色に点灯し、フル充電に近くなると緑色に点灯します。

充電が完了すると、消灯します。

- ・充電中に充電ランプが点滅しているときは、充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、ソフトバンク指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

### ⚠️ 充電時のご注意

#### 防水について

付属の卓上ホルダーおよび各オプション品（ACアダプタ、充電用microUSB変換アダプタ、PC接続用microUSBケーブル、シガーライター充電器）は、防水対応していません。本機が濡れているときは、絶対に充電しないでください。

また、外部接続端子から水が入り込むことを防ぐため、卓上ホルダーでの充電をおすすめします。

#### コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

#### 海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 内蔵電池について

本機は、内部にリチウムイオン電池を内蔵しています。取り外すことはできませんので、ご注意ください。

## リサイクルについて

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。

・リサイクルのときは、ショートさせたり、分解したりしないでください。火災・感電の原因となります。



## 電池についてのご注意

### 保管について

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします）。

- ・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
- ・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

### 内蔵電池の膨れについて

内蔵電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れることがありますが、安全上問題はありません。

### 内蔵電池の交換について


内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。内蔵電池を交換してください。なお、内蔵電池は、お客様自身では交換できません。内蔵電池の交換については、「ソフトバンクショップ」などで、本機をお預かりして有料にて承ります。「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

## 卓上ホルダーで充電する

付属の卓上ホルダー [SHEFJ1] と、オプション品のACアダプタ [SHCEJ1] またはACアダプタ (microUSB 1.0A) [ZTDAC1] を使用して充電します。


ここでは、ACアダプタ [SHCEJ1] を使用方法を例に説明します。

- ・充電中は、ACアダプタや本機が温かくなることがあります。



1


ACアダプタのmicroUSBプラグを、卓上ホルダーの接続端子に差し込む



- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、卓上ホルダーの接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

2


ACアダプタの凹部に親指をかけて矢印の方向にプラグを起し、家庭用ACコンセントに差し込む





3

本機を「カチッ」と音がするまで押し下げ、卓上ホルダーに取り付ける




充電が始まり、充電ランプが点灯します。

・充電ランプが消灯すると、充電は完了です。

4

充電が完了したら、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外す



・本機を取り外すときは、卓上ホルダーを押さえてください。

5

充電完了後は、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す




## ACアダプタで充電する

ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定のACアダプタ [SHCEJ1] またはACアダプタ (microUSB 1.0A) [ZTDAC1] をお使いください。


ここでは、ACアダプタ [SHCEJ1] を使用して充電する方法を例に説明します。

・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。



1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む



・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

2

ACアダプタ凹部に親指をかけて矢印の方向にプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



充電が始まり、充電ランプが点灯します。

・充電ランプが消灯すると、充電は完了です。


3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

## パソコンと接続して充電する


PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1] (オプション品) を使用して充電します。

- ・パソコンの電源が入っているときに充電できます。
- ・接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかったりすることがあります。



### 1

本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む



- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起 (○部分) を下にして差し込んでください。

### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



- 🚩 充電が始まり、充電ランプが点灯します。
- ・充電ランプが消灯すると、充電は完了です。


### 3

充電完了後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外す

## 自動車のシガーライターソケットを利用して充電する


充電用microUSB変換アダプタ [SHCDL1] (オプション品) と、シガーライター充電器 [SHJR01] (オプション品) を使用して充電します。

- ・自動車のエンジンがかかっているときに充電できます。



### 1


充電用microUSB変換アダプタに、シガーライター充電器の接続コネクタを差し込む



- ・接続コネクタは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

### 2

本機の外部接続端子に、充電用microUSB変換アダプタのmicroUSBプラグを差し込む



- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起 (○部分) を下にして差し込んでください。

### 3

シガーライターソケットにシガーライター充電器のプラグを差し込む



- 🚩 充電が始まり、充電ランプが点灯します。
- ・充電ランプが消灯すると、充電は完了です。


### 4


充電完了後は、プラグをシガーライターソケットから抜いたあと、各アダプタを取り外す


## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる


1

画面に「SoftBank」と表示されるまで、（長押し）




 電源が入り、しばらくするとウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。

2

（スイッチ）を下向きに（「解除」の方向へ）ドラッグ



 SDカードに関する注意画面が表示されます。

・Wi-Fiスポット設定の確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

はい



 防水に関する注意画面が表示されます。

4


OK



 ホーム画面が表示されます。

### 電源を切る

1

（長押し）



2


電源を切る



3

OK



 電源が切れます。

## タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

### タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



- ・画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておくことを、「ロングタッチ」（長押し）と呼びます。

### ドラッグ


アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

- ・画面では「スライド」と表示されることがあります。



### ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。



### 押し込み

画面に軽く触れ、画面に青い●が表示されるまで、そのまま指を押し込みます。

- ・指先が振動すれば、指を離します。
- ・お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。「かんたん押し感タッチ」を「ON」に設定すると、「タップ」の代わりに利用できます（一部、利用できないアプリケーションもあります）。



### + タッチパネル利用時の操作

「タップ」の代わりに「押し込み」を利用する

ホーム画面で「基本機能」の （設定） → **かんたん押し感タッチ** → **ON**

- ・「タッチ操作パイプ」も、自動的に「ON」になります。

タッチパネルを補正する

タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いになる姿勢や角度でタッチパネル補正を行います。

ホーム画面で「基本機能」の （設定） → **端末情報・センサー補正** → **タッチパネル補正** → **6箇所円の中心をタップ**

### ? こんなときは

- Q. タッチパネル（ディスプレイ）に触れていないのに本機が勝手に動作する／タッチパネルに触れても本機が反応しない
- A. を押して画面を消灯させたあと、再度 を押して画面を点灯させてから操作してください。

## 基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	20
アプリケーション（アプリ）について.....	22
アプリケーション一覧.....	23
電話番号について.....	28
マナーモードを利用する.....	29
機内モードを利用する.....	30
文字を入力する.....	30
よく使う単語を登録する（ユーザー辞書）.....	39
暗証番号について.....	40
本機の無断使用を防ぐ（USIMカードロック）.....	41
タッチパネル操作を禁止する（画面ロック）.....	43
音声で本機を操作する.....	45
電池の消費を軽減する（エコ技設定）.....	46
データ使用量を確認 / 制限する.....	48
SDカードで他の機器とデータをやりとりする （データ引継）.....	50
ソフトウェアを更新する.....	52
アプリケーションを更新する（アプリアップデート）.....	53

## 基本的な操作のしくみ

### ウェルカムシート（ロック画面）

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

この状態で **[電源]** を押すと、ウェルカムシート（ロック画面）が表示され、画面ロックを解除することができます。

- ・電源を入れたときも、ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。
- ・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/) を参照してください。



- ・画面ロックを解除して本機を操作するときは、**[スリット]**（スイッチ）を下向きに（「解除」の方向へ）ドラッグします。詳しくは、「[ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ](#)」を参照してください。



### ホーム画面

本機のおもな操作は、ホーム画面から行います。ホーム画面は、よく使うアプリケーションへの入口が配置されている「トップエリア」、登録した相手に簡単に電話やメールで連絡ができる「家ともリンク」、よく利用するアプリケーションを登録できる「お気に入り」、アプリケーションが種類別にまとめられている「カテゴリエリア」で構成されています。

- ・ホーム画面の隠れている項目は、画面を上下にドラッグすると切り替えることができます。詳しくは、「[ホーム画面のしくみ](#)」を参照してください。
- ・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/) を参照してください。



- ・他の画面からホーム画面に戻るときは、**[ホーム]** を押します。
- ・画面や状態によっては、**[ホーム]** をくり返し押す必要があったり、確認画面が表示されたりすることがあります。

### 項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、**[戻る]** をタップします。



## メニュー操作

画面下部の **メニュー** をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。




## 端末設定と設定操作

ホーム画面で「基本機能」の **設定** (設定) をタップすると、本機の各機能の設定を変更できます。



- ・設定項目には、チェックボックス (☑ / ☐) が付いたものがあります。これらは、タップするたびに設定 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。




- ・ **>** や **🔧** などをタップすると、さらに細かい設定が行えるものもあります。
- ・設定項目には、バーをドラッグして設定するものもあります。

## 縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



## 画面を拡大する (虫眼鏡)

画面下部の **虫眼鏡** をタップすると、虫眼鏡が表示され画面を拡大して確認することができます。



- ・虫眼鏡をドラッグすると、お好きな場所に移動できます。
- ・虫眼鏡を消すときは、**虫眼鏡** をタップします。

## 画面を撮影する (スクリーンショット)

SDカードを取り付けた状態で **電源** と **音量下** を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・撮影したスクリーンショットは、**コンテンツ管理** の「写真」などから確認することができます。
- ・一部、利用できないアプリケーションもあります。

## アプリケーション（アプリ）について

電話やメール、カレンダーなどの「機能」のことを、「アプリケーション」（アプリ）と呼びます。

### アプリケーションを起動／終了する

1


ホーム画面で、起動するアプリケーションをタップ



🚩 アプリケーションが起動します。

- ・お気に入りやカテゴリエリアのアプリケーションを起動するときは、画面を上向きにドラッグしてアイコンを表示させます。
- ・認証画面、選択画面、注意画面など（以降「確認画面」と表記）が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

アプリケーションを終了するときは、

🚩 アプリケーションが終了します。

### 最近使用したアプリケーションを起動する

1

（長押し）



🚩 最近使用したアプリケーションの履歴（アプリ使用履歴画面）が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ




🚩 アプリケーションが起動します。

### + アプリ使用履歴での操作

#### 使用履歴を1件ずつ消去する

アプリ使用履歴画面で、アプリケーションを左右にドラッグ




#### 使用履歴をすべて消去する

アプリ使用履歴画面で 



## アプリケーション一覧

### ホーム画面（トップエリア）のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (地図) <sup>1</sup>	<p>近くの施設やお店を探したり、行きたい場所へのルート探索までできる地図アプリです。</p> <p>住所やジャンルでの地図検索はもちろん、施設やお店の名称、電話番号などキーワードによる周辺検索ができます。</p> <p>探したお店までのルート探索は徒歩、電車、自動車の条件で地図上にルートを表示します。</p> <p>ルート表示したまま現在地を追尾することもできるので行きたいお店までの案内に活用できます。</p> <p>オススメ機能の「雨雲表示」は、地図上で現在と今後の雨雲状況を確認できるのでお出かけ前に見ておくとう便利です。</p> <p>※「雨雲表示」は雨が降っていない場所では表示されません。</p> <p>(セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきが異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、<a href="https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/">ソフトバンクホームページ (https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)</a>を参照してください。)</p>
 (乗換案内) <sup>1</sup>	<p>鉄道・飛行機はもちろん、バスなどの検索もサポートする総合おでかけサービスです。</p> <p>乗換案内・時刻表・終電・定期代の検索や、列車の遅延・運休や再開などをお知らせする運行情報メールも便利です。</p>
 (インターネット)	<p>インターネットにアクセスし、ウェブページを閲覧することができます。</p> <p>よく閲覧するサイトは、ブックマークに登録することもできます。</p> <p>複数のウィンドウを開き、切り替えて閲覧することもできます。</p>

### (ニュース) <sup>1</sup>

Yahoo! JAPANのニュース、知恵袋やランキングなど、人気サービスをまとめた公式アプリケーションです。

「世の中の動きを知りたい」、「ちょっとした時間で情報通に」という方に、もってこいのアプリケーションです。

(セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきが異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。)

### (カメラ)










オートフォーカスに対応したカメラで静止画の撮影を行うことができます。セルフタイマーや笑顔を検出しての自動撮影にも対応しています。ビデオカメラに切り替えて動画を撮影することもできます。

### (電卓)

四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）、百分率（パーセント）やルートの計算ができます。

- 1 機能改善や不具合修正などがあった場合、アプリアップデートによって更新されます。

## 「基本機能」内のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (設定)	着信音や操作音、壁紙、Wi-Fiをはじめとするネットワークなど、本機のいろいろなはたらきを設定することができます。 また、アプリケーションごとの設定や、省エネ、安心機能など本機特有の機能に関する設定を行うこともできます。
 (プロフィール)	自分の電話番号やメールアドレスを確認できます。 赤外線通信やメールに添付してデータを送信することもできます。
 (電話帳)	電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、誕生日、住所なども登録できます。 また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することも可能です。
 (カレンダー) <sup>1</sup>	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダー画面の表示は、日/週/月/予定リストに切り替えることができます。
 (アラーム)	あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。 毎日同じ時刻にお知らせしたり、曜日を指定してお知らせすることもできます。
 (辞書) <sup>1</sup>	内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。 調べた単語は、単語カードに登録することができます。 ネット辞書(インターネット上の辞書)を利用して、最新の、さまざまな情報を検索することもできます。
 (メモ帳)	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 登録したメモは、メールの本文や添付ファイルとして利用したり、テキストファイルとして保存したりすることができます。
 (赤外線)	赤外線を利用して、他の機器との間で電話帳やメモ帳、写真、プロフィールなどをやりとりすることができます。 電話帳など、機能ごとのデータを一括して送受信することもできます。
 (ボイスメッセージ) <sup>2</sup>	留守番電話サービスセンターでお預かりしたメッセージを音声ファイルとして、SoftBank携帯電話に自動配信します(自動配信完了後、センター内のメッセージは削除されます)。 SoftBank携帯電話に音声ファイルが保存できるから、圏外でも留守番電話が聞けます。しかも保存件数や保存期間は無制限なので便利です。

ソフトバンクスマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに使い方を確認できるアプリケーションです。

### (使い方ガイド)<sup>2</sup>

また、ご利用のスマートフォンの取扱説明書も閲覧できます。FAQサイトへも簡単にアクセスできます。








### (リモートサポート)<sup>2</sup>

ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。

このアプリをご利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。

- 1 お買い上げ時には、「お気に入り」カテゴリにも登録されていません。
- 2 機能改善や不具合修正などがあった場合、アプリアップデートによって更新されます。

## 「暮らしの情報」内のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (天気) <sup>1</sup>	<p>設定した地域または現在地の天気予報を常時表示するアプリケーションです。ホーム画面に天気が表示されるのでいつでも確認ができます。</p> <p>(セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきが異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、<a href="https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/">ソフトバンクホームページ (https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)</a>を参照してください。)</p>
 (旅行・宿泊) <sup>1</sup>	<p>旅行シーズンにおすすめの宿泊情報をご紹介します。WEB予約も可能です。充実したおとなの旅計画にぜひご利用ください。</p>
 (映画情報) <sup>1</sup>	<p>話題の作品や最新のランキングなど、映画の総合情報を見られます。</p> <p>作品のクチコミ情報や予告編を見て気になる作品が決まったら、「その作品を上映中で現在地から一番近い映画館」などの上映スケジュールがすぐわかります。</p>
 (グルメ情報) <sup>1</sup>	<p>日本最大級のグルメ情報サイト「ホットペッパーグルメ」。</p> <p>「キーワード」や「場所」などからあなたにぴったりのお店を探ることができます。もちろんお得なクーポンも探せます。</p>
 (クックパッド) <sup>1</sup>	<p>レシピ数130万品以上！レシピ検索No.1サイト「クックパッド」。スーパーでも外出先でも、どこからでもレシピを簡単に検索できます。クックパッドで毎日の料理をお楽しみください。人気順検索や献立機能、カロリー・塩分表示などのたくさんの便利機能が使える有料サービスもあります。</p>
 (家庭の医学) <sup>1</sup>	<p>一家に一冊必携「家庭の医学」を丸ごと一冊分収載したアプリケーションです。</p> <p>約570件の病気の症状や治療法を日本の医療現場の最前線で活躍する医師がわかりやすく解説しています。</p> <p>アプリは、電波が届かない圏外の場所でもほぼ全ての情報の閲覧ができます。</p>
 (ヘルスケア) <sup>1 2</sup>	<p>ソフトバンクが提供する健康機器と連携することで、歩数・消費カロリー・睡眠・体重といった日々の健康に関するデータを閲覧・管理することができます。</p>

### ❗ (歩数計)

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。

これまでの履歴を確認したり、目標を設定して達成率を確認することもできます。

- 機能改善や不具合修正などがあった場合、アプリアップデートによって更新されます。
- お買い上げ時には、「お気に入り」カテゴリにも登録されています。

## 「見る・聴く・遊ぶ」内のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (アルバム) <sup>1</sup>	保存した静止画や動画を閲覧することができます。 静止画や動画は自動的に人物タブ、イベントタブに整理して表示されます。手動で再整理することもできます。
 (旅の思い出)	同じ日に撮影した写真や、指定した写真を、1つのアルバムにまとめて整理することができます。 アルバムでは、写真を時間順に閲覧できるほか、旅行場所の天気や気温などの情報やその日の歩数なども確認することができます。 (セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきが異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、 <a href="https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/">ソフトバンクホームページ (https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)</a> を参照してください。)
 (テレビ)	日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。
 (ネットラジオ) <sup>2</sup>	インターネットでNHKラジオをお聞きいただけるアプリです。 いつでもどこでも、あなたのスマホでNHKのラジオ番組をお楽しみいただけます。
 (ミュージック)	保存した音楽を再生して楽しむためのアプリケーションです。 アーティスト、アルバム、曲、プレイリストごとに整理して表示し、曲を探することができます。
 (ソリティア) <sup>2</sup>	1人で遊べるカードゲーム「ソリティア」です。山札カードをめくって、場札の数字の次に来るカードを繋げましょう。カードは赤黒交互にしか繋げません。カード置き場に1~13のカードを重ねていき、場札を全てなくせばクリアです。
 (コンテンツ管理)	本機のSDカードに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルを確認することができます。

- お買い上げ時には、「お気に入り」カテゴリにも登録されています。
- 機能改善や不具合修正などがあった場合、アプリアップデートによって更新されます。

## 「コミュニケーション」内のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (LINE) <sup>1 2</sup>	いつでもどこでもかんたんにメールや音声・ビデオ通話を楽しめるコミュニケーションアプリ。文字も大きく、スムーズにメールのやり取りが行えます。また20,000種類以上のスタンプと絵文字で、文字だけでは伝わらない気持ちを相手に伝えることができます。
 (Facebook) <sup>2</sup>	Facebookは世界最大規模のSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。旧友や家族、会社の同僚など、実際につながりのある人と実名で交流することで、生活をより楽しいものにします。
 (Twitter) <sup>2</sup>	Twitter（ツイッター）は、140文字のコミュニケーションツール。友達や有名人の近況をチェックしたり、自分の好きなことをつぶやいたりして、世界中のユーザーとつながることができます。
 (スグデコ!) <sup>2</sup>	入力したメール文書をワンタッチでデコレメールに変換する「楽デコ」用のアプリケーションです。 SoftBankメール、メニューの「楽デコ」ボタンと連携しているので、簡単にデコレメールを作ることができます。












- お買い上げ時には、「お気に入り」カテゴリにも登録されています。
- 機能改善や不具合修正などがあった場合、アプリアップデートによって更新されます。


## 「安心・安全」内のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (災害用伝言板) <sup>1</sup>	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したEメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
 (位置ナビLink) <sup>1</sup>	本機の現在地を他のユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。 本アプリの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。 インストール済みの各種アプリケーションや、端末の設定機能などの利用を制限します。 スマートフォンをより安全にご利用頂くためのアプリケーションです。
 (マカフィー) <sup>1</sup>	「スマートセキュリティ powered by McAfee®」はお客さまのスマートフォンをウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。 お使いの端末のアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除をしたり、アプリが扱うことができる個人情報の内容を評価します。
 (Web保護) <sup>1</sup>	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様のスマートフォンをお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。
 (緊急速報メール)	気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。 また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。
 (あんしんバックアップ) <sup>1</sup>	ご利用のスマートフォンの電話帳／ブックマーク／カレンダー／S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。

<sup>1</sup> 機能改善や不具合修正などがあった場合、アプリアップデートによって更新されます。

## 「便利機能」内のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (Wi-Fiスポット) <sup>1</sup>	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
 (テザリング) <sup>1</sup>	4G対応スマートフォンをモバイルWi-Fiルーターとして利用するためのアプリケーションです。 ご利用にはテザリングオプションの加入が必要です。
 (音声操作)	本体に向かって話しかけることでいろいろな操作ができます。 アプリの起動、名前を指定しての電話発信やメール作成、時刻を指定してのアラーム設定やカレンダーへの予定登録が可能です。
 (ボイスレコーダー)	会議や取材などの音声を、SDカードに録音することができます。 録音した音声の再生も行うことができます。 再生中には早送り、早戻し操作が可能です。 また、再生画面から録音したファイルの一覧を確認することもできます。
 (拡大鏡)	本機のカメラを利用して、新聞や雑誌などを拡大して見るすることができます。 暗いところではモバイルライトを使って照らすこともできます。
 (読取カメラ)	バーコードや文字(テキスト)などを読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。 名刺内の文字を読み取って電話帳に登録することができます。
 (ストップウォッチ)	ストップウォッチを利用できます。 ラップタイムやスプリットタイムを計測することもできます。
 (タイマー)	あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブレーションでお知らせします。料理などの際に便利です。
 (世界時計)	世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。 また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。
 (OfficeSuite)	Microsoft®Word/Excel®/PowerPoint®など、パソコン用のファイルを作成/編集したり、PDFファイルを開いたりすることができます。
 (ウィジェット)	カレンダーなどの情報を画面に貼り付け、確認することができます。

 (検索)


インターネットを利用して、会社やお店などの知りたい情報、目的地の地図や乗換案内、写真や動画などを検索することができます。

- 1 機能改善や不具合修正などがあった場合、アプリアップデートによって更新されます。

## 電話番号について

### 自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (プロフィール)



 プロフィール画面が表示されます。

・ 自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

## プロフィールに自分の情報を登録する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (プロフィール)



 プロフィール画面が表示されます。

2

メニュー  編集



 プロフィール編集画面が表示されます。

3

項目 (入力欄) をタップ

4


情報を入力



・情報入力後は、入力した項目によって、**次へ** や **完了** が表示されます。**次へ** をタップすると続けて次の項目の入力が行えます。また、**完了** をタップするとプロフィール編集画面に戻り、プロフィールの保存や別の項目の入力が行えます。

5

保存する  はい

 入力した情報が登録されます。


## マナーモードを利用する


周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

### マナーモードを設定する

・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、ビデオカメラ撮影時の撮影開始/終了音、音楽・動画・ゲームの音などは鳴ります。

1

ウェルカムシート (ロック画面) またはホーム画面で、本機側面の  (長押し)


 マナーモードが設定されます。


### + 種類を指定してマナーモードを設定する

ステータスバーの  を下向きにドラッグして、通知パネルを開く  **マナーモード**  マナーモードの種類をタップ

### マナーモードを解除する

1

マナーモード設定中に、ウェルカムシート (ロック画面) またはホーム画面で、本機側面の  (長押し)


 マナーモードが解除されます。

## 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

### 機内モードを設定する


1

 (長押し)

2

機内モード





 機内モードが設定されます。


### 機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに機内モードに設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。また、機内モードを設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

### 機内モードを解除する

1

機内モード設定中に  (長押し)  機内モード

 機内モードが解除されます。

## 文字を入力する

### 文字入力画面とソフトウェアキーボードについて


本機の文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。1つのキーに複数の文字が割り当てられており、くり返しタップすることで目的の文字を入力していきます。

- ・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄などをタップすると表示されます。
- ・ここでの説明は、お買い上げ時の入力方法（SH文字入力）でのものです。






## 文字入力画面の見かた



- 1 文字を入力
- 2 ひらがなを入力
- 3 半角英字・半角数字を入力
- 4 記号／絵文字／マイ絵文字<sup>1</sup>／顔文字を入力
- 5 文字入力に関する設定項目を表示
- 6 スペースを入力（文字入力中は、大文字⇄小文字変換／<sup>o</sup>入力）
- 7 文字を削除
- 8 カーソルを左に移動
- 9 カーソルを右に移動
- 10 改行（文字入力中は文字確定）

1 マイ絵文字は、S!メールの本文入力時のみ利用できます。



- 1 音声で文字を入力
- 2 文字の種類を切替
- 3 辞書など他のアプリを利用して文字を入力
- 4 文字入力画面に戻る
- 5 文字をコピー／切り取り／貼り付け
- 6 文字入力のはたらきを設定

## 入力する文字の種類（文字入力モード）を切り替える

### 1

文字入力画面で **あ漢**（ひらがな）／ **A1**（半角英字、半角数字）



文字の種類に応じたソフトウェアキーボードが表示されます。

- ・ **A1** をタップするたびに、半角英字⇄半角数字が切り替わります。
- ・ ひらがなに戻すときは、**あ漢** をタップします。

### + その他の文字種に切り替える

文字入力画面で **機能** → **カタカナなど** → 入力する文字の種類をタップ

## ひらがなを入力する

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

## 1

文字入力画面で た (4回:て) → ° 大⇄小 (1回:て→で) → わ (3回:ん) → → → → わ (1回:わ)



- ・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に → をタップしたあと、次の文字を入力します。
- ・キーをくり返しタップせず、キーを長く押したときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは「フリック入力(ドラッグ入力)について」を参照してください。

## 2

## 確定



「でんわ」が入力されます。

## 3

文字入力を終了するときは、完了



元の画面に戻ります。

## 漢字を入力する

「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

## 1

文字入力画面で「でんわ」と入力



- ・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフトウェアキーボード上部に表示されます。

## 2

## 電話



「電話」が入力されます。

## 3

文字入力を終了するときは、完了



元の画面に戻ります。

## 目的の変換候補が表示されないとき

ひらがなを入力し v変換 をタップすると、他の変換候補が表示されます。上下にドラッグすると、隠れている変換候補が表示されます(変換候補一覧を閉じるときは、A閉じる をタップします)。

## カタカナを入力する

「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。

・全角カタカナ入力モードでの入力例です。ひらがな入力モードの変換候補からも入力できます。


1

文字入力画面で **機能** → **カタカナなど**



2

アイウ [全角カタカナ]



3

**カ** (4回:ケ) → **ワ** (5回:ー) → **タ** (1回:タ)  
→ **ア** (2回:イ)



・キーをくり返しタップせず、キーを長く押したときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは「[フリック入力 \(ドラッグ入力\) について](#)」を参照してください。

4

**確定**

「ケータイ」が入力されます。

5

文字入力を終了するときは、**完了**



元の画面に戻ります。

+ ひらがな入力モードでカタカナを入力する

ひらがなを入力 → **v変換** → **カナ英数**

・カタカナや英字などの変換候補が表示されます。

## 英字を入力する

「Tel」と入力する方法を例に説明します。

・半角英字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で **A1**



2

**TUV** (1回:t) → **A⇄a** (**T**) → **DEF** (2回:e)  
→ **JKL** (3回:l)



・キーをくり返しタップせず、キーを長く押したときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは「フリック入力(ドラッグ入力)について」を参照してください。

3

確定

「Tel」が入力されます。

4

文字入力を終了するときは、**完了**



元の画面に戻ります。

## + 小文字⇄大文字を切り替える

英字を入力(1文字) → **A⇄a**

・**A⇄a** をタップするたびに、小文字⇄大文字が切り替わります。

## 記号／絵文字／マイ絵文字／顔文字を入力する


1

文字入力画面で **記号 絵・顔**



2

**記号** / **絵文字** / **マイ絵** / **顔文字** → 入力する記号などをタップ



絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字が入力されます。

- ・マイ絵文字は、S!メールの本文入力時のみ利用できます。
- ・**▲前** / **▼後** をタップするか画面をドラッグすると、隠れている文字が表示されます。
- ・文字入力状態に戻るときは、**戻る** をタップします。

## 便利な変換方法を利用する

お買い上げ時には、ひらがなを入力すると、入力したひらがなから始まる漢字や単語が、変換候補として表示されるようになっています（予測変換）。

入力したひらがなに該当する文字だけを表示したり、入力したひらがなから変換できるカタカナや英字などを表示したりすることもできます。

- ・「かい」を入力したときの変換候補を例に説明します。

### 1

文字入力画面で **か**（1回：か） → **あ**（2回：い）



### 2

#### V変換



- 予測変換の変換候補一覧が表示されます。

### 3

#### 通常変換



- 入力したひらがなに該当する文字だけが表示されます（通常変換）。

### 4

#### カナ英数



- 入力したひらがなから変換できるカタカナや英字などが表示されます（カナ英数変換）。

### 5


#### 閉じる



- 変換候補一覧が閉じます。

## フリック入力（ドラッグ入力）について

キーを長く押すと、そのキーで入力できる文字を示すキー入力ガイドが表示されます。キーに触れたまま目的の文字の方向へドラッグすると、文字が入力できます。



入力する文字	操作
あ	<b>あ</b> をタップ
い	<b>あ</b> に触れたまま左にドラッグ
う	<b>あ</b> に触れたまま上にドラッグ
え	<b>あ</b> に触れたまま右にドラッグ
お	<b>あ</b> に触れたまま下にドラッグ

## 音声で文字を入力する

1

文字入力画面で **機能** → **音声**



音声入力画面が表示されます。

2

入力を開始



3

送話口に向かって話す → **確定する**



話した内容が文字として入力されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認識された文字を取り消すときは、文字に緑色背景がついているときに **取り消す** をタップします。
- ・続けて文字を入力するときは、このまま送話口に向かって話します。

4

入力を停止



音声入力が終了します。

- ・キーボード入力に戻るときは、このあと **キーボード** をタップします。

## 文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

### 1

文字入力画面で ← / → をくり返しタップして、修正する文字の右にカーソルを移動



### 2

削除



カーソル左の文字が消えます。

### 3

正しい文字を入力



修正が完了します。

## 文字を切り取り／コピーして貼り付ける


S!メールの本文入力画面を例に説明します。

・アプリケーションによって、操作が異なることがあります。

### 1

文字入力画面の入力済みの文字をタップ





タップした位置にカーソル (|) と  が表示されます。

・文末にカーソルがあるときは操作できません。文中をタップしてください。

### 2

機能 → コピー／切取

### 3

 /  を左右にドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択



・すべての文字を選択するときは、**全選択** をタップします。

・**全選択** が表示されていないときは、**コピー／その他** → **すべて選択** の順にタップしてください。

### 4

切取 / コピー



・**切取** / **コピー** が表示されていないときは、**コピー／その他** → **切り取り** / **コピー** の順にタップしてください。

## 5

貼り付ける位置をタップ → 機能 → 貼付け



## 6

貼り付け / 履歴から



🚩 切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

- 👉 をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。
- 🚩 **履歴から** をタップしたときは、このあと貼り付ける文字列をタップします。

## 文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
ユーザー辞書	よく使う単語の読みと表記を登録できます（日本語／英語）。登録した単語は文字入力時の変換候補に表示されるようになります。詳しくは、「よく使う単語を登録する（ユーザー辞書）」を参照してください。
ダウンロード辞書	ダウンロード辞書に関する設定ができます。
地域おすすめ辞書	選択した地域の、より詳しい地名や駅名などが変換候補に表示されます。
S!メール返信時学習	S!メールの返信時に、受信メールの内容を一時的に学習するかどうかを設定できます。
学習辞書リセット	文字入力時に本機に学習させた内容を消去し、お買い上げ時の状態に戻すことができます。

## 1

文字入力画面で 機能 → 設定



## 2

各項目をタップして設定

🚩 文字入力の設定が完了します。



## よく使う単語を登録する（ユーザー辞書）


単語をユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

### ユーザー辞書に単語を登録する

ここでは、「SH文字入力」のユーザー辞書を利用する方法を説明します。


1

ホーム画面で「基本機能」の （設定） → **その他の設定**  
→ **文字入力と音声**



2


SH文字入力欄の



SH文字入力設定画面が表示されます。

3

ユーザー辞書 → 日本語用 / 英語用



ユーザー辞書の単語一覧が表示されます。

4

メニュー → **新規登録**



5

読みの入力欄をタップ → 登録する単語の読みを入力 → **次へ**

6

登録する単語の表記を入力 → **完了** → **保存**



ユーザー辞書に登録されます。

### + ユーザー辞書登録時の操作

#### ユーザー辞書を修正する

ユーザー辞書の単語一覧で、単語をタップ → **メニュー** → **編集** → 読み／表記を修正 → **保存**

#### ユーザー辞書を1件ずつ削除する

ユーザー辞書の単語一覧で、単語をタップ → **メニュー** → **一件削除** → **OK**

#### ユーザー辞書をすべて削除する

ユーザー辞書の単語一覧で **メニュー** → **全件削除** → **OK**

## 暗証番号について

### 本機で使用する暗証番号

本機のご使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

暗証番号	説明
交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号)	オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な暗証番号です。ご契約時にご自分で設定された4桁の番号を使用します。
操作用暗証番号	セキュリティや個人情報などにかかわる機能やアプリを使用するときに必要な暗証番号です。お買い上げ時には設定されていません。

### 💡 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の入力について

入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。

この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

・以前に、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

### ⚠️ 暗証番号についてのご注意

暗証番号は、メモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。


また、暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 操作用暗証番号を設定する

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）  [その他の設定](#)

 [ロックとセキュリティ](#)



2

[操作用暗証番号設定](#)  [OK](#)



3


操作用暗証番号入力欄をタップ  操作用暗証番号を入力  [完了](#)


  [OK](#)



4

操作用暗証番号入力欄をタップ  操作用暗証番号を再度入力（確認用）  [完了](#)  [OK](#)  [OK](#)



 操作用暗証番号が設定されます。

### 💡 操作用暗証番号を変更する

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作用暗証番号の入力が必要です。

## 本機の無断使用を防ぐ（USIMカードロック）

### USIMカードロックとPINコードについて

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

### ! PINコード入力時のご注意

USIMカードロックを設定／解除するときや、USIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。


- ・PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。


### USIMカードロックを設定する

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  **その他の設定**

 **ロックとセキュリティ**



 **ロックとセキュリティ**画面が表示されます。

2

**USIMカードロック設定**  **USIMカードをロック**




3

**PINコード入力欄**をタップ  **PINコードを入力**  **完了** 


**OK** (  表示)






 **USIMカードロック**が設定されます。

### + USIMカードロックを解除する

USIMカードロック設定中に、ロックとセキュリティ画面で

**USIMカードロック設定**  **USIMカードをロック**  **PIN**

**コード入力欄**をタップ  **PINコードを入力**  **完了** 

**OK** (  表示)

## 電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

1

PINコード入力欄をタップ



2

PINコードを入力 → 完了



3

OK

本機が使用できるようになります。


## PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを設定している場合のみ行えます。

1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → その他の設定

→ ロックとセキュリティ



ロックとセキュリティ画面が表示されます。

2

USIMカードロック設定 → USIM PINの変更



3

PINコード入力欄をタップ → 現在のPINコードを入力 → 完了

→ OK



4

PINコード入力欄をタップ → 新しいPINコードを入力 → 完了

→ OK

5

PINコード入力欄をタップ → 新しいPINコードを再度入力 → 完了

→ OK


PINコードが変更されます。

## タッチパネル操作を禁止する（画面ロック）


### 画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。


- 画面点灯時に  を押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。

### 音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面ロック中に  を押すと、ウェルカムシート（ロック画面）に操作パネルが表示され、操作することができます。

### 手で持っている間は画面ロックが設定されないようにする（Bright Keep）

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  壁紙・画面の設定  Bright Keep  ON（通知あり） / ON（通知なし）

- 「ON（通知あり）」に設定したときは、ステータスバーに  が表示され、Bright Keepが有効であることをお知らせします。
- 手で持っていることは、本機の角度や近接/明るさセンサーの感知結果で判断します。お使いの状況によっては、正しく判断できないこともあります。


## 画面ロックを解除する

### 1


画面ロック状態で  /  /  / 




 ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。

### 2

（スイッチ）を下向きにドラッグ



 画面ロックが解除されます。

- （スイッチ）をドラッグする代わりに  や  を押すと、画面ロックが解除され、それぞれの画面が表示されます。

## 画面ロック解除方法を変更する


あらかじめ設定したロックNo.やパスワードを入力しないと、画面ロックが解除できないようにすることができます。


・ロックNo.には数字のみ、パスワードには英数字が設定できます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **その他の設定**


 **ロックとセキュリティ**




 **ロックとセキュリティ画面が表示されます。**

2

**画面のロック**



 **画面のロック画面が表示されます。**

・変更前のロック解除方法によっては、ロック解除の操作が必要です。画面に従って操作してください。


3

**ロックNo. / パスワード**  **ロックNo./パスワードを入力**

 **次へ**



4

ロックNo./パスワードを再度入力  **OK**

 **ロック解除方法が変更されます。**


## + 画面ロック解除に関する操作

ドラッグ（スライド）で画面ロックを解除する（お買い上げ時の状態に戻す）

画面のロック画面で **スライド**

画面が消灯しても画面ロック状態にならないようにする

画面のロック画面で **なし**

・画面消灯時に  などを押すと、ウェルカムシート（ロック画面）は表示されず、本機が使用できます。

画面が消灯してから画面ロック状態になるまでの時間を設定する

ロックとセキュリティ画面で **自動ロック**  **時間をタップ**

・画面ロック解除方法が「ロックNo.」または「パスワード」のときに設定できます。

電源キーを押したとき、画面ロック状態にするかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **電源ボタンでロック**

・ **電源ボタンでロック** をタップするたびに、設定（）/解除（）が切り替わります。

・画面ロック解除方法が「ロックNo.」または「パスワード」のときに設定できます。

## ! ロックNo./パスワードについてのご注意

設定したロックNo./パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失しますのでご了承ください。

## 音声で本機を操作する

音声でアプリケーションを起動したり、声に出した相手に電話やメールで連絡したりすることができます。

### 音声で操作できる内容について


次の操作が音声で行えます。

- ・ 次の「操作のための音声の内容」は一例です。これ以外の音声内容でも操作できることがあります。
- ・ 周りの状況や声の大きさなどにより、正しく動作しないこともあります。


操作	操作のための音声の内容
アプリケーションの起動	アプリケーション名（例：「いんたーねつ」と、「でんたく」など）
電話帳の相手への電話の発信	相手の名前（読み）＋「さんにでんわ」（例：「やまださんにでんわ」など）
電話帳の相手へのメール作成	相手の名前（読み）＋「さんにめーる」、相手の名前（読み）＋「えすえむえす」（例：「うえださんにめーる」など）
電話帳への新規登録	でんわちょうにとろうく
アラームの登録	時刻＋「にあらーむをせつと」（例：「じゅうにじじゅうごふんにあらーむをせつと」）
予定の登録	日＋「の」＋時＋「に」＋予定内容（例：「しがつみつかのじゅうにじにらんち」、「あしたのじゅうじにびょういん」など）
端末設定	設定名（例：「がめんのせってい」、「まなーモード」など）

## 音声で操作する

1

ホーム画面で「便利機能」の （音声操作）




 音声操作画面が表示されます。

2

本機に向かって、操作のための音声の内容を話す



 音声認識されれば、話した内容に応じた画面が表示されます。

- ・ 音声認識されなかったときは、「音声操作を開始」をタップしたあと、声の大きさや話しかたを変えて、やり直してください。

### + 音声操作の説明を確認する

音声操作画面で **説明**

- ・ **次へ** / **前へ** をタップすると、前後のページを確認することができます。
- ・ 2ページ目の下部にある **アプリの名前一覧** をタップすると、アプリケーションや設定項目の読みかた（起動方法）が確認できます。

### ? こんなときは

- Q. 電話帳に登録している相手が認識されない
- A. 電話帳に正しい読みが登録されていますか。電話帳の読みを修正するか、電話帳に登録されている読みどおりに話してください。

## 電池の消費を軽減する（エコ技設定）

画面などの設定を一括して変更し、本機を省エネ状態で利用することができます。


### エコ技設定を利用する

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  省エネの設定

 エコ技設定



 エコ技設定画面が表示されます。

2


エコ技OFF



 設定が完了します。

### + エコ技設定利用時の操作

エコ技設定を解除する

エコ技設定画面で 

エコ技設定の設定内容を個別に変更する

エコ技設定画面で   

### 充電状態に応じてエコ技設定を切り替える


電池残量が一定以下になると、自動的にエコ技設定を有効（ON）にすることができます。

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  省エネの設定

 エコ技設定



 エコ技設定画面が表示されます。

2


「電池残量で切替」の （ 表示）



3

バーをタップして電池残量を設定



 設定が完了します。



## 時間帯によってエコ技設定を切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的にエコ技設定を有効 (ON) にすることができます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  省エネの設定  
 エコ技設定




 エコ技設定画面が表示されます。

2

時刻切替




 タイマー画面が表示されます。

3

設定する項目 ( **切替時刻1** など) をタップ



4

切替時刻  + / - をくり返しタップして、時刻を入力

 OK





5

エコ技切替  OFF / ON



6

戻る  設定した項目の  (  表示)

 設定が完了します。

## データ使用量を確認／制限する

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。

データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

### データ使用量を確認する

#### 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定） → データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

・ サービス／アプリケーション（**Android OS** など）をタップすると、個別のデータ使用量を確認することができます。

#### + データ使用量利用時の操作

モバイルデータ通信を有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で、「モバイルデータ」の **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップするとONに、**ON** をタップするとOFFに切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用量画面で、「データ使用サイクル」の日付をタップ → **サイクルを変更...** → **+** / **-** をくり返しタップして、毎月のリセット日を選択 → **設定**


アプリケーションの自動同期を許可するかどうかを設定する

データ使用量画面で **メニュー** → **データの自動同期** →

**OK**

- ・ **データの自動同期** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
- ・ 「データの自動同期」を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

### データ使用量画面の見かた



- 1 データ通信制限ライン
- 2 データ通信警告ライン
- 3 データ使用量表示期間<sup>1</sup>
- 4 データ使用量
- 5 期間内に使用したサービス／アプリケーション
- 6 モバイルデータ欄：モバイルデータ通信の有効／無効を設定
- 7 モバイルデータ通信を制限
- 8 データ使用サイクル欄：データ使用量確認のサイクルを表示／サイクル表示のリセット日を設定<sup>2</sup>

- 1 バーを左右にドラッグすると、表示期間が調整できます。
- 2 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。

## データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  データ使用量




 データ使用量画面が表示されます。

2


制限を設定する  OK



 データ通信制限ライン（赤色）に容量が表示されます。


3


データ通信制限ライン（赤色）を上下にドラッグしてデータ使用量の上限を設定




4

データ通信警告ライン（オレンジ色）を上下にドラッグして警告する容量を設定



 データ使用量の上限と警告位置が設定されます。

以降、使用中に警告位置に達したときは画面上部に  が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

## SDカードで他の機器とデータをやりとりする（データ引継）

他の機器や本機で保存したSDカードのデータを本機に取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存して他の機器で利用したりすることができます。

### ！ データ引継利用時のご注意

本体メモリの空き容量が11MB未満のときは、取り込み/保存できません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。


### SDカードからデータを取り込む


他の機器や本機で保存したデータ（電話帳、メール、ブックマーク、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書/学習辞書）を、本機に取り込むことができます。

- ・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく取り込めないことがあります。

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  データ引継



 データ引継画面が表示されます。

2

#### データ取り込み



3


#### 取り込む



- ・SDカードにデータが保存されていないときは、取り込み元機器の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

4

取り込むデータをタップ（ 表示）  取り込むファイルをタップ



- ・手順 4 をくり返すと、複数のデータをまとめて取り込むことができます。

5


#### 追加で登録



- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、**上書き登録** をタップします。以降は、画面に従って操作してください。

6


はい

 取り込みが開始されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

7

#### 完了する

 データの取り込みが完了します。

## SDカードに本機データを保存する


本機の電話帳、メール、ブックマーク、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書/学習辞書を保存することができます。

- ・相手機器によっては、本機で保存したデータを正しく取り込めないことがあります。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  データ引継



 データ引継画面が表示されます。

2

microSDにデータ保存




3



操作暗証番号入力欄をタップ  操作暗証番号を入力  完了  OK



4


保存するデータを順にタップ (  表示)




- ・「電話帳」をタップしたときは、顔写真バックアップの確認画面が表示されます。  /  をタップしてください。

5

開始する  はい



 データの保存が開始されます。

6

完了する

 データの保存が完了します。

## ソフトウェアを更新する

### ソフトウェアの更新について

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェアの更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。

- ・手動でソフトウェアを更新することもできます。

### ! ソフトウェア更新時のご注意

#### ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

#### データバックアップについて



本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


### 手動でソフトウェアを更新する

電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。

- ・更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）  端末情報・センサー補正



2


ソフトウェア更新



 ソフトウェア更新画面が表示されます。

3

ソフトウェア更新  実行する  画面に従って操作



 ソフトウェア更新が実行されます。

### + ソフトウェア更新時の操作

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で 自動更新設定  自動更新しない / 自動更新する

自動更新の開始時刻を変更する

ソフトウェア更新画面で 更新時刻設定  + / - をくり返しタップして、時刻を選択  設定

- ・自動更新設定を「自動更新する」にしているときに設定できます。

## アプリケーションを更新する（アプリアップデート）

### アプリケーションの更新について


本機に搭載されているアプリケーションに機能改善や不具合修正があったときは、更新アプリケーションが自動的にダウンロードされ、更新同意画面が表示されます。

次の操作を行うと、アプリケーションを更新することができます。

- ・対象となるアプリケーションについては、「[アプリケーション一覧](#)」を参照してください。
- ・手でアプリケーションを更新することもできます。

#### 1

##### 同意する



🔍 アプリケーションの更新が始まります。

- ・更新が完了すると、確認画面が表示されます。

#### 2

##### OK



🔍 アプリケーションの更新が完了します。

### + アプリアップデート利用時の操作

#### アプリケーション更新を自動で行うかどうかを設定する

ホーム画面で「基本機能」の （設定） → [アプリアップデート](#) データ → [アプリ定期更新確認](#)

- ・[アプリ定期更新確認](#) をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 海外でのアプリケーション更新を自動で行うかどうかを設定する

ホーム画面で「基本機能」の （設定） → [アプリアップデート](#) → [定期更新確認（海外）](#)


- ・[定期更新確認（海外）](#) をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

#### 更新同意画面を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で「基本機能」の （設定） → [アプリアップデート](#) データ → [更新同意画面表示](#)


- ・[更新同意画面表示](#) をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

#### アプリケーションの更新履歴を確認する

ホーム画面で「基本機能」の （設定） → [アプリアップデート](#) データ → [更新履歴](#)

## 手動でアプリケーションを更新する

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）



2


### アプリアップデート



 アプリ更新設定画面が表示されます。


3

### アプリを更新する




4


### 実行する



5

OK



 アプリケーションの更新が完了します。



## 画面の見かた

ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ.....	56
ホーム画面のしくみ.....	57
画面上部（ステータスバー）のマークの見かた.....	58
通知パネルで本機の状態やお知らせを確認する.....	59
よく連絡する相手を楽ともリンクに登録して利用する.....	60
ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする.....	63
ホーム画面をアレンジする.....	63
画面の表示フォント（書体）を変更する.....	66

## ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ


ウェルカムシート（ロック画面）は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック設定）時に **⏻** を押したときに表示される、本機への入口となる画面です。

ウェルカムシート（ロック画面）では、画面ロックを解除したり、日時や電池残量、歩数などの情報を確認したりすることができます。

セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。

### ウェルカムシート（ロック画面）の見かた

セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 下向きにドラッグして通知パネルを表示
- 3 壁紙（左右にドラッグして切替）
- 4 天気予報を表示<sup>1</sup>
- 5 画面ロックを解除
- 6 日付や時刻、電池残量などをお知らせ
- 7 歩数計の情報を表示

1 「[天気予報の地域を変更する](#)」で設定した地域の天気予報が表示されます。

## 画面ロックを解除する

### 1

ウェルカムシート（ロック画面）で、**🔒**（スイッチ）を下向きにドラッグ



**🚩** 画面ロックが解除されます。

・画面ロック解除方法を変更しているときは、画面に従って操作してください。

## ホーム画面のしくみ

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。アプリケーションの起動や、案とともに登録した相手への連絡などが行えます。セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。

### ホーム画面の見かた

セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。



- 1 現在の時刻
- 2 地図を起動
- 3 インターネットを起動
- 4 カメラを起動
- 5 案ともリンクを登録/利用
- 6 天気予報<sup>1</sup>
- 7 日付
- 8 乗換案内を起動
- 9 ニュースを起動
- 10 電卓を起動

1 「[天気予報の地域を変更する](#)」で設定した地域の天気予報が表示されます。

## ホーム画面を操作する

ホーム画面には、隠れている部分があります。隠れている部分には、あらかじめ登録されているアプリケーションが、カテゴリ別に分類されています。

1

ホーム画面を上ドラッグ



隠れている部分（「基本機能」などのカテゴリ）が表示されます。

・下にドラッグすると、元の画面に戻ります。

2



ホーム画面の先頭に戻ります。

### お気に入りについて

お気に入りのカテゴリには、よく利用するアプリケーションを登録することができます。詳しくは、「[お気に入りにアプリケーションを登録する](#)」を参照してください。

### + ホーム画面のカテゴリを閉じる

ホーム画面でカテゴリの **閉じる**

・ **開く** をタップすると開きます。

## 画面上部（ステータスバー）のマークの見かた

画面上部のステータスバーには、本機の状態やお知らせを示すアイコンが表示されます。

### ステータスバーの見かた



- 1 電波レベル<sup>1</sup>
- 2 本機の状態などをアイコンで表示（ステータスアイコン）
- 3 下向きにドラッグして通知パネルを表示
- 4 電池レベル<sup>2, 3</sup>
- 5 お知らせや警告などをアイコンで表示（通知アイコン）
- 6 隠れている通知アイコンあり

- 1 棒の数が多いほど、電波状態は良好です（圏外時は 表示）。
- 2 白の幅が広いほど電池残量がたくさんあります（充電中は 表示）。
- 3 画面によっては、電池レベルマークの右に時計が表示されます。

・不在着信があったときや、メールを受信したときなどは、ステータスバーに着信などをお知らせするメッセージが表示されます。

### おもなステータスアイコン

アイコン	意味
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	位置情報測位中
	マナーモード（通常マナー）設定中
	マナーモード（ドライブマナー）設定中
	マナーモード（サイレントマナー）設定中
	アラーム設定中
	データ通信中（4G LTE/4G）
	データ通信中（3G）

### おもな通知アイコン


アイコン	意味
	緊急速報メール受信
	通話中
	保留中
	不在着信あり
	簡易留守録伝言あり
	新しい伝言メッセージあり
	新着S!メールあり/SMSあり
	アラーム終了あり
	カレンダーの予定
	モバイルライト点灯中
	テレビ視聴中
	音楽再生中
	文字入力中（入力方法の選択）
	データのダウンロード（ファイル受信）
	Bluetooth®経由でのデータ着信あり
	SDカードマウント解除
	SDカード準備中
	パソコンに接続中
	撮影したスクリーンショットあり
	使い方ガイドへのアクセス経路
	隠れた通知あり

## 通知パネルで本機の状態やお知らせを確認する


通知パネルでは、通知の詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。


### 通知パネルを開く

1


ステータスバーの  を下向きにドラッグして、通知パネルを開く



 通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、 をタップします。

### 通知パネルの見かた



- 1 マナーモード設定を切り替え
- 2 Wi-FiのON/OFFを切り替え
- 3 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 4 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 5 通知パネルを閉じる
- 6 画面の自動回転のON/OFFを切り替え
- 7 画面の明るさを切り替え
- 8 機内モードのON/OFFを切り替え
- 9 通知をすべて消去

### + 通知パネル利用時の操作

#### 通知を削除する

通知パネルで、削除する通知を左または右にドラッグ  
 ・通知によっては削除できないものもあります。

#### 通知内容を定期的に音声で読み上げる

ホーム画面で「基本機能」の  (設定) →  着信音・パ  
 イブ →  音声読み上げ →  定期的にお知らせ (  表示 )

## よく連絡する相手を楽しもリンクに登録して利用する

ホーム画面の下部にある ① ② ③ は、「楽ともリンク」のボタンです。よく連絡する相手をこのボタンに登録しておくことで、簡単な操作で電話をかけたり、メールを作成したりすることができます。

### 楽ともリンクに登録する

よく連絡する相手を、① ② ③ の各ボタンに登録します。登録後は、ボタンの下に登録した相手の名前が表示されるようになります。

- ・あらかじめ、登録する相手の電話番号とメールアドレスを電話帳に登録しておいてください。


#### 1

ホーム画面で ① / ② / ③



#### 2

はい



電話帳画面が表示されます。

#### 3

登録する相手をタップ

宛先の確認画面が表示されます。

- ・宛先を変更するときは、このあと項目をタップして、登録する宛先を選びます（**設定しない** を選ぶと、宛先なしで登録できます）。

#### 4


次へ



アイコンの設定画面が表示されます。

#### 5


プリセットから選ぶ / 電話帳の顔写真を使う / 数字を表示する



- ・**プリセットから選ぶ** をタップしたときは、このあと設定するアイコン→ **はい** の順にタップします。

#### 6

いいえ / はい



登録が完了します。

- ・**はい** をタップしたときは、このあと緊急ブザー連絡先の登録先（**1番目の登録** / **2番目の登録**）をタップします。
- ・緊急ブザーについては、「**緊急ブザーを利用する**」を参照してください。
- ・すでに緊急ブザー連絡先に登録されている電話帳のときは、上記の画面は表示されず、楽ともリンクの登録が完了します。

### + 楽ともリンク登録時の操作

#### アイコンを変更する

ホーム画面で登録済みの ① / ② / ③ → ×メニュー

→ アイコン変更 → 表示方法をタップ

- ・以降は、登録時と同様の操作です。

## 電話番号やメールアドレスを変更する

ホーム画面で登録済みの ① / ② / ③ → メニュー  
 → 登録内容を変更 → 項目をタップ → 宛先をタップ

## 楽ともリンクの登録を解除する

ホーム画面で登録済みの ① / ② / ③ → メニュー  
 → 登録解除 → はい

・元になった電話帳は削除されません。

## ! 楽ともリンク利用時のご注意

楽ともリンクに登録した電話帳を削除すると、楽ともリンクの登録が解除されます。また、電話帳の電話番号やメールアドレスを編集すると、楽ともリンクの電話番号やメールアドレスは未設定となります（名前や画像は、電話帳での編集結果が反映されます）。

## 楽ともリンク画面の見かた



- 1 アイコン（顔写真）
- 2 電話を発信
- 3 メール作成画面を表示
- 4 メールの履歴を表示
- 5 相手の名前
- 6 相手の電話番号
- 7 相手のメールアドレス

## 楽ともリンクを利用して電話をかける

1

ホーム画面で登録済みの ① / ② / ③



楽ともリンク画面が表示されます。

・登録済みのボタンには、登録した相手の名前が表示されています。

2

電話する




電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話を終わるときは、**通話終了**

通話が終了します。

・ を押しても、通話を終了することができます。

## 楽ともリンクを利用してメールを作成する

1

ホーム画面で登録済みの ① / ② / ③



楽ともリンク画面が表示されます。

- ・登録済みのボタンには、登録した相手の名前が表示されていません。

2

メール作成



S!メール作成画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・宛先には、登録した相手の名前が表示されています。
- ・以降の操作は、通常のS!メール作成と同様です。

## 登録した相手とのメールの履歴を確認する

1

ホーム画面で登録済みの ① / ② / ③



楽ともリンク画面が表示されます。

- ・登録済みのボタンには、登録した相手の名前が表示されていません。

2

メールの一覧



これまでのメールの履歴が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。




## ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする

### 壁紙を設定する

あらかじめ登録されている壁紙を変更したり、複数の壁紙を切り替えて利用したりすることができます。

1

ウェルカムシート（ロック画面）で、壁紙を左または右にドラッグ



2

壁紙を設定



3

1枚目 ~ 5枚目



4

画面に従って画像を選択 → 保存 / 壁紙に設定

壁紙が設定されます。

### + 壁紙を切り替える

ウェルカムシート（ロック画面）で、壁紙を左または右にドラッグ

・複数の壁紙を設定しているときに利用できます。

## ホーム画面をアレンジする

### 天気予報の地域を変更する

ウェルカムシート（ロック画面）やホーム画面（トップエリア）に、指定した地域の天気予報が表示されるように設定することができます。

・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。

1

ホーム画面で、上部の時刻表示部分をタップ



天気アプリケーションが起動し、天気予報画面が表示されます。

2

メニュー → 設定



天気・災害画面が表示されます。

3

地点を選択する



## 4

地域をタップ → 都府県（北海道は地区）をタップ → 地域をタップ



## 5

OK

選んだ地域の天気予報が表示されます。

・上下にドラッグすると、週間天気予報が表示されます。

## 6

戻る

ホーム画面（トップエリア）に、選んだ地域の天気予報が表示されます。

### + 天気予報利用時の操作

#### 天気予報を更新する

天気予報画面で **メニュー** → **更新**

#### 位置情報を利用して現在地を指定する

天気・災害画面で **現在地の天気を表示**（ 表示） →

**OK**（現在地表示） → **OK**

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## お気に入りにアプリケーションを登録する

## 1


ホーム画面で「お気に入り」の **+**（追加）



アプリケーションの選択画面が表示されます。

## 2

登録するアプリケーションをタップ



アプリケーションが登録されます。


### + お気に入りからアプリケーションを削除する

ホーム画面で「お気に入り」の **編集** → 削除するアプリケーションをタップ → **はい**

・アプリケーションそのものは削除されません。

## 背景色を変更する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)




 端末設定の画面が表示されます。

2

ホーム




 ホーム設定画面が表示されます。

3

背景色設定  背景色をタップ




 ホーム画面の背景色が変更されます。

・画面を左へドラッグすると、隠れている背景色が表示されます。


## + ホーム画面アレンジの操作

### 時計／天気の見かた

ホーム設定画面で **時計・天気表示設定**  **時計と天気を表示** / **両方表示しない**

・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらかや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。


### 楽ともリンクのボタンを表示するかどうかを設定する

ホーム設定画面で **楽とも表示設定**  **表示する** / **表示しない**

## 画面の表示フォント（書体）を変更する


### フォントを変更する

**1**

ホーム画面で「基本機能」の （設定）

**2**


壁紙・画面の設定 → 文字フォント切替

 文字フォント切替画面が表示されます。

**3**

フォントをタップ → OK



 フォントが変更されます。

## 電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	68
電話帳 / 通話履歴から電話をかける.....	71
オプションサービス.....	73
通話の設定をする.....	78
電話帳を利用する.....	80
電話帳をインポートする.....	83
電話帳をバックアップする.....	85

## 電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します（本機では、「TVコール」は利用できません）。

### 電話をかける

#### 1



電話番号発信画面が表示されます。

履歴画面が表示されたときは、**電話** をタップしてください。

#### 2

ダイヤルボタンをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。  
 ・番号を間違えたときは、**X** をタップして番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。

#### 3



発信されます。

・相手が電話を受けると、通話ができます。  
 ・**発信** をタップしても、発信できます。

#### 4

通話を終わるときは、

通話が終了します。

・**通話終了** をタップしても、通話を終了することができます。  
 ・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面に従って操作してください。

### 通話中の画面について

#### 画面の見かた

通話中には、次のような画面が表示されます。



- 1 通話時間
- 2 相手の電話番号／名前
- 3 ダイヤルボタンを表示
- 4 通話を終了
- 5 通話中のメニューを表示（音量・音質変更など）

#### 画面消灯について

通話中に顔などがディスプレイに触れると、誤操作を防ぐために画面が消灯されます。顔などを離すと、画面が表示されます。

### 通話時の操作

#### 通話音量を調節する

通話中に本機側面の **+** / **-**

トリプルくっきりトークを利用するかどうかを設定する

通話中に **メニュー** → **音量・音質** → **トリプルくっきりトーク欄**の **OFF** / **ON**

・**OFF** をタップするとONに、**ON** をタップするとOFFに切り替わります。  
 ・トリプルくっきりトークをONにすると、通話中に相手の声が聞き取りやすくなります。

#### 音声を録音する（音声メモ）

通話中に **メニュー** → **音声メモ**

・録音を終わるときは、**停止** をタップします。

## 音声メモを再生する

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → 通話 → 簡易留守録設定 → 音声メモリスト → 音声メモをタップ

- ・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、 をタップします。

## ? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所へ移動してかけ直してください。

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

## ! 緊急通報のご注意

機内モードを設定していると、緊急通報できません。 を長押しして、設定を解除してください。

## 電話を受ける

電話がかかってくると が点滅して着信音が鳴り、自動的に画面表示が着信中に切り替わります（画面ロック中は、自動的に画面が点灯します）。

### 1

電話がかかってきたら、



通話ができます。

- ・ をタップして、通話を開始することもできます（ の下に「下にスライド」が表示されているときは、 を下向きにドラッグ（スライド）してください）。

### 2




通話を終わるときは、



通話が終了します。


- ・ をタップしても、通話を終了することができます。
- ・ 電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面に従って操作してください。



## 不在着信について

着信中に電話を受けられなかったときは、 が点滅し、ステータスバーに  または  が表示されます。通知パネルには、不在着信のお知らせが表示されます。

- ・不在着信があったことを、音声でお知らせすることもできます。





- 1 不在着信アイコン
- 2  (光るお知らせキー)

- ・ステータスバーの  を下向きにドラッグして通知パネルを開き、不在着信のお知らせをタップすると、履歴一覧画面が表示されます。
- ・ を押し、履歴一覧画面が表示されます。

## + 電話着信時／簡易留守録の操作

### 保留にして受ける




着信中に  → 


- ・保留中は相手に通話料がかかります。
- ・電話を受けるときは、 をタップします。
- ・電話を切るときは、 をタップします。

### 簡易留守録で応答する

着信中に  → 

### 簡易留守録を再生する

ステータスバーの  を下向きにドラッグして、通知パネルを開く  →  (相手の名前や電話番号) をタップ

- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、 をタップします。

### 着信を拒否する

着信中に  → 

### 着信を音声でお知らせする

ホーム画面で「基本機能」の  (設定) →  →  →  → 

不在着信などの通知を定期的に音声でお知らせする

ホーム画面で「基本機能」の  (設定) →  →  →  (  表示)

## 緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話(3G)から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関(警察など)へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。




## 電話帳／通話履歴から電話をかける

### 電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で「基本機能」の （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。

2

読みの行をタップ



- ・読みの行を左右にドラッグすると、隠れている読みの行が表示されます。
- ・選択中の読みの行を再度タップすると、行内の文字（「さ行」のときは「さしすせそ」）が表示されます。文字をタップすると、その文字から始まる読みの電話帳が表示されます。

3

相手をタップ



 電話帳詳細画面が表示されます。


4

電話する




 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話を終わるときは、

 通話が終了します。

- ・ を押しても、通話を終了することができます。

## 通話履歴から電話をかける

1



☑️ 通話履歴一覧画面が表示されます。

2

発信する相手の履歴をタップ



☑️ 通話履歴詳細画面が表示されます。


3

発信する



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話を終わるときは、







☑️ 通話が終了します。

・ **通話終了** をタップしても、通話を終了することができます。

## 履歴一覧画面の見かた

履歴一覧画面に表示されるアイコンの意味は、次のとおりです。



アイコン	意味
	発信履歴
	着信履歴
	不在着信履歴
	着信拒否
	着信お知らせ
	留守番電話サービス伝言お知らせ

1 サービス加入状況によっては、表示されません。

### + 通話履歴利用時の操作

#### 通話履歴からメールを送信する

通話履歴詳細画面で **メニュー** → **SMS作成** / **メール作成** → **メールを作成** → **送信する**

#### 通話履歴から番号を付加して発信する

通話履歴詳細画面で **メニュー** → **特番付加** → **付加する番号をタップ** → **発信**

・ **184付加** や **186付加** などをタップすると、それぞれの番号を付加することができます。

#### 通話履歴を選んで削除する

通話履歴一覧画面で **メニュー** → **選択削除** → **削除する通話履歴をタップ (  表示 )** → **削除する** → **はい**

#### 通話履歴をすべて削除する

通話履歴一覧画面で **メニュー** → **全件削除** → **はい**

## オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

### オプションサービスについて



次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話ができます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。


1 別途お申し込みが必要です。

## 転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定) →  通話




 通話設定画面が表示されます。

2


留守番・転送電話




 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止



 転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / 呼出あり → 転送先電話番号の入力欄をタップ



## 5

転送先電話番号を入力 → 完了



・手順 4 で 呼出あり をタップしたときは、このあと 呼出時間 : ●秒 をタップして、呼出時間を設定できます。

## 6

OK

転送電話サービスが設定されます。

### + 転送電話サービスを停止する

転送電話画面で 留守番・転送停止 → はい

## 留守番電話サービスを利用する

## 1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → 通話



通話設定画面が表示されます。

## 2

留守番・転送電話

留守番・転送電話画面が表示されます。


## 3

設定・停止

転送電話画面が表示されます。

## 4

呼出なし / 呼出あり → 留守電



・呼出あり をタップしたときは、このあと 呼出時間 : ●秒 をタップして、呼出時間を設定できます。

## 5

OK

留守番電話サービスが設定されます。

### 💡 新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに **📞** または **+** が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの **新しい留守番電話** をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

## + 留守番電話サービス利用時の操作

### 留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で **留守番・転送停止** → **はい**

### 着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **設定** → **発信す**  
**る** → **アナウンスに従って操作**

・サービス加入状況によっては、常に設定されており、上記の操作ができないことがあります。

### 着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ラン**  
**プ** → **項目をタップ** → **画面に従って操作**

・「着信お知らせ音」、「パイプのパターン」、「着信ランプ」、「鳴動時間」が設定できます。

## 割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の **(設定)** → **通話**



**通話設定画面**が表示されます。

### 2


#### その他のサービス設定



**その他のサービス設定画面**が表示されます。

### 3

**割込通話** (  表示 )



**割込通話サービス**が設定されます。

### 💡 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。 **📞** を押すと通話を開始できます。

### + 割込通話サービスを停止するとき

その他のサービス設定画面で **割込通話** (  表示 )

## グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **メニュー** → **通話を追加**



2

別の相手の電話番号を入力 → **発信**

3

相手が応答したら **メニュー** → **グループ通話**

グループ通話が開始されます。

## 発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → **通話**



通話設定画面が表示されます。

2

**その他のサービス設定**

その他のサービス設定画面が表示されます。

3

**発信者番号通知** → **番号を非通知** / **番号を通知**



発信者番号通知サービスが設定されます。



## 発信規制サービスを利用する

電話/SMSの発信を制限します。


- ・発信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）が必要です。
- ・交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）の入力を3回間違えると、発信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくは**お問い合わせ先**までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。
- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとする、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	すべての発信を規制
国際発信全規制	滞在国外への国際電話の発信を規制
国際発信規制	滞在国内と日本以外への国際電話の発信を規制
全着信規制	すべての着信を規制
国際着信規制	日本以外での着信を規制

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  電話



 電話設定画面が表示されます。

### 2


#### 発信信制限






 発信信制限画面が表示されます。


### 3

発信規制 / 着信規制  規制方法をタップ








### 4

暗証番号入力欄をタップ  交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）を入力  






 発信規制サービスが設定されます。

## + 発信規制サービス利用時の操作












### 発信規制をすべて解除する

発信信制限画面で **発信規制**  **全発信規制停止**  暗証番号入力欄をタップ  交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）を入力  






### 着信規制をすべて解除する

発信信制限画面で **着信規制**  **全着信規制停止**  暗証番号入力欄をタップ  交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）を入力  









### 発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

発信信制限画面で **発信先限定**  操作暗証番号入力欄をタップ  操作暗証番号を入力    **ON/OFF設定**（ 表示）  **発信許可リスト**  **<未登録>**  電話番号入力欄をタップ  電話番号を入力  

### 発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

発信信制限画面で **発信先限定**  操作暗証番号入力欄をタップ  操作暗証番号を入力   （ 表示）

### 指定した電話番号からの着信を拒否する

発信信制限画面で **着信拒否**  **電話番号指定**  **ON/OFF設定**（ 表示）  **着信拒否リスト**  **<未登録>**  電話番号入力欄をタップ  電話番号を入力  

### 電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

発着信制限画面で **着信拒否** → **電話帳未登録番号** (  表示)

### 非通知／公衆電話／通知不可の着信を拒否する

発着信制限画面で **着信拒否** → **非通知着信** / **公衆電話** / **通知不可** (  表示)

## ? こんなときは

Q. 発着信が規制されない

A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

## 通話の設定をする

### 通話設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間明細	通話時間の目安を確認できます。
クイックサイレント	着信中に本機を裏返すと着信音が止まるようにするかどうかを設定します。
未登録番号を追加	電話帳未登録の相手との通話後に電話帳登録確認画面を表示するかどうかを設定します。
オートアンサー	イヤホン接続時の着信自動応答と着信時間を設定します。
クイック返信	電話を受けられないとき相手に送信する、SMSのメッセージを編集します。
簡易留守録設定	簡易留守録や音声メモの再生と、応答メッセージを設定します。
留守番・転送電話 <sup>1</sup>	留守番電話／転送電話の利用や動作を設定します。
着信お知らせ機能 <sup>1</sup>	着信や留守番電話の伝言メッセージがあったことをお知らせするかどうかを設定します。
国際発信設定 <sup>2</sup>	国際発信時のユーザーリスト（国番号リスト）や、海外発信アシスト機能を設定します。
発着信制限 <sup>1</sup>	電話発着信の規制／限定／拒否などを設定します。
その他のサービス設定 <sup>1</sup>	発信者番号通知や割込通話を設定します。

1 「オプションサービス」を参照してください。

2 「海外で電話をかける」を参照してください。

### 1



電話画面が表示されます。



2

メニュー → 設定



☑️ 通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

☑️ 設定が完了します。

### + 通話設定利用時の操作

#### 通話時間の目安を表示する

通話設定画面で **通話時間明細** → **発信通話時間** / **着信通話時間**

・表示を閉じるときは、**OK** をタップします。このとき **リセット** をタップすると、通話時間の目安を消去できます。

#### 着信中に本機を裏返すと着信音が止まるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **クイックサイレント**

・ **クイックサイレント** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### 電話帳未登録の相手との通話後に、電話帳登録確認画面を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で **未登録番号を追加**

・ **未登録番号を追加** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### イヤホン接続中の着信時に自動応答するかどうかを設定する

通話設定画面で **オートアンサー** → **オートアンサー**

・ **オートアンサー** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### オートアンサー設定時に着信から自動応答するまでの時間を設定する

通話設定画面で **オートアンサー** → **着信時間** → **+** / **-** をくり返しタップして、秒数を入力 → **設定**

・ **オートアンサー** を設定 (  ) しているときに設定できません。

電話を受けられないとき相手に送信する、SMSのメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → 画面に従って操作

簡易留守録や音声メモの再生と、応答メッセージを設定する

通話設定画面で **簡易留守録設定** → 画面に従って操作

## 電話帳を利用する


電話番号やメールアドレスを登録することができます。  
メールアドレスだけではなく、誕生日、メモなどを登録することもできます。  
また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。

### ！ 電話帳利用時のご注意


電話帳に登録したデータは、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。大切な電話帳などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 新しい連絡先を登録する

### 1


ホーム画面で「基本機能」の （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。


### 2



 連絡先新規登録画面が表示されます。

### 3

登録する項目をタップ  内容を入力




内容入力後は、入力した項目によって、**次へ** や **完了** が表示されます。**次へ** をタップすると続けて次の項目の入力が行え、**完了** をタップすると連絡先新規登録画面に戻り、電話帳の保存や別の項目の入力が行えます。

### 4

保存する  **はい**





 連絡先が登録されます。

## + 連絡先登録の操作

### 顔写真を登録する







連絡先新規登録画面で **顔写真**  登録方法をタップ  登録操作

### 電話着信／メール受信時の動作を設定する



連絡先新規登録画面で **着信音設定**  項目をタップ  画面に従って操作



・着信／受信音の種類や、バイブレータの動作を設定できます。

### グループを登録する

電話帳画面で **メニュー**  **グループ追加・編集**  **追加する**（グループ新規登録画面表示）  **グループ名入力欄**をタップ  **グループ名を入力**  **完了**  **保存する**

### グループを設定する

連絡先新規登録画面で **グループ設定**  **グループをタップ**（ **表示**）  **確定する**

・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。このあと、**はい**  **グループ名入力欄**の順にタップし、グループ名を入力したあと **完了**  **保存する**の順にタップしてください。

## 電話番号などの種別を登録する

連絡先新規登録画面で種別（☎ など）をタップ → 登録する種別をタップ

- ・「カスタム」を選んだときは、このあと種別名を入力してください。

## 電話番号などを複数件登録する

連絡先新規登録画面で、追加する項目の 項目を追加 → 電話番号などを入力 → 完了

## 入力した電話番号などを削除する

連絡先新規登録画面で、削除する項目の入力欄をタップ → 削除 をくり返しタップし文字をすべて消去 → 完了

- ・誕生日を削除するときは、誕生日欄をタップしたあと、クリアする をタップします。

## 連絡先を確認する

1

ホーム画面で「基本機能」の ☎ （電話帳）



☑ 電話帳画面が表示されます。

2

読みの行をタップ



☑ 読みの行に含まれる電話帳が表示されます。

- ・読みの行を左右にドラッグすると、隠れている読みの行が表示されます。
- ・選択中の読みの行を再度タップすると、行内の文字（「さ行」のときは「さしすせそ」）が表示されます。文字をタップすると、その文字から始まる読みの電話帳が表示されます。

3

相手をタップ



☑ 電話帳詳細画面が表示されます。

## + 電話帳確認時の操作

### 電話をかける

電話帳詳細画面で、電話番号欄の 電話する

## メールを送信する

電話帳詳細画面で、電話番号欄またはメールアドレス欄の **メール作成** → メール作成/送信

- ・メールアプリケーションなどの選択画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 電話帳画面の表示方法を変更する

電話帳画面で **メニュー** → **表示方法切替** → **名前順** / **グループ**

- ・**グループ** を利用するときは、あらかじめグループを設定しておいてください。

## 電話帳詳細画面の見かた



- 1 名前
- 2 電話番号
- 3 電話発信
- 4 メールアドレス
- 5 顔写真
- 6 メール作成

- ・上下にドラッグすると、隠れている項目が表示されます。

## 連絡先を編集する

案ともリンクに登録した電話帳（連絡先）の電話番号やメールアドレスを編集すると、案ともリンクの電話番号やメールアドレスは未設定となります。ご注意ください（名前や画像は、編集結果が反映されます）。

- ・緊急ブザー動作時の連絡先、読んだよメール/元気だよメールの送信先に登録した電話帳（連絡先）を編集しても、登録済みの連絡先/送信先の内容は変更されません。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （電話帳）



電話帳画面が表示されます。

### 2

読みの行をタップ → 相手をタップ



電話帳詳細画面が表示されます。

### 3

**メニュー** → **編集**



連絡先編集画面が表示されます。

### 4

各項目を編集 → **保存する** → はい


連絡先の変更が完了します。

## 連絡先を削除する


案ともリンクに登録した電話帳（連絡先）を削除すると、案ともリンクの登録も解除されます。ご注意ください。

- ・緊急ブザー動作時の連絡先、読んだよメール/元気だよメールの送信先に登録した電話帳（連絡先）を削除しても、登録済みの連絡先/送信先の内容は変更されません。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （電話帳）




 電話帳画面が表示されます。

### 2

読みの行をタップ  相手をタップ



 電話帳詳細画面が表示されます。

### 3

メニュー  削除



### 4

はい

 連絡先が削除されます。

## 電話帳をインポートする

本機では、いろいろな方法で電話帳を読み込む（インポート）することができます。以前お使いになっていた携帯電話の電話帳や、本機でバックアップした電話帳、他の人の携帯電話内の電話帳などが利用できます。

### ! インポート時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、インポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

### あんしんバックアップを利用して電話帳をインポートする

あんしんバックアップでは、SoftBankが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは、「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

### SDカードから電話帳をインポートする


本機やほかの携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データを、インポートすることができます。

詳しくは、「[SDカードからデータを取り込む](#)」を参照してください。


## 赤外線通信で電話帳を受信する

通信時は、本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

1

ホーム画面で「基本機能」の （赤外線）



 赤外線画面が表示されます。

2

全件受信



3

認証コード入力欄をタップ



4

認証コードを入力 → 完了 → OK

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。


5

相手機器で認証コードを入力

6

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる → OK




 赤外線受信待機中画面が表示されます。

7

相手機器でデータ送信の操作を実行

8

操作用暗証番号入力欄をタップ




9


操作用暗証番号を入力 → 完了 → OK

 登録方法の選択画面が表示されます。

10

追加登録



 データが登録されます。

- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、**削除して登録**をタップします。以降は、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Bluetooth®で電話帳をインポートする

Bluetooth®機能を利用して、他の携帯電話内の電話帳データをインポートすることができます。

- ・あらかじめ、Bluetooth機能®を有効にしておいてください。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  データ引継



 データ引継画面が表示されます。

### 2

データ取り込み  スマートフォンから電話帳データを取り込




- ・SDカードが取り付けられていなかったり、SDカードにバックアップデータがなかったりしたときは、インポート元の携帯電話の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

### 3

画面に従って操作



 電話帳のインポートが完了します。

## 電話帳をバックアップする

### ! バックアップ時のご注意

本体メモリの空き容量が11MB未満のときは、バックアップを利用できません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

### あんしんバックアップを利用して電話帳をバックアップする

あんしんバックアップでは、SoftBankが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは、「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

### SDカードに電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ（保存）することができます。

詳しくは、「[SDカードに本機のデータを保存する](#)」を参照してください。





## メール／インターネット

メールの種類について.....	88
S!メール初回起動時の設定について.....	88
メール (S!メール) / ショートメール	
(SMS) を送信する.....	89
装飾したS!メール (デコレメール) を送信する.....	92
S!メール/SMSを受信/返信する.....	93
S!メール/SMSを管理する.....	95
S!メール/SMS作成時にできること.....	99
S!メール/SMSのはたらきを設定する.....	101
インターネットを利用する.....	104

## メールの種類について

### SMS

携帯電話との間で、電話番号を宛先として短いメッセージの送受信ができます。

### S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

## S!メール初回起動時の設定について

### S!メール初回起動時の設定を行う

メールをはじめて起動したときは、Wi-Fi利用時にS!メールを送受信するための設定を行います。


1



Wi-Fi接続設定画面が表示されます。

2

今すぐ設定



Wi-Fi接続設定が開始されます。

・設定しないときは、**後で設定** → **OK** の順にタップします。

3

OK

Wi-Fi接続設定が完了し、メール画面が表示されます。

**+** あとからWi-Fi利用時のS!メール送受信を設定する

初回起動時に **後で設定** をタップしたときは、次の操作でWi-Fi利用時のS!メール送受信を設定できます。

メール画面で **設定** → **Wi-Fi接続設定**

## ❗ Wi-Fi利用時のS!メール送受信についてのご注意

### 国際S!メールの送付料について

国際S!メールを送信するときは、Wi-Fi利用時にも送付料が発生しますのでご注意ください。

### 画面消灯（画面ロック設定）時のS!メール受信について

画面消灯（画面ロック設定）時もWi-Fiを利用してS!メールを受信する場合は、Wi-Fiの詳細設定で、Wi-Fiのスリープを無効（「スリープにしない」）にしてください。

## メール（S!メール） / ショートメール（SMS）を送信する

### メール（S!メール）を送信する

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に説明します。

1



📧 メール画面が表示されます。

2


#### メール作成



📧 S!メール作成画面が表示されます。

3

#### 宛先入力欄をタップ



4

## 電話帳引用



電話帳画面が表示されます。

5

読みの行をタップ → 相手をタップ

・電話帳に宛先が複数登録されているときは、このあと宛先をタップします。

6

## 確定する



7

件名入力欄をタップ → 件名を入力 → 完了



8

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了



9

## 送信する



S!メールが送信されます。

## 💡 S!メールが送信できなかったとき

送信できなかったS!メールは、未送信ボックスに保存され、2回まで自動再送されます。

## + 送信せずにS!メールを未送信ボックスへ保存する

S!メール作成画面で **メニュー** → **保存**

## ! S!メール送信時のご注意

送信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを送信すると、保護されていない送信メールから順に削除されます。

## ショートメール (SMS) を送信する

相手の携帯電話番号を入力して送信する方法を例に説明します。

1



メール画面が表示されます。

2

メール作成 → メニュー → SMSに変換



SMS作成画面が表示されます。

3

宛先入力欄をタップ → 直接入力

4

宛先入力欄をタップ



5

相手の携帯電話番号を入力 → 完了 → OK

6

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了



7

送信する

SMSが送信されます。

SMSが送信できなかったとき

送信できなかったSMSは、未送信ボックスに保存され、2回まで自動再送されます。

送信せずにSMSを未送信ボックスへ保存する

SMS作成画面で メニュー → 保存

SMS送信時のご注意

送信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを送信すると、保護されていない送信メールから順に削除されます。

## 装飾したS!メール（デコレメール）を送信する

### テンプレートを利用する

さまざまなデザインを利用して、メールを装飾することができます。ここでは、S!メールの送受信履歴を利用して送信する方法を例に説明します。

1



メール画面が表示されます。

2

テンプレート → 利用するテンプレートをタップ



・上下にドラッグすると、隠れているテンプレートのサムネイルを表示できます。

3

決定する



S!メール作成画面が表示されます。

4

宛先入力欄をタップ → 送受信履歴引用 → 送受信履歴 / 送受信履歴 → 相手をタップ



5

確定する

6

件名入力欄をタップ → 件名を入力 → 完了



7

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了



・テンプレートにあらかじめ文章が入っている場合は、必要に応じて文章を編集してください。

8

送信する





デコレメールが送信されます。

## S!メール/SMSを受信/返信する


S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

### 1 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、着信音やバイブレータが鳴動し、 が点滅します（光るお知らせキー）。

- ・画面点灯中に受信したときは、ステータスバーに受信をお知らせするメッセージと  が表示されます。
- ・メールの着信があったことを、音声でお知らせすることもできます。詳しくは、「[S!メール/SMSのはたらきを設定する](#)」を参照してください。

### 1

 （画面消灯時は2回）



 受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

- ・複数のメールを受信したときは、メール一覧画面（受信ボックス）が表示されます。確認するメールをタップしてください。
- ・詳細画面の見かたについては、「[メール詳細画面について](#)」を参照してください。

### + メールの続きを受信する

メール詳細画面で   

- ・ をタップすると、受信するパートを選択できます。

### ! メール受信時のご注意

#### 受信方法について

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されるよう設定されています。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

#### メールの自動削除について

受信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを受信すると、保護されていない最も古い開封済みの受信メールから順に削除されます。開封済みのメールがないときは、保護されていない最も古い未開封の受信メールから順に削除されます。

#### 海外でのご利用について

海外では通信料が高額となる可能性がありますので、ご注意ください。

### 1 手動でメールを受信する

#### 1



 メール画面が表示されます。

#### 2

#### 新着受信



 メールが受信されます。

## メールを返信する

メール詳細画面から操作するときは、手順 **3** に進んでください。

**1**



メール画面が表示されます。

**2**


受信ボックス → フォルダをタップ → メールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

**3**

返信する / 全員へ返信



・**全員へ返信** は、宛先が複数あるときに表示されます。

**4**

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了 → 送信する

メールが返信されます。

### + 受信メールを引用して返信する

メール詳細画面で **メニュー** → **引用返信** → 本文入力欄を  
タップ → 本文を入力 → 完了 → 送信する

・宛先が複数あるときは、**引用返信** をタップしたあと、**差出人返信** または **全員へ返信** をタップします。

## メールを転送する

メール詳細画面から操作するときは、手順 **3** に進んでください。

**1**



メール画面が表示されます。

**2**

受信ボックス → フォルダをタップ → メールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

**3**

メニュー → 転送



**4**

宛先入力欄をタップ → 宛先を選択/入力

**5**

確定する

**6**

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了 → 送信する

メールが転送されます。



## S!メール/SMSを管理する

### メールを確認する

ここでは、受信メールを例に説明します。

1



メール画面が表示されます。

2


#### 受信ボックス



フォルダ一覧画面が表示されます。

3

フォルダをタップ



メール一覧画面が表示されます。

- ・通常、受信メールは「受信メール」に保存されています。別のフォルダ（「フォルダ1」など）に振り分けた（移動した）メールを確認するときは、それぞれのフォルダをタップしてください。
- ・メール一覧画面を左右にドラッグすると、前後のメール一覧画面が表示できます。

4

メールをタップ




メール詳細画面が表示されます。

- ・メール詳細画面を左右にドラッグすると、前後のメール詳細画面が表示できます。

### メール画面について

メール画面の見かたは、次のとおりです。



- 1 受信フォルダを表示
- 2 送信フォルダを表示
- 3 未送信のメールを表示
- 4 テンプレートを表示
- 5 新着メールを受信
- 6 メールの詳細を設定
- 7 S!メール/SMSを作成


- ・未読メールがあるときは、受信ボックスのアイコンに未読メール数を示す数字が表示されます。
- ・送信予約中や自動再送待機中のメールがあるときは、未送信ボックスのアイコンに未送信メール数を示す数字が表示されます。

### + メールの数やメモリ容量を確認する

メール画面で **設定** → **メール容量確認**

## フォルダー一覧画面について

フォルダー一覧画面の見かたは次のとおりです。



- 1 受信メールフォルダ内のメール一覧画面を表示
- 2 フォルダ内のメール一覧画面を表示
- 3 迷惑メール一覧画面を表示
- 4 すべてのメール一覧画面を表示

・未読メールがあるときは、アイコンに未読メール数を示す数字が表示されます。

### + フォルダー一覧画面での操作

#### フォルダを作成する

フォルダー一覧画面で **メニュー** → **フォルダ新規作成** → フォルダ名入力欄をタップ → フォルダ名を入力 → **完了** → **OK**

#### フォルダ名を変更する

フォルダー一覧画面で、フォルダをタップ → **メニュー** → **フォルダ設定** → **フォルダ名編集** → フォルダ名入力欄をタップ → フォルダ名を入力 → **完了** → **OK**

・**すべてのメール**、**迷惑メール** フォルダの名前は変更できません。

#### フォルダの並び順を変更する

フォルダー一覧画面で、フォルダをタップ → **メニュー** → **フォルダ設定** → **フォルダ並べ替え** → 移動する場所をタップ

・フォルダによっては、変更できないものがあります。


#### フォルダを削除する

フォルダー一覧画面で、フォルダをタップ → **メニュー** → **フォルダ設定** → **フォルダ削除** → **はい**

・**フォルダ1**、**フォルダ2**、ご自分で作成したフォルダが削除できます。

## メール一覧画面について

メール一覧画面の見かた、おもなアイコンは次のとおりです。



- 1 フォルダー一覧画面に戻る
- 2 フォルダ名
- 3 前のフォルダのメール一覧画面を表示
- 4 相手のメールアドレス（電話番号）や名前
- 5 メールの件名（SMSは本文）
- 6 次のフォルダのメール一覧画面を表示
- 7 送受信日時

・未読メールがあるときは、フォルダ名の横に未読メール数を示す数字が表示されます。

アイコン	意味
	未読メール
	既読メール
	未読SMS
	既読SMS
	送信済みメール
	返信済みメール
	転送済みメール
	送信済みSMS
	添付ファイルあり
	保護メール
	メッセージ続きあり

## + メール一覧画面での操作

### メールを選んで削除する

メール一覧画面で **メニュー** → **削除** → 削除するメールをタップ (  表示 ) → **削除する** → **はい**

### メールを並べ替える

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で **メニュー** → **並べ替え** → 並べ替え方法をタップ


### メールを別のフォルダに移動する

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で **メニュー** → **移動** → 移動するメールをタップ (  表示 ) → **移動する** → 移動先のフォルダをタップ → **OK**

- ・フォルダ内のすべてのメールを別のフォルダに移動するときは、移動するメールの選択画面で **メニュー** → **全件チェック** の順にタップします。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## メール詳細画面について

送信メールの詳細画面では、**返信する** / **全員へ返信** の代わりに **編集する** が表示されます。



- 1 フォルダ一覧画面に戻る
- 2 相手のメールアドレス (電話番号) や名前
- 3 メールの件名 (SMSは表示なし)
- 4 送受信日時
- 5 メールの本文
- 6 メールを返信
- 7 メール一覧画面に戻る
- 8 メールの内容を音声で読み上げる ( **停止** をタップすると読み上げ終了)
- 9 メールの続きを受信
- 10 メニューを表示

## + メール詳細画面での操作

### メールを保護する

メール詳細画面で **メニュー** → **保護**

- ・保護を解除するときは、**保護** の代わりに **保護解除** をタップします。

### 差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール詳細画面で **メニュー** → **メール情報表示** → **アドレス詳細表示**

### 迷惑メールを報告する

メール詳細画面で **メニュー** → **迷惑メール申告** → **送信する**

## 送受信したメールを自動的に振り分ける

受信メールを差出人のアドレス（電話帳引用）で振り分ける設定を例に説明します。

1



メール画面が表示されます。

2

受信ボックス → 振り分け先のフォルダをタップ

メール一覧画面が表示されます。

3

メニュー → フォルダ設定



4

振り分け登録 → 条件を追加



5

差出人/宛先 → 電話帳引用



電話帳画面が表示されます。

6

読みの行をタップ → 相手をタップ → 確定する

フォルダ振り分けの設定が登録されます。

- ・電話帳に宛先が複数登録されているときは、相手をタップしたあと宛先をタップします。
- ・以降、登録したアドレスから届いたメールは、振り分け設定したフォルダに保存されます。

## + 送受信済みのメールを振り分ける

フォルダ一覧画面で、フォルダをタップ → メニュー → フォルダ設定 → 再振り分け

## S!メール/SMS作成時にできること

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

### SMSに切り替える

1

S!メール作成中に **メニュー** → **SMSに変換**



☑ SMSに切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### S!メールに切り替える

1

SMS作成中に **メニュー** → **S!メールに変換**




☑ S!メールに切り替わります。

## ファイルを添付する

1

S!メール作成画面で、添付ファイル選択欄をタップ



2

ファイルの種類をタップ → 画面に従って操作

☑ ファイルが添付されます。

・画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。

## 絵文字/マイ絵文字を入力する

1

件名/本文入力中に **記号 絵 顔** → **絵文字**



☑ 絵文字一覧画面が表示されます。

・**絵文字** の代わりに **マイ絵** をタップすると、マイ絵文字の一覧に切り替わります（本文入力時のみ）。

・上下にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。

2

絵文字をタップ



☑ 絵文字が入力されます。

## 送信する日時を指定する

指定した日時にメールを送信するよう予約できます。

- ・圏外から圏内に入ったときに、自動的に送信するよう予約することもできます。

1

メール作成後に **メニュー** → **送信予約**



2

**日時指定**



3

**+** / **-** をくり返しタップして、日付を入力 → **設定**

4

**+** / **-** をくり返しタップして、時刻を入力 → **設定** →

**はい**

送信予約が完了します。

- ・作成したメールは、未送信ボックスに保存されます。

## **+** 送信予約を解除する

未送信ボックス内で、解除するメールをタップ → **はい**

## プレビューを表示する

作成したS!メールがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール作成中に **メニュー** → **プレビュー**



プレビューが表示されます。

## S!メール/SMSのはたらきを設定する

S!メール/SMSに関する設定を行います。

### 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。


項目	詳細
音・バイブ	メール受信時の着信音や音声でのお知らせ、バイブレータの動作、鳴動時間を設定できます。
文字サイズ設定	入力中やメール詳細画面の文字の表示サイズを設定できます。
迷惑メール設定	有効 ( <input checked="" type="checkbox"/> 表示 ) にすると、登録した条件に該当する受信メールを、迷惑メールとして迷惑メールフォルダに振り分けることができます。
送信文字エンコード	送信メールのエンコード ( 文字変換 ) 形式を設定できます。

1



メール設定画面が表示されます。

2



設定が反映されます。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

### + メールの着信を音声でお知らせする

メール設定画面で **共通設定** → **音・バイブ** → **着信音**  
→ **音声でお知らせ**

## S!メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
メール受信方法	S!メールの受信方法に関する設定を行えます。
送信画像サイズ	S!メールに添付する画像のサイズを設定できます。
署名	S!メールに挿入する署名を設定できます。
引用返信	メール返信時に受信内容を引用するかどうかをあらかじめ設定できます。

1



メール設定画面が表示されます。

2



設定が反映されます。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

## SMS設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
入力する言語	SMSの入力言語を設定できます。

1



メール設定画面が表示されます。

2



設定が反映されます。

## メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。


・メールグループを利用するときは、宛先入力時に「メールグループ引用」をタップします。

1




メール設定画面が表示されます。

2



3

グループ名入力欄をタップ



4

グループ名を入力 → 完了 → OK

5

メンバーを追加 → 登録方法をタップ → 送信先を指定

グループメンバーとして登録されます。



## メール・アドレス設定

お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列に変更できます。

- ・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

1



メール設定画面が表示されます。

2

### メール・アドレス設定



My SoftBankにアクセスされます。

- ・以降は、画面に従って操作してください。

### My SoftBankについて

My SoftBankでは、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などできます。

## Wi-Fi接続設定

Wi-Fi接続設定を手動で実行することができます。

- ・実際にWi-Fiを利用してS!メールを送受信するときは、本機とWi-Fiアクセスポイントの接続が必要です。接続方法については、「[Wi-Fiの設定](#)」や「[SoftBank Wi-Fiスポットの設定](#)」を参照してください。


1



メール設定画面が表示されます。

2

### Wi-Fi接続設定



Wi-Fi接続設定が開始されます。

3

OK

Wi-Fi接続設定が完了します。

## インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報入手できます。本機ではアプリケーションのダウンロードはできません。サイトによってはアプリケーションの購入手続き画面に進むことができますが、購入処理を行った場合でもダウンロードは行えませんのでご注意ください。

### 💡 SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

### ⚠️ SSL/TLS利用に関するご注意


セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンク、シャープ株式会社および認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

## インターネットにアクセスする

### 1

ホーム画面で  (インターネット)



 インターネット画面 (ウェブページ) が表示されます。

・画面のスクロールは、ドラッグで行います。

### 💡 メール内のURLについて

SMSやS!メール内のURLをタップすると、インターネットアクセスの確認画面が表示されます。**はい** をタップするとインターネットが起動します。

## + インターネット利用時の操作

### インターネットを終了する

インターネット画面 (ウェブページ) で **メニュー** → **ブラウザ終了**

・この操作を行うと、開いていたタブをすべて閉じて終了します。

### My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。


インターネット画面 (ウェブページ) で **メニュー** → **ブックマーク一覧** → **My SoftBank** → 画面に従って操作

### 情報を検索してアクセスする

インターネット画面 (ウェブページ) で、URL入力欄を2回タップ → **x** → 検索する語句を入力 → **実行** → 検索結果をタップ

### 画像を保存 (ダウンロード) する

インターネット画面 (ウェブページ) で、画像を長押し → **画像を保存**

・保存が完了すると、ステータスバーに  が表示されます。このあと、通知パネルから画像を確認することができます。

### 保存 (ダウンロード) した画像などを確認する

インターネット画面 (ウェブページ) で **メニュー** → **設定** → **ダウンロード** → 画像などをタップ

### インターネット画面 (ウェブページ) を読み込み直す

インターネット画面 (ウェブページ) で **メニュー** → **再読み込み**

### インターネット画面 (ウェブページ) の使いかたを確認する


インターネット画面 (ウェブページ) で **メニュー** → **ヘルプ**

## よく利用するページをブックマークに登録する

1

ホーム画面で  (インターネット)




 インターネット画面 (ウェブページ) が表示されます。


2

登録するウェブページを表示  **メニュー**  **ブックマークへ登録**




 ブックマークへ登録画面が表示されます。

3

名前、URLなどを確認  **OK**



 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。


- ・名前やURLの入力欄をタップすると、内容を変更することができます。以降は、画面に従って操作してください。

## ブックマークを利用して表示 (アクセス) する

1

ホーム画面で  (インターネット)



 インターネット画面 (ウェブページ) が表示されます。

2

**メニュー**  **ブックマーク一覧**



 ブックマーク画面が表示されます。


3

**ブックマーク**








4

ブックマークをタップ

 選んだブックマークの画面が表示されます。

### + ブックマーク利用時の操作

#### ブックマークを編集する

インターネット画面 (ウェブページ) で **メニュー**  **ブックマーク一覧**  **編集するブックマークを長押し**  **編集** / **フォルダ移動**  **各項目を編集**  **OK**

## ブックマークを削除する


インターネット画面（ウェブページ）で **メニュー** → **ブック  
マーク一覧** → 削除するブックマークを長押し → **ブック  
マークを削除** → **はい**

## 閲覧履歴を表示する

1


ホーム画面で （インターネット）




 インターネット画面（ウェブページ）が表示されます。

2

**メニュー** → **ブックマーク一覧**



 ブックマーク画面が表示されます。

3

履歴



4

項目（**今日** など）をタップ



## 5

履歴をタップ

選んだ履歴の画面が表示されます。

よく閲覧するウェブページは、よく使用にまとめられています。

## 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。

## 1

ホーム画面で (インターネット)



インターネット画面 (ウェブページ) が表示されます。

## 2

メニュー → 新しいタブ



新しいタブが表示されます。

## + タブを切り替える

インターネット画面 (ウェブページ) で (タブ一覧画面表示) → 表示するタブをタップ

タブ一覧画面を上下にドラッグすると、隠れているタブを表示できます。

## インターネットのはたらきを設定する

インターネットに関するさまざまな設定を行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
全体設定	ホームページの設定やブックマークのリセットが行えます。
プライバシーとセキュリティ	キャッシュや履歴の削除、Cookie/位置情報の設定などが行えます。
ユーザー補助	文字サイズに関する設定が行えます
高度な設定	インターネットの詳しい動作を設定できません。
帯域幅の管理	検索結果や画像の読み込み方法を設定できます。
ダウンロード	インターネットからダウンロードした、画像ファイルなどを確認できます。

## 1

ホーム画面で (インターネット)



インターネット画面 (ウェブページ) が表示されます。

## 2

メニュー → 設定 → 各項目を設定



設定が完了します。



## カメラ

写真（静止画）を撮影する.....	110
ビデオ（動画）を撮影する.....	111
さまざまな方法で撮影する.....	113
静止画／動画を確認・管理する（アルバム）.....	114
静止画／動画を送信する.....	119
旅行の写真や情報をアルバムにまとめる.....	120
拡大鏡を利用する.....	124
バーコードを読み取る.....	124
名刺を電話帳に登録する.....	125
文字を読み取る.....	127
お店などの情報を電話帳に登録する.....	128

## 写真（静止画）を撮影する

本機では、JPEG形式の静止画が撮影できます（あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください）。

### ！ カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

### 静止画を撮影する

#### 1

ホーム画面で （カメラ）



静止画撮影画面が表示されます。

#### 2

本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける



- ・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います（顔検出）。
- ・（拡大） / （縮小）をタップすると、被写体をズームイン（拡大） / ズームアウト（縮小）できます。

#### 3


をタップ



シャッター音が鳴り、静止画が撮影され、SDカードに保存されます。

### 静止画撮影画面の見かたとはたらき

静止画撮影画面のおもなマークの見かたとはたらきは、次のとおりです。



- 1 撮影（シャッター）
- 2 直前に撮影した静止画を表示（ミニプレビュー）
- 3 カメラの種類やはたらきを設定
- 4 被写体をズームイン（拡大）
- 5 被写体をズームアウト（縮小）
- 6 カメラ終了

### + 静止画撮影時の操作

#### モバイルライトを利用する

静止画撮影画面で → →   
 / /

#### ちらつきを防止する

静止画撮影画面で → → / /

- ・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るときは、お使いの地域に応じて設定（東日本：、西日本：）してください。

#### インカメラ（ディスプレイ側のカメラ）でご自分を撮影する

静止画撮影画面で →

- ・インカメラ利用時は、一部の機能の利用や設定の変更ができません。

#### 撮影した静止画を確認する

静止画撮影画面で、ミニプレビューをタップ

（アルバム）が起動し、最後に撮影した静止画が再生されます。

- ・以降の操作については、「[静止画／動画を確認・管理する（アルバム）](#)」を参照してください。

#### カメラの使いかたを調べる

静止画撮影画面で →



## ? こんなときは

- Q. カメラが起動できない／自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。本機を充電してください。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

- Q. 画像が暗い／粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

- Q. ピントが合わない
- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

## ! 静止画撮影時のご注意

### レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないように、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

## 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## ビデオ（動画）を撮影する

本機では、H.264/AAC形式の動画が撮影できます。動画は横画面での撮影となります（あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください）。

## ! カメラ使用時のご注意


カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

## 動画を撮影する

### 1

ホーム画面で （カメラ）




 静止画撮影画面が表示されます。

### 2

メニュー  ビデオカメラ






 動画撮影画面が表示されます。

### 3

本機のカメラを被写体に向けて （撮影開始）をタップ




 撮影開始音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。

・ （拡大） / （縮小）をタップすると、被写体をズームイン（拡大） / ズームアウト（縮小）できます。

## 4


■ (撮影終了) をタップ



📶 撮影終了音が鳴り、動画がSDカードに保存されます。

## 動画撮影画面の見かたとはたらき

動画撮影画面のおもなマークの見かたとはたらきは、次のとおりです。



- 1 録画を開始
- 2 直前に撮影した動画を表示 (ミニプレビュー)
- 3 カメラの種類やビデオのはたらきを設定
- 4 被写体をズームイン (拡大)
- 5 被写体をズームアウト (縮小)
- 6 ビデオを終了

## + 動画撮影時の操作

## モバイルライトを利用する

動画撮影画面で **メニュー** → **モバイルライト** → **OFF**  
/  
**ON**

## ちらつきを防止する

動画撮影画面で **メニュー** → **設定** → **ちらつき防止**  
→ **オート** / **50Hz** / **60Hz**

・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出る場合、お使いの地域に応じて設定 (東日本: **50Hz**、西日本: **60Hz**) してください。

## インカメラ (ディスプレイ側のカメラ) でご自分を撮影する

動画撮影画面で **メニュー** → **イン/アウトカメラ切替**

・インカメラ利用時は、一部の機能の利用や設定の変更ができません。

## 撮影した動画を確認する

動画撮影画面で、右上のミニプレビューをタップ → ▶

📶 📖 (アルバム) が起動し、最後に撮影した動画が再生されます。

・以降の操作については、「[静止画 / 動画を確認・管理する \(アルバム\)](#)」を参照してください。

## ビデオカメラの使いかたを調べる

動画撮影画面で **メニュー** → **ヘルプ**

## ? こんなときは

Q. ビデオカメラが起動できない/自動的に終了する

- A. 電池残量が少ないときは、ビデオカメラを起動できません。本機を充電してください。
- A. ビデオカメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い/粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. ピントが合わない

- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

## ! カメラに関するご注意

### レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画/動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

### 連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大2GBとなります。このサイズを超えますと撮影は停止します。引き続き撮影される場合は、撮影を再度開始してください。

## 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## さまざまな方法で撮影する

### 音声で静止画を撮影する

「シャッター」または「はい、チーズ」の音声で、静止画を撮影することができます。


#### 1

ホーム画面で (カメラ) → メニュー → 設定



#### 2

シャッターモード → 音声で撮影 (  表示)



音声操作のヒント画面が表示されます。

#### 3

OK

音声での操作が可能になります ( 表示)。

#### 4

「シャッター」または「はい、チーズ」と、本機に向かって話す



シャッター音が鳴り、静止画が撮影され、SDカードに保存されます。

・ をタップして撮影することもできます。

## カメラやビデオのはたらきを設定する

### 1

ホーム画面で (カメラ)

設定項目が表示されます。

### 2

設定項目をタップ 各項目を設定

設定が完了します。

## おもなカメラの設定

設定画面で設定できるおもな項目は、次のとおりです。

・カメラの種類や撮影サイズによっては、設定できない項目があります。

設定項目	説明
シーン設定	人物や夜景など、被写体に応じた環境で撮影するように設定できます。
撮影サイズ	静止画の撮影サイズを設定できます。
シャッターモード	セルフタイマーで撮影したり、被写体が笑ったときにシャッターを切るように設定したりすることができます。
HDR	露出を変えて撮影した複数の静止画を組み合わせるかどうかを設定できます。
自動位置情報付加	静止画に位置情報を付加するかどうかを設定できます。
保存設定	撮影後自動的に保存するかどうかを設定できます。

## おもなビデオの設定

設定項目	説明
シーン設定	人物や風景（自然）など、被写体に応じた環境で撮影するように設定できます。
撮影サイズ	動画の撮影サイズを設定できます。
セルフタイマー	セルフタイマーで撮影できます。
微速度撮影間隔	コマ落としとして撮影するように設定できます。
マイク	音声を録音するかどうかを設定できます。
自動位置情報付加	動画に位置情報を付加するかどうかを設定できます。

## 静止画／動画を確認・管理する（アルバム）

### 静止画／動画を表示する

SDカードに保存された静止画／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

画像	ファイル形式
静止画	JPEG、PNG、GIF、BMP、WBMP、WebP
動画	3GPP、3GPP2、MP4、WMV（WMDRM非対応）、ASF（WMDRM非対応）、WebM、Matroska、MPEG2-TS

### 1

ホーム画面で「お気に入り」の (アルバム)




画像一覧画面が表示されます。

- ・「見る・聴く・遊ぶ」カテゴリからも起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

静止画／動画をタップ



静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

- ・動画を再生するときは をタップしたあと、画面に従って操作してください。
- ・フォルダが表示されているときは、フォルダをタップしたあと、表示する静止画／動画をタップしてください。

### 画像一覧画面のカテゴリについて

画像一覧画面上部の **すべて**、**人物**、**イベント** は画像が分類されているカテゴリです。カテゴリをタップすると、カテゴリに分類されている静止画／動画が表示できます。

- ・はじめてアルバムを起動したときは、カテゴリ **すべて** の画像一覧画面が表示されます。2回目以降は、前回終了時の画面（画像一覧画面またはフォルダ画面）が表示されます。

## + 静止画／動画確認時の操作

スライドショーを利用する

画像一覧画面で **メニュー** → **スライドショー**

・スライドショーを止めるときは、画像をタップします。

画像を電話帳の顔写真に登録する

画像一覧画面／ファイル表示画面で **メニュー** → **画像を登録** → 画面に従って操作

画像を削除する

ファイル表示画面で **メニュー** → **削除** → **はい**

・**メニュー** が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

フォルダ一覧画面を表示する

画像一覧画面で **メニュー** → **フォルダ一覧へ切替**

静止画／動画を拡大／縮小する

ファイル表示画面で画面を2回タップ、またはピンチ

画像一覧画面の表示方法を切り替える

画像一覧画面／フォルダ一覧画面／ファイル表示画面で **メニュー** → **設定** → **サムネイル表示切替** → **マルチタイ**  
**ル表示** / **グリッド表示** / **グリッド(大)表示**

画面が明るいときに画像をくっきり表示するかどうかを設定する

画像一覧画面／フォルダ一覧画面／ファイル表示画面で **メニュー** → **設定** → **シャープネス**

・**シャープネス** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

## ? こんなときは

Q. 静止画や動画が表示されない


A. データベースが無効となっている可能性があります。PC接続用microUSBケーブルでパソコンと本機を接続して、SDカード内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを削除してから使用してください。

## 人物／イベントカテゴリについて

人物が写った静止画／動画や、同じ日や同じ予定期間に撮影された静止画／動画は、自動的に人物別／イベント別のフォルダに振り分けられます。次の操作で、自動分類されたフォルダに名前を設定することができます。

### 1

ホーム画面で「お気に入り」の **アルバム** (アルバム) → **人物** / **イベント**



人物またはイベントのフォルダ画面が表示されます。

・「見る・聴く・遊ぶ」カテゴリからも起動できます。  
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

フォルダ ( **人物1 (自動)** など) をタップ → **メニュー** → **人物名変更** / **イベント名変更**



### 3

人物名／イベント名入力欄をタップ → 人物名／イベント名を入力 → **完了** → **OK**

人物名／イベント名が設定されます。

## + 人物を自動的に振り分けるかどうかを設定する



画像一覧画面／フォルダ一覧画面／ファイル表示画面で **メニュー** → **設定** → **おまかせ振り分け設定** → **おまかせ振り分け**


・**おまかせ振り分け** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。  
・**作成される人物アルバム数** / **振り分け基準** をタップすると、自動振り分けの詳細を設定することができます。


## 人物を新規作成する

人物を新規作成して、静止画／動画を振り分けすることができます。

1

ホーム画面で「お気に入り」の  (アルバム)  人物



 人物のフォルダ画面が表示されます。



- ・「見る・聴く・遊ぶ」カテゴリからも起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


メニュー  人物を新規作成




3


新規作成する人物の静止画／動画を順にタップ (  表示) 

作成する



4

枠をドラッグして、フォルダに表示する範囲を調節  決定する







5

人物名を入力する



6

人物名入力欄をタップ  人物名を入力  完了  OK



 人物のフォルダ画面が表示されます。




### + 人物カテゴリ利用時の操作



その他フォルダ内の画像を自動で人物別に振り分ける

人物のフォルダ画面で   振り分け  OK

 OK

他の人物に振り分ける

人物のフォルダ画面で、フォルダをタップ   

他の人物に移動  移動先をタップ  はい


- ・静止画／動画が移動され、移動先の人物と統合されます。


## イベントを新規作成する

イベントを新規作成して、静止画／動画を振り分けることができます。

1

ホーム画面で「お気に入り」の  (アルバム) → イベント



 イベントのフォルダ画面が表示されます。


- ・「見る・聴く・遊ぶ」カテゴリからも起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


メニュー → イベントを新規作成



3

新規作成するイベントの静止画／動画を順にタップ (  表示)

→ 作成する



4


イベント名を入力する



5


イベント名入力欄をタップ → イベント名を入力 → 完了 →

OK



6

作成する

 イベントのフォルダ画面が表示されます。

### + 他のイベントに振り分ける

イベントのフォルダ画面で、フォルダをタップ → メニュー

→ 他のイベントに移動 → 移動先をタップ → はい




・静止画／動画が移動され、移動先のイベントと統合されます。


## 静止画を編集する


静止画のサイズを変更したり、効果を追加したりすることができます。

- ・静止画によっては、編集できないことがあります。

### 1

ホーム画面で「お気に入り」の  (アルバム)  カテゴリ  
(  すべて など) をタップ




 画像一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

- ・「見る・聴く・遊ぶ」カテゴリからも起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

静止画をタップ





 静止画が表示されます (ファイル表示画面)。

### 3




 画像編集画面が表示されます。

- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 4


編集の種類をタップ



### 5

編集操作  



 編集が完了し、別ファイルとしてSDカードに保存されます。







## 静止画／動画を送信する


アルバムでは、メールやほかのアプリケーションと連動して、静止画／動画を送信することができます。また、赤外線通信やBluetooth®機能を使用して、パソコンや他の機器に静止画／動画を送信することもできます。

### メールで送信する

#### 1

ホーム画面で「お気に入り」の  (アルバム)  カテゴリ (  すべて など) をタップ





 画像一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

- ・「見る・聴く・遊ぶ」カテゴリからも起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 2


静止画／動画をタップ



 静止画／動画が表示されます (ファイル表示画面)。

#### 3

  写真を送る / 動画を送る

- ・  が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

#### 4

 すべて表示  メール







 S!メール作成画面が表示されます。


- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・以降は、画面に従って操作してください。

## 赤外線通信やBluetooth®機能を使用して送信する

1

ホーム画面で「お気に入り」の  (アルバム)  カテゴリ (  など) をタップ





 画像一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

- ・「見る・聴く・遊ぶ」カテゴリからも起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


静止画／動画をタップ



 静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

3

  写真を送る /  動画を送る


- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

4

赤外線送信 / Bluetooth



 それぞれの機能の画面が表示されます。

- ・項目が表示されていないときは、 をタップします。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・以降は、画面に従って操作してください。

## 旅行の写真や情報をアルバムにまとめる

同じ日に撮影した写真や、指定した写真を、アルバムにまとめて整理することができます。

アルバムでは、写真だけでなく、旅行場所の情報や当日の天気なども確認できます。


セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。

### アルバムを作成する

指定した日付に撮影した写真をアルバムにまとめます。

- ・複数の日付を指定してアルバムにまとめることもできます。
- ・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。

1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の  (旅の思い出)




 使用上の注意が表示されます。


- ・旅の思い出を使うと、写真を撮影したときの位置情報が、自動的に旅の思い出に保存されるようになります。
- ・位置情報の自動保存は、メニュー操作で解除することもできます。

2

閉じる




 アルバム作成画面が表示されます。

- ・ をタップすると、旅の思い出の特長を確認することができます。

3

## アルバム作成



アルバム作成方法選択画面が表示されます。

4


## 日付単位でまとめて選ぶ



日付選択画面が表示されます。

5

アルバムにまとめる日付をタップ (  表示 ) → 決定する



アルバムタイトルの入力画面が表示されます。

・複数の日付をくり返しタップして選ぶこともできます。


6

タイトル入力欄をタップ → タイトルを入力 → 完了



7

OK



アルバムが作成され、アルバム作成画面にアルバムが表示されます。

## + アルバム利用時の操作

## 写真を指定してアルバムを作成する

アルバム作成方法選択画面で 写真を1枚ずつ選ぶ → すべて → アルバムにまとめる写真を順にタップ (  表示 ) → 決定する → タイトル入力欄をタップ → タイトルを入力 → 完了 → OK

・人物 や イベント をタップすると、それぞれのカテゴリ内の写真を選ぶこともできます。詳しくは、「静止画/動画を確認・管理する(アルバム)」を参照してください。


## カメラ撮影時に旅の思い出に位置情報を保存しない

アルバム作成画面で ×メニュー → 設定 → 位置情報の自動保存 (  表示 )


## アルバムを見る

セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。

### 1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の  (旅の思い出)



 アルバム作成画面が表示されます。

### 2


アルバムをタップ




 撮影場所の地図が表示されます。

### 3

次へ




 日付別に住所や天気/気温、歩数などの情報が表示されます。

・住所/天気/気温はその日の一番早い時刻に撮影した際の情報が、歩数は一番遅い時刻に撮影した際の情報が表示されます(撮影時に入手できなかった情報は表示されません)。

### 4

次へ



 1枚目の写真が表示されます(写真閲覧画面)。

- ・このあと、**次へ** をタップするたびに、順に写真が表示されます( **前へ** をタップすると前の写真に戻ります)。
- ・写真閲覧画面で写真をタップすると、写真が全画面表示されます。写真をタップしたあと **戻る** をタップすると、写真閲覧画面に戻ります。

## + アルバム確認時の操作

### 写真を一覧から選んで見る

アルバム作成画面で、アルバムをタップ → **一覧へ** (写真一覧画面表示) → 写真をタップ

- ・写真一覧画面で **地図** や **日程** をタップすると、撮影場所の地図や情報が確認できます。

### 写真にコメントを追加する

写真閲覧画面で **メニュー** → **コメントを追加** → コメント入力欄をタップ → コメントを入力 → **完了** → **OK**

- ・コメント入力済みの写真確認画面で **メニュー** をタップすると、コメントを編集したり、削除したりすることができます。

### 写真をアルバムからはがす


写真閲覧画面で **メニュー** → **写真をはがす** → **はい**

- ・写真データそのものは削除されません。


## アルバムに写真を追加する

セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。


### 1


ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の  (旅の思い出)




 アルバム作成画面が表示されます。

### 2

アルバムをタップ → 




 写真一覧画面が表示されます。

### 3


 → 





 アルバム作成方法選択画面が表示されます。

### 4


 / 



- ・  をタップしたときは、このあと追加する日付を選択します。
- ・  をタップしたときは、このあと追加する写真を選択します。

### 5











 アルバムに写真が追加されます。

## + アルバム編集時の操作






### アルバムのタイトルを変更する

写真一覧画面で  →  → タイトル入力欄をタップ →  →  → 

### 複数のアルバムを結合する

アルバム作成画面で  →  →  →  →  → タイトル入力欄をタップ →  →  → 

### アルバムを削除する

アルバム作成画面で  →  →  →  → 

・ 写真データそのものは削除されません。

## 拡大鏡を利用する


本機のカメラを利用して、新聞などの文字を拡大し、画面で見ることが出来ます。

### 拡大鏡を利用する

1


ホーム画面で「便利機能」の  (拡大鏡)






 拡大鏡画面が表示されます。

2

本機のカメラを拡大する文字などに向ける



 画面に拡大表示されます。

・  (拡大) /  (縮小) をタップすると、拡大/縮小出来ます。

### + モバイルライトを利用する

拡大鏡画面で   

### モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。


## バーコードを読み取る

### バーコードリーダーを利用する

バーコード (QRコードやJANコード) を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

・バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

1

ホーム画面で「便利機能」の  (読取カメラ)




・バーコードリーダー画面が表示されたときは、手順 **3** に進みます。

2




 バーコードリーダー画面が表示されます。

3

読み取るバーコードを画面中央に表示



 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

・画面をタップすると、ピントを合わせることができます。

## + バーコードリーダー利用時の操作

### 読み取り結果を利用する

読み取り結果画面で、URLなどをタップ → 各画面での操作

- ・読み取り結果画面で **メニュー** をタップすると、読み取りデータとして登録したり、メモ帳に登録したりすることができます。

### モバイルライトを利用する

バーコードリーダー画面で **メニュー** → **モバイルライト**  
 → ON / OFF

### 以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で **メニュー** → **読取データを確認**  
 → データをタップ

### ちらつきを防止する

バーコードリーダー画面で **メニュー** → **ちらつき防止**  
 Auto / 50Hz / 60Hz

- ・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るとき、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

## ? こんなときは

- Q. バーコードリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

## 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。


## 名刺を電話帳に登録する

### 1 名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報（日本語/英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

- ・名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

### 1

ホーム画面で「便利機能」の （読取カメラ）




- ・名刺リーダー画面が表示されたときは、手順 **3** に進みます。

### 2

**メニュー** → **リーダー機能の切替** → **名刺**



 名刺リーダー画面が表示されます。

### 3


名刺を画面中央に表示 → **撮影する**



- ・画面に名刺全体が表示されるようにしてください（縦向き/横向きのどちらでもかまいません）。

## 4


読み取る → 電話帳に登録



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 5

はい



読み取った情報が入力された、電話帳編集画面が表示されます。

・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

## 6

保存する

電話帳に登録されます。

## + 名刺リーダー利用時の操作

## モバイルライトを利用する

名刺リーダー画面で **メニュー** → **モバイルライト** → **ON** / **OFF**

## ちらつきを防止する

名刺リーダー画面で **メニュー** → **ちらつき防止** → **Auto** / **50Hz** / **60Hz**

・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出る場合、お使いの地域に応じて設定（東日本：**50Hz**、西日本：**60Hz**）してください。

## ? こんなときは

- Q. 名刺リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少なくなるときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

## 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。




## 文字を読み取る

### テキストリーダーを利用する

文字情報（日本語／英数字）を読み取って、メモ帳に登録したり、メールを作成したりすることができます。  
ここでは、単語を読み取り、メモ帳に登録する操作を例に説明します。

- 文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

#### 1

ホーム画面で「便利機能」の （読取カメラ）




- テキストリーダー画面が表示されたときは、手順 **3** に進みます。


#### 2

メニュー  リーダー機能の切替  テキスト




 テキストリーダー画面が表示されます。

#### 3


読み取るテキストを画面中央に表示  撮影する



#### 4

上の行 / 下の行（左の行 / 右の行）で読み取る行を選択  読み取る





 読み取り結果（モード種別）画面が表示されます。

#### 5

決定する




 読み取り結果（登録）画面が表示されます。

- このあと、メニュー  をタップすると、続きや追加を読み取ったり、辞書で調べたりすることができます。

#### 6

メモ帳に登録  登録する

 メモ帳に登録されます。


- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + テキストリーダー利用時の操作

#### 読み取り文字の種類を変更する

読み取り結果（モード種別）画面で   モード種別をタップ

#### 単語以外の読み取り結果を利用する

読み取り結果（登録）画面で、URLなどをタップ  各画面での操作

#### 読み取り結果を修正する

読み取り結果（登録）画面で    編集操作  完了

### モバイルライトを利用する

テキストリーダー画面で **メニュー** → **モバイルライト** → **ON** / **OFF**

### フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で **メニュー** → **フォーカスを設定** → **標準AF** / **接写AF**

### ちらつきを防止する

テキストリーダー画面で **メニュー** → **ちらつき防止** → **Auto** / **50Hz** / **60Hz**

・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出る時、お使いの地域に応じて設定（東日本：**50Hz**、西日本：**60Hz**）してください。

### ? こんなときは

- Q. テキストリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

### 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。


## お店などの情報を電話帳に登録する

### お店情報リーダーを利用する

店名や電話番号などの文字情報（日本語/英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

- ・文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

#### 1

ホーム画面で「便利機能」の （読取カメラ）




- ・お店情報リーダー画面が表示されたときは、手順 **3** に進みます。

#### 2

**メニュー** → **リーダー機能の切替** → **お店情報**



 お店情報リーダー画面が表示されます。


#### 3

読み取る情報を画面中央に表示 → **撮影する**



4


読み取る → 電話帳に登録



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

はい



読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

保存する

電話帳に登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + お店情報リーダー利用時の操作

### モバイルライトを利用する

お店情報リーダー画面で **メニュー** → **モバイルライト** → **ON** / **OFF**

### フォーカス設定を変更する

お店情報リーダー画面で **メニュー** → **フォーカスを設定** → **標準AF** / **接写AF**

### ちらつきを防止する

お店情報リーダー画面で **メニュー** → **ちらつき防止** → **Auto** / **50Hz** / **60Hz**

・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るとき、お使いの地域に応じて設定（東日本：**50Hz**、西日本：**60Hz**）してください。

## ? こんなときは

- Q. お店情報リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

## 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。



## テレビ（ワンセグ）

テレビ（ワンセグ）を視聴する..... 132

## テレビ（ワンセグ）を視聴する


日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません）。

### 🚫 運転中はテレビを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

### チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）


1


ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の （テレビ）



2


同意する





 チャンネルリスト作成画面が表示されます。

3


地域を選んで作成



4

地域をタップ  都道府県をタップ  都市をタップ




 チャンネルのスキャン（検索）が始まり、終了するとチャンネルリスト確認画面が表示されます。


5

完



 チャンネル設定が終了し、テレビ視聴画面が表示されます。


### + チャンネルを探して設定する

チャンネルリスト作成画面で **チャンネルを探して作成**（チャンネルスキャン開始）  **完**

## テレビを見る

アンテナは内蔵されています。



1


ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の  (テレビ)








 テレビ視聴画面が表示されます。

2

 /  をタップして、チャンネルを選択



 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ・  /  が表示されていないときは、映像部分をタップします。
- ・ 音量は、本機側面の  または  を押して調節します。

3

テレビを終了するときは、  

 ホーム画面に戻ります。

### データ放送について


データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

### ? こんなときは

- Q. テレビが起動できない
- A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。本機を充電してください。
- 
- Q. テレビが視聴できない
- A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

## テレビ視聴画面の見かた



パネルなどが表示されていないときは、テレビ視聴画面の映像部分をタップします。



- 1 番組名/放送局名など
- 2 テレビ受信状態
- 3 チャンネル一覧を表示
- 4 前のチャンネルを表示
- 5 次のチャンネルを表示

### + テレビ視聴時の操作

設定されているチャンネルを表示する

テレビ視聴画面で  

視聴中のチャンネルの番組表を表示する

テレビ視聴画面で  

音声を切り替える

テレビ視聴画面で     
 

・ 番組内容によっては、利用できないことがあります。

主音声/副音声を切り替える

テレビ視聴画面で     
 

字幕を切り替える

テレビ視聴画面で     
 

視聴可能なチャンネルをスキャンする

テレビ視聴画面で   

サウンドを設定する

テレビ視聴画面で     
 画面に従って操作

### データ放送について設定する

テレビ視聴画面で **メニュー** → **設定** → **データ放送設定** → 画面に従って操作

### オフタイマーを設定する

テレビ視聴画面で **メニュー** → **設定** → **オフタイマー設定** → 設定項目をタップ

### 製品情報を確認する

テレビ視聴画面で **メニュー** → **設定** → **製品情報**

### TVリンクを利用する

テレビ視聴画面で **メニュー** → **TVリンク** → 画面に従って操作

## チャンネルリストを編集する

複数の地域のチャンネルリストを設定して切り替えて利用したり、チャンネルリストの内容を変更したりすることができます。

1


テレビ視聴画面で **メニュー** → **チャンネル設定**



チャンネル設定画面が表示されます。

2

チャンネルリスト編集



チャンネルリスト編集画面が表示されます。

3

作成



チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・以降の操作については、「[チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）](#)」を参照してください。

## + チャンネルリスト利用時の操作

### チャンネルリストを切り替える

チャンネル設定画面で **チャンネルリスト切替** → **チャンネルリスト**をタップ



### 視聴中のチャンネルをチャンネルリストに保存する

チャンネル設定画面で **チャンネル個別登録** → **登録先をタップ**

・上書きするときは、このあと **OK** をタップします。

### 視聴するサービスを切り替える

チャンネル設定画面で **サービス選局** → **サービスをタップ**

### チャンネルリスト名を変更する

チャンネルリスト編集画面で **メニュー** → **選択して操作**  
 → **変更するチャンネルリストをタップ** → **チャンネル**  
**リスト名変更** → **チャンネルリスト名を入力** → **完了** → **OK**

### チャンネルリスト内のチャンネルを変更する

チャンネルリスト編集画面で、チャンネルリストをタップ →  
 変更するチャンネルをタップ → **放送局名をタップ** → **完**

### チャンネルリスト内のチャンネルを削除する

チャンネルリスト編集画面で、チャンネルリストをタップ →  
**メニュー** → **選択して削除** → **削除するチャンネルをタップ** → **削除** → **OK** → **完**

### チャンネルリストを削除する

チャンネルリスト編集画面で **メニュー** → **選択して操作**  
 → **削除するチャンネルリストをタップ** → **削除** → **OK**

### チャンネルリストを再スキャンする

チャンネルリスト編集画面で **メニュー** → **選択して操作**  
 → **スキャンするチャンネルリストをタップ** → **再スキャン** → **完**



## 便利な機能

緊急速報メールを利用する.....	138
あんしんバックアップを利用する.....	139
緊急ブザーを利用する.....	145
読んだよメールを利用する.....	147
元気だよメールを利用する.....	149
地図を利用する.....	150
検索を利用する.....	152
電卓を利用する.....	153
カレンダーを利用する.....	153
アラームを利用する.....	157
世界時計を利用する.....	159
ストップウォッチを利用する.....	160
タイマーを利用する.....	161
Twitterを利用する.....	162
Facebookを利用する.....	162
音楽を聴く（ミュージック）.....	163
メモ帳を利用する.....	166
パソコン用ファイルを利用する（OfficeSuite）.....	168
各種データを管理する（コンテンツ管理）.....	168
歩数計を利用する.....	170
音声を録音／再生する（ボイスレコーダー）.....	172
単語の意味を調べる（辞書）.....	174

## 緊急速報メールを利用する

地震や津波などの災害の情報を本機で受信し、表示できます。

### 緊急速報メールについて


気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

- ・ 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・ 受信時は、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。
- ・ 緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています（無効にすることもできます）。
- ・ 緊急速報メールが有効になっているときは、待受時間が短くなる場合があります。


### ！ 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。


## 緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報用警告音/災害・避難情報、津波警報用警告音およびバイブレータでお知らせします。

1


ステータスバーの  を下向きにドラッグして、通知パネルを開く




 通知パネルが表示されます。

2


緊急速報メール通知をタップ



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。


3

確認する緊急速報メールをタップ


 受信した緊急速報メールが表示されます。

## 以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で「安心・安全」の （緊急速報メール）




 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。





2

確認する緊急速報メールをタップ



 緊急速報メールが表示されます。

## + 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で     (  表示)

## あんしんバックアップを利用する

あんしんバックアップを利用すれば、本機の電話帳/ブックマーク/カレンダー/メールのデータを、ネットワーク内のサーバーや、本機のSDカードに保存（バックアップ）して、必要なときに読み込むことができます。

### ! あんしんバックアップ利用時のご注意

保存時は、他の機器でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。また、読み込むデータによっては、正常に読み込みできなかったり、データの一部が破棄、または変更されたりすることがあります。

万が一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリケーションを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。

・仕様は予告なく変更される場合があります。

## あんしんバックアップについて

あんしんバックアップでは、電話帳/ブックマーク/カレンダー/メールの各データが、保存できます。

電話帳/ブックマーク/カレンダーはそれぞれ一括のデータで、メールは受信メール/送信メール/未送信メールごとに保存することができます。

・定期的に指定したデータ（電話帳/ブックマーク/カレンダー）を自動保存したり、機種変更前に保存したデータを読み込んだりすることもできます（3G携帯電話の「S!電話帳バックアップ」とも連携できます）。

### 💡 保存ファイルについて

保存したデータのファイル名は、保存年月日になります。たとえば、2015年1月1日に保存された電話帳ファイルは、「15010100.vcf」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合、次のファイルは「15010101.vcf」となり、下2桁の数字が増えていきます。


・各データは、サーバー/SDカードに、それぞれ1日に100個まで保存できます。

### ! 機種変更時のご注意


あんしんバックアップは、機種変更時に、これまでお使いになっていた機種からデータを移行したいときにも利用できます。ただし、譲渡などの契約変更を行う場合には、あんしんバックアップで保存したあと、必ず電話機などからデータを削除しておいてください。契約変更の種類によっては、データが削除されないことがあります。

## 本機のデータをサーバーに保存する

1

ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）



 あんしんバックアップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


データを保存する



 保存先の選択画面が表示されます。

3

サーバーにデータを保存



・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して、**ログイン** → **同意する** の順にタップしてください。

4

データ / メール



・メールデータを保存するときは、このあと画面に従って操作してください。

5

保存する項目をタップ（ 表示）



・項目をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

6

実行




 保存が開始されます。

・保存を中止する場合は、**キャンセル** をタップします。中止した場合、データは保存されません。

7

OK

 保存が完了します。

### + サーバーに保存したデータを削除する

あんしんバックアップ画面で **その他の機能** → **保存データの削除** → **サーバーのデータを削除** → **削除するファイルを順にタップ**（ 表示） → **削除** → **OK** → **OK**


・**全選択** をタップすると、すべてのファイルが削除できます。  
 ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して、**ログイン** → **同意する** の順にタップしてください。

## 本機のデータをSDカードに保存する

1

ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）




 あんしんバックアップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


データを保存する



 保存先の選択画面が表示されます。

3

SDカードにデータを保存



4

データ / メール



・メールデータを保存するときは、このあと **保存データを作成** をタップし、以降は画面に従って操作してください。

5

保存する項目をタップ（ 表示）




・項目をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

6

実行




 保存が開始されます。

・保存を中止する場合は、**キャンセル** をタップします。中止した場合、データは保存されません。

7

OK

 保存が完了します。

### + SDカードに保存したデータを削除する


あんしんバックアップ画面で **その他の機能** → **保存データの削除** → **SDカードのデータを削除** → **削除するファイルを順にタップ**（ 表示） → **削除** → **OK** → **OK**

・**全選択** をタップすると、すべてのファイルが削除できます。


## サーバーに保存したデータを読み込む

保存したデータは、追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）




 あんしんバックアップ画面が表示されます。

2

データを携帯電話に戻す



 戻すデータの選択画面が表示されます。

3

サーバーからデータに戻す



・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して、**ログイン** → **同意する** の順にタップしてください。

4

データ / メール



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5


読み込む項目をタップ（ 表示）



・項目をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。  
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6


実行  OK

 読み込みが開始されます。

・読み込みを中止する場合は、**キャンセル** をタップします。中止した場合、データは読み込まれません。

7

OK

 読み込みが完了します。




## SDカードに保存したデータを読み込む

保存したデータは、追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）




 あんしんバックアップ画面が表示されます。

2


データを携帯電話に戻す



 戻すデータの選択画面が表示されます。

3

SDカードからデータに戻す



4

データ / メール



・メールデータを読み込むときは、このあと **書き換え実行** → **OK** の順にタップし、以降は画面に従って操作してください。

5


読み込む項目をタップ（ 表示）



- ・項目をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6


実行 → OK

 読み込みが開始されます。

- ・読み込みを中止する場合は、**キャンセル** をタップします。中止した場合、データは読み込まれません。

7

OK


 読み込みが完了します。

## 電話帳／ブックマーク／カレンダーを自動的に保存する


定期的に、本機の電話帳／ブックマーク／カレンダーのデータを、サーバー／SDカードに自動保存することができます。

- ・メールデータは、自動保存できません。

1

ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）




 あんしんバックアップ画面が表示されます。

2

### 定期保存の設定




 定期保存画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


3


更新頻度／保存先／対象を設定



4

### 保存



 定期バックアップが設定されます。


## S!電話帳バックアップと連携する

3G携帯電話の「S!電話帳バックアップ」を利用して、ネットワークに保存していた電話帳データを、本機に読み込むことができます。

1


ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）



 あんしんバックアップ画面が表示されます。


2

### スマートフォンへ電話帳移行



3

OK → OK

 読み込みが完了します。

- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して

**ログイン** → **同意する** の順にタップしてください。

## 商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project  
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the  
"License");

you may not use this file except in compliance with the  
License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing,  
software distributed under the License is distributed on an  
"AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY  
KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing  
permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における  
株式会社ACCESSの登録商標または商標です。



## 緊急ブザーを利用する

外出先で急に体調に異変が起きたときなどに、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、あらかじめ登録しておいた相手（緊急連絡先）に自動的に電話をかけたり、現在位置をメールで伝えたりすることができます。

### ！ 緊急ブザー利用時のご注意

#### 緊急ブザーについて

緊急ブザーは、犯罪防止や安全を保障するものではありません。

- ・本機の電源を切っているときや、本機の起動中/終了中は、緊急ブザーは鳴りません。

#### ブザー音について

耳元などで緊急ブザーを鳴らさないでください。耳に影響を与える可能性があります。

- ・緊急ブザーの音量は調節できません。また、マナーモード設定中でも鳴ります。

### 緊急ブザーを鳴らす/止める

緊急ブザーを鳴らすときは、本機背面の緊急ブザースイッチを左にスライドします。



### + 緊急ブザー利用時の操作

#### 緊急ブザーを止める

緊急ブザースイッチを右にスライド

#### 緊急ブザーが鳴らないようにする

ホーム画面で「基本機能」の (設定) **安心機能**


**緊急ブザー** **緊急ブザーを鳴らす** (  表示)

## 緊急連絡先を登録する


緊急ブザーを鳴らしたときに、電話やメールで連絡する相手を登録します。

- ・あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録しておいてください。
- ・緊急連絡先に「110」、「118」、「119」の緊急通報番号は登録できません。

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）




 設定画面が表示されます。

2


安心機能  緊急ブザー



 緊急ブザー画面が表示されます。

3

登録者への連絡 に「」が表示されていることを確認



- ・「」が表示されていないときは、「登録者への連絡」をタップしてください。


4


1番目の登録  電話帳から選ぶ



5


はい



 電話帳画面が表示されます。

6

登録する相手をタップ

 緊急連絡先として登録されます。

### + 緊急連絡先利用時の操作

#### 緊急連絡先を解除する

緊急ブザー画面で 1番目の登録 / 2番目の登録  登録を解除する  はい

#### 緊急連絡先への連絡を行わないようにする

緊急ブザー画面で 登録者への連絡 (  表示)

### ! 緊急連絡先利用時のご注意

緊急連絡先を電話帳から登録したとき、電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、緊急連絡先の登録内容には反映されません。このときは、緊急連絡先の登録をやり直してください。

## 緊急ブザーを鳴らしたときの動作

緊急ブザーを鳴らすと、約10秒後に自動的に緊急連絡先へ電話をかけます。また、現在の場所と緊急であることを知らせるメールが、自動的に緊急連絡先へ送信されます。

- ・緊急ブザーを鳴らして10秒以内に止めたときは、電話発信やメール送信はされません。



- ・相手が電話を受けると、緊急ブザーは止まります。緊急ブザーが止まったあとで、お話しください。
- ・緊急連絡先に電話番号だけが登録されているときは、電話番号を宛先として、メールを送信します。

## 読んだよメールを利用する


あらかじめ登録した相手からのメールを読むと、自動的にメールが返信されるように設定することができます。

### 送信相手を設定する


メールを読んだとき、自動的に返信する相手（送信相手）を登録します。

- ・登録する相手は、楽ともリンクや電話帳に登録しておくとう便利です。ここでは、楽ともリンクに登録済みの相手を、送信相手に登録する操作を例に説明します（この場合は、必ず楽ともリンクの「メール宛先アドレス」を登録しておいてください）。

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）




 設定画面が表示されます。

2

安心機能  読んだよメール



 読んだよメール画面が表示されます。

3

読んだよメール (  表示 )



## 4

送信相手① → 宛先を登録する



宛先選択画面が表示されます。

## 5

楽ともリンクの相手（「楽とも①上田たかこ」など）をタップ



送信相手として登録されます。

## + 読んだよメール利用時の操作

## 送信相手を解除する

読んだよメール画面で 送信相手① / 送信相手② → 登録を解除する → はい

## メールへの返信を行わないようにする


読んだよメール画面で 読んだよメール (  表示)

## ! 読んだよメール利用時のご注意

送信相手を楽ともリンクや電話帳から登録したとき、楽ともリンクや電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、送信相手の登録内容には反映されません。このときは、送信相手の登録をやり直してください。

## 送信相手からのメールを読んだときの動作

登録した送信相手からのメールを読む（メール詳細画面を表示すると）、自動的に定型文で返信します。



・圏外の場合は、返信されません（圏内になると、自動的に返信されます）。

## 元気だよメールを利用する


1日の最初に本機を使用するとき、あらかじめ登録した相手に、自動的にメールでお知らせすることができます。

### 送信相手を設定する


本機を使用するとき、自動的にメールを送信する相手（送信相手）を登録します。

- 登録する相手は、楽ともリンクや電話帳に登録しておくとう便利です。ここでは、楽ともリンクに登録済みの相手を、送信相手に登録する操作を例に説明します（この場合は、必ず楽ともリンクの「メール宛先アドレス」を登録しておいてください）。

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）



 設定画面が表示されます。

2

安心機能  元気だよメール



 元気だよメール画面が表示されます。

3


元気だよメール (  表示 )



4

送信相手①  宛先を登録する




 宛先選択画面が表示されます。

5



楽ともリンクの相手（「楽とも①上田たかこ」など）をタップ



 送信相手として登録されます。

### + 元気だよメール利用時の操作



#### 送信相手を解除する

元気だよメール画面で **送信相手①** / **送信相手②**  **登録を解除する**  はい

#### メール送信を行わないようにする

元気だよメール画面で **元気だよメール** (  表示 )

#### 1日のさかい目となる時刻を変更する

元気だよメール画面で **リセット時刻**  **+** / **-** をくり返しタップして、時刻を入力  OK

### ! 元気だよメール利用時のご注意

送信相手を楽ともリンクや電話帳から登録したとき、楽ともリンクや電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、送信相手の登録内容には反映されません。このときは、送信相手の登録をやり直してください。

## 1日の最初に本機を操作したときの動作

1日の最初に、キーを押して画面を点灯させると、自動的に送信相手へ定型文のメールが送信されます。

- ・お買い上げ時、1日の最初（さかい目となる時刻）は「午前0時」に設定されています。午前0時以降ではじめて本機を操作したときに、元気だよメールが送信されます。



- ・圏外の場合は、送信されません（圏内になると、自動的に送信されます）。

## 地図を利用する

指定した場所や現在地の地図を表示したり、目的地までのルートを検索したりすることができます。


セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。

### 指定した場所の地図を表示する

地名や駅名などを入力して検索する方法を例に説明します。

- ・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。

1

ホーム画面で （地図）



 検索方法選択画面が表示されます。


2

キーワード



3

検索文字の入力欄をタップ





## 4

検索文字（地名や駅名など）を入力 → **検索**



検索候補が表示されます。

- ・入力した内容によっては、検索候補が表示されず、地図画面が表示されることがあります。

## 5

検索候補をタップ

地図画面が表示されます。

### + 地図利用時の操作

#### 住所を指定して地図を表示する

検索方法選択画面で **住所** → **地域をタップ** → **都道府県をタップ** → **住所を順にタップ**

#### 地図を拡大／縮小表示する

地図画面で （拡大） / （縮小）

#### 現在地の地図を表示する

地図画面で （現在地）

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 地図に雨雲を表示する

地図画面で **メニュー** → **雨雲表示** → **閉じる**

- ・（戻る） / （進む）をタップすると、指定した時間帯の雨雲を表示することができます。
- ・雨雲表示をやめるときは、をタップします。

## 目的地までのルートを調べる

現在地から目的地までのルートを調べる方法を例に説明します。

- ・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらかや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。

## 1

ホーム画面で （地図）



検索方法選択画面が表示されます。

## 2

ルート



## 3

目的地を入力 → **検索**



目的地の候補が表示されます。

## 4

目的地の候補をタップ → **ルート結果候補をタップ**

徒歩でのルートが表示されます。

- ・ / をタップすると、電車やバスでのルートを確認することができます。

## 現在地周辺の情報を検索する

飲食店やコンビニ、ホテルなど、ジャンルを指定して、現在地周辺の情報を検索することができます。

- ・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。詳しくは、[ソフトバンクホームページ \(https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/\)](https://www.softbank.jp/mobile/special/info-pcidss3/)を参照してください。

1

ホーム画面で  (地図)



 検索方法選択画面が表示されます。

2


ジャンル




3

ジャンルを順にタップして、目的の情報を選択



 現在地の地図が表示されます。

- ・ジャンルに該当するお店などがある場所には、 が表示されます。

## 検索を利用する


インターネットを利用して、会社やお店などの知りたい情報、目的地の地図や乗換案内、写真や動画などを検索することができます。

### ! 検索利用時のご注意

本機ではアプリケーションのダウンロードはできません。サイトによってはアプリケーションの購入手続き画面に進むことができますが、購入処理を行った場合でもダウンロードは行えませんがご注意ください。

## インターネットで検索する


1

ホーム画面で「便利機能」の  (検索)




 検索文字入力画面が表示されます。

2


検索文字を入力  実行



 検索結果が表示されます。

3

確認する情報をタップ


 情報が表示されます。

## 電卓を利用する


四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）、百分率（パーセント）やルートの計算ができます。

### 電卓で計算する

1

ホーム画面で （電卓）




 電卓画面が表示されます。

2

画面のボタンをタップして計算する



 計算結果が表示されます。

### + 計算結果をコピーする


計算結果表示中に  

## カレンダーを利用する


指定した日のカレンダーを確認したり、カレンダーに予定を登録して管理したりすることができます。

### カレンダーを確認する

1

ホーム画面で「お気に入り」の （カレンダー）



 カレンダー画面が表示されます。



・「基本機能」カテゴリからも起動できます。

### + カレンダー利用時の操作

#### 前後のカレンダーを表示する

カレンダー画面を上下にドラッグ

#### 今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で  

#### カレンダーの詳細を設定する

カレンダー画面で   

設定項目をタップ  画面に従って操作

## カレンダーの表示を切り替える

1

ホーム画面で「お気に入り」の **12** (カレンダー)



🏠 カレンダー画面が表示されます。

・「基本機能」カテゴリからも起動できます。

2

メニュー → 表示切替



3

日表示 / 週表示



🏠 カレンダー画面の表示が変更されます。

・元の表示に戻すときは、**月表示** をタップします。

### 💡 表示切り替えについて

#### 日表示／週表示での画面表示について

画面を上下にドラッグすると前後の時間帯が、左右にドラッグすると前後の日または週が表示されます。

#### 予定リストについて

予定リストでは、予定や祝日が登録されている日の一覧画面が表示されます。詳しくは、「[予定の一覧を表示する](#)」を参照してください。

## カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で「お気に入り」の **12** (カレンダー)



🏠 カレンダー画面が表示されます。

・「基本機能」カテゴリからも起動できます。

2

メニュー → 予定を作成



🏠 予定登録画面が表示されます。

3

タイトルの入力欄をタップ



4

タイトルを入力 → 次へ

🏠 タイトルが入力され、予定登録画面に戻ります。

5

場所を入力 → 完了

## 6

開始年月日の入力欄をタップ



日付設定画面が表示されます。

## 7

+ / - をくり返しタップして、日付を入力 → OK



開始日が設定されます。

・終日の予定のときは、**終日** をタップしたあと (  表示)、手順 11 に進みます。

## 8

開始時刻の入力欄をタップ



時刻設定画面が表示されます。

## 9

+ / - をくり返しタップして、時刻を入力 → OK

開始時刻が設定されます。

## 10

開始日時の設定と同様の操作で、終了日時を設定


## 11

設定が終われば、**保存する**



予定が登録されます。

### 💡 予定の通知について

予定の通知を設定しておく、予定開始時刻を充電ランプの点滅やステータスバーのアイコン (  ) などでお知らせすることができます。

・お買い上げ時には、予定開始の10分前に通知されるよう設定されています。通知のタイミングを変更したり、通知をしないように設定したりすることもできます。


### + 予定登録時の操作

#### くり返しを設定する

予定登録画面で、繰り返しの入力欄をタップ → くり返し方法をタップ

#### 通知のタイミングを変更する

予定登録画面で、通知時間の入力欄をタップ → 通知時間 (日) をタップ

・通知しないようにするときは、通知の  をタップします。

## 予定を確認する

1

ホーム画面で「お気に入り」の **12** (カレンダー)




カレンダー画面が表示されます。

・「基本機能」カテゴリからも起動できます。

2

予定を確認する日をタップ



日表示のカレンダー画面が表示されます。

・予定が登録されている日には、青線が表示されています。  
・赤線が表示されている日は、国民の祝日です。

3

予定をタップ



予定詳細画面が表示されます。

### + 予定確認利用時の操作

#### 予定を編集する

予定詳細画面で **メニュー** → **編集** → 編集する項目をタップ → **編集操作** → **保存する**

#### 予定を削除する

予定詳細画面で **メニュー** → **削除** → **OK**

## 予定の一覧を表示する

1

ホーム画面で「お気に入り」の **12** (カレンダー)



カレンダー画面が表示されます。

・「基本機能」カテゴリからも起動できます。


2

**メニュー** → **表示切替**



3

**予定リスト**



予定リスト画面が表示されます。

### + 予定を検索する


予定リスト画面で **メニュー** → **検索** → キーワードを入力 → **検索** → 検索結果から予定をタップ

## アラームを利用する


あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

### アラームを設定する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。

2

登録先 ( **アラーム1** など) をタップ




 アラーム設定画面が表示されます。

・ **追加** をタップすると、アラームの登録先を追加できます。


3


時刻をタップ



4

+ / - をくり返しタップして、時刻を入力 → **OK**



 アラームが設定されます。

5

戻る

 アラーム画面に戻ります。

・ 登録したアラームには、 **ON** が表示されます。

### + アラーム設定時の操作

#### アラームの名称を設定する

アラーム設定画面で **名称** → 名称入力欄をタップ → 名称を変更 → **完了** → **OK**

#### くり返しを設定する

アラーム設定画面で **繰り返し** → くり返し方法をタップ

・ **曜日** をタップしたときは、このあとアラームを設定する曜日をタップし **OK** をタップします。

#### アラーム音を設定する

アラーム設定画面で **アラーム音** → **メロディ選択** → **1回のみ** → メロディをタップ → **決定**

・ メロディをタップすると、再生されます。再生を止めるときは、**再生/停止** をタップします。

・ **microSD** をタップすると、SDカード内の音楽やメロディを選ぶことができます。

・ **メロディ選択** 以外のアプリケーションをタップすると、他のアプリケーションを利用してアラーム音を選択することができます。また、**1回のみ** の代わりに **常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

#### バイブレータを設定する

アラーム設定画面で **バイブレータ設定**

・ **バイブレータ設定** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## スヌーズを設定する

スヌーズとは、アラーム動作時にアラームを止めても、しばらくすると再度動作する機能です。

アラーム設定画面で **スヌーズ設定**

- ・ **スヌーズ設定** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **スヌーズ / 詳細設定** をタップすると、スヌーズの間隔や回数などを詳しく設定することができます。

## アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やパイプレータでお知らせします。

- ・ アラームを止めるときは、 **停止** を下向きにドラッグします。



## スヌーズ設定時の動作について


**スヌーズ** を下向きにドラッグすると、スヌーズ待機状態になり、あらかじめ設定した間隔や回数でアラームが再度動作します。


- ・ スヌーズを解除するときは、アラーム動作中またはスヌーズ待機中に **停止** を下向きにドラッグします。


## アラームを解除する

アラームの設定内容を残したまま、動作を解除します。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2

**ON** ( **OFF** 表示)



 アラームが解除されます。

- ・ **OFF** をタップすると、アラームを再設定することができます ( **ON** 表示 ) 。

## + アラームの設定内容を削除する

アラーム画面で **メニュー** → **選択削除** → **削除するアラーム** を順にタップ (  表示 ) → **削除する** → **はい**




## アラームのはたらきを設定する


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
マナーモード時設定	マナーモード設定時に、アラームを鳴らすかどうかを設定します。
休日設定	休日の曜日や祝日、プライベートの休日を設定することができます。
アラーム音量	アラームの音量や本体側面の音量キーのはたらきを設定することができます。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。


### 2


メニュー  設定



 アラーム設定画面が表示されます。

### 3

各項目をタップ  設定操作


 設定が完了します。

## 世界時計を利用する


世界の都市の時計を表示することができます。

### 指定した都市の時計を表示する

#### 1

ホーム画面で「便利機能」の  (世界時計)




 世界時計画面が表示されます。

#### 2

追加



 都市の選択画面が表示されます。

#### 3


都市をタップ




 指定した都市の時計が表示されます。

### + 世界時計利用時の操作

#### サマータイムを設定する

サマータイムが導入されている都市には  が表示されます。変更するときは、次の操作を行います。

世界時計画面で、都市をタップ  はい / いいえ

## 都市を選んで削除する


世界時計画面で **メニュー** → **選択削除** → **削除する都市を順にタップ** (  表示 ) → **削除する** → **はい**

## ストップウォッチを利用する


所要時間や経過時間（ラップタイム）を計測できます。

## 所要時間を計測する

## 1

ホーム画面で「便利機能」の （ストップウォッチ）




 ストップウォッチ画面が表示されます。

## 2


## スタート



 計測が始まります。

## 3

## ストップ

 計測時間が表示されます。

・このあと **スタート** をタップすると、続けて計測することができます。

## + ストップウォッチ利用時の操作

## ラップタイムを計測する

計測中に **ラップ**

## 計測結果をリセットする

計測終了後に **リセット**


・ラップタイムもリセットされます。

## タイマーを利用する


あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

### 経過時間をお知らせする

#### 1

ホーム画面で「便利機能」の  (タイマー)



 タイマー画面が表示されます。

#### 2


**+10分** / **+5分** / **+1分** / **+10秒** をタップして、時間を入力



・「00:00」に戻すときは、**リセット** をタップします。

#### 3



**スタート**

 カウントダウンが始まります。

- ・設定時間を経過すると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。**ストップ** をタップすると、止まります。
- ・カウントダウンを一時停止するときは **ストップ** を、中止するときは **リセット** をタップします。

### + タイマー利用時の操作

#### 時間を手動で入力する

タイマー画面で、時間表示部をタップ  **+** / **-** をくり返しタップして、時間を入力  **OK**

### アラーム音を変更する

タイマー画面で **メニュー**  **設定**  **アラーム音**   
**メロディ選択**  **1回のみ**  **メロディをタップ**  **決定**

- ・メロディをタップすると、再生されます。再生を止めるときは、**再生/停止** をタップします。
- ・**microSD** をタップすると、SDカード内の音楽やメロディを選ぶことができます。
- ・**メロディ選択** 以外のアプリケーションをタップすると、他のアプリケーションを利用してアラーム音を選択することができます。また、**1回のみ** の代わりに **常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

### バイブレータを設定する

タイマー画面で **メニュー**  **設定**  **バイブレータ設定**

- ・**バイブレータ設定** をタップするたびに、有効 (**ON**) / 無効 (**OFF**) が切り替わります。

### タイマーの名称を変更する


タイマー画面で **メニュー**  **設定**  **名称**  **名称入力欄をタップ**  **名称を入力**  **完了**  **OK**

## Twitterを利用する


Twitterを利用してツイート（つぶやき）を投稿したり、他の人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterについて詳しくは、[Twitterのホームページ \(http://twitter.com/\)](http://twitter.com/)を参照してください。

### Twitterでツイートする

1

ホーム画面で「コミュニケーション」の  (Twitter)



 Twitter画面が表示されます。


・以降は、画面に従って操作してください。

## Facebookを利用する


Facebookを利用して、友人と情報を交換したり、企業や団体などの情報を閲覧したりすることができます。Facebookについて詳しくは、[Facebookのホームページ \(http://www.facebook.com/\)](http://www.facebook.com/)を参照してください。

### Facebookで情報を交換する

1

ホーム画面で「コミュニケーション」の  (Facebook)



 Facebook画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

### アカウントについて

はじめてFacebookを利用するときは、アカウント（利用者）登録が必要になります。画面に従って、アカウントを登録してください。

## 音楽を聴く（ミュージック）


SDカードに保存した音楽を再生することができます。お気に入りの曲だけを集めたプレイリストを作成し、楽しむこともできます。

### 曲を再生する


次のファイル形式に対応しています。

- ・ 3GPP、3GPP2、MP4、MP3、AMR、WMA (WMDRM非対応)、ASF(WMDRM非対応)、OGG Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL/RTX、OTA、iMelody、ADTS raw AAC、FLAC

#### 1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の （ミュージック）




 ミュージック画面（アーティスト）が表示されます。

- ・ 以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

#### 2

アーティスト / アルバム / 曲




 それぞれのカテゴリの画面が表示されます。

- ・ **曲** をタップしたときは、このあと手順 **4** に進みます。

#### 3

アーティスト名/アルバム名をタップ





 曲一覧画面が表示されます。


- ・ **アーティスト** を選んだときは、アーティスト名をタップしたあと、アルバム名などをタップします。



#### 4

再生する曲をタップ

 曲が再生されます。

- ・ 再生を一時停止するときは、 をタップします。

 再生しながら他の操作を行うとき

音楽再生中に  を押すと、再生したままホーム画面に戻り、他の操作を行うことができます。このときは、ステータスバーに  が表示され、通知パネルの「新着一覧」に音楽再生中を示す通知が表示されます。この通知をタップすると、ミュージックの画面に戻り、停止などの操作を行うことができます。

**+** ミュージック利用時の操作

曲一覧画面内のすべての曲を再生する

曲一覧画面で **メニュー** → **すべて再生**

曲一覧画面内のすべての曲をランダムに再生する


曲一覧画面で **メニュー** → **すべてシャッフル**

すべての曲をランダムに再生する

曲一覧画面または曲再生画面で **メニュー** → **パーティシャッフル**

- ・ パーティシャッフルを解除するときは、曲一覧画面または曲再生画面で **メニュー** → **パーティシャッフルOFF** の順にタップします。

## 曲再生画面の見かた




- 1 曲のイメージを表示
- 2 曲名
- 3 アルバム名
- 4 アーティスト名
- 5 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 6 再生経過時間
- 7 ドラッグして再生位置を変更
- 8 再生中の曲リストを表示
- 9 シャッフルのON/OFFを切替
- 10 くり返し再生を設定
- 11 次の曲を再生
- 12 総再生時間
- 13 一時停止/再生

## 画面ロック時の曲操作パネル表示について

曲を再生中に一定時間操作をしない状態が続くと、再生を継続したまま画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。このとき **[電源]** を押すと画面が点灯し、ウェルカムシート（ロック画面）に曲操作パネルが表示されます。

- ・曲操作パネルをタップすると、ウェルカムシート（ロック画面）で曲の操作ができます。



- 1 曲のイメージを表示
- 2 一時停止/再生
- 3 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 4 下向きにドラッグして画面ロックを解除
- 5 次の曲を再生
- 6 曲名/アーティスト名/アルバム名

## プレイリストを作成する

新しいプレイリストを作成し、再生中や一時停止中の曲を登録します。

### 1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の **[ミュージック]**（ミュージック）



**[ミュージック]** 画面が表示されます。

- ・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

### 2

**[曲]** **[→]** 登録する曲をタップ



**[ミュージック]** 曲が再生されます。

- ・**[アーティスト]** や **[アルバム]**、**[プレイリスト]** から再生しても操作できます。


### 3

**[メニュー]** **[→]** **[プレイリストに追加]** **[→]** **[新規]**



4

プレイリスト名入力欄をタップ → プレイリスト名を入力 → 完了 → 保存



新しいプレイリストに、曲が登録されます。

### + プレイリスト作成時の操作

#### 最近追加した曲からプレイリストを作成する

ミュージック画面で **プレイリスト** → **最近追加した曲**  
 → **メニュー** → **プレイリストとして保存** → **プレイリス**  
**ト名入力欄をタップ** → **プレイリスト名を入力** → **完了**  
 → **保存**

・新しいプレイリストに、最近追加した曲がすべて登録されます。

#### 再生中の曲を既存のプレイリストに登録する

曲再生中に **メニュー** → **プレイリストに追加** → **追加する**  
**プレイリストをタップ**

## プレイリストを利用して曲を再生する

1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の (ミュージック)




ミュージック画面が表示されます。

・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

2


### プレイリスト



プレイリスト一覧画面が表示されます。

3

再生するプレイリストをタップ



プレイリストの曲一覧画面が表示されます。

4

再生する曲をタップ

曲が再生されます。

### + プレイリスト利用時の操作

プレイリスト内のすべての曲をランダムに再生する

プレイリストの曲一覧画面で **メニュー** → **すべてシャッフル**

## プレイリストを削除する

プレイリストの曲一覧画面で **メニュー** → **プレイリスト削除** → **OK**


・プレイリストを削除しても、曲データは削除されません。

## メモ帳を利用する


よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。

### メモ帳に登録する

#### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (メモ帳)



 メモ帳一覧画面が表示されます。

#### 2

作成する



#### 3

入力欄をタップ




#### 4

内容を入力 → **完了**

#### 5


保存する

 メモが登録されます。




## メモを確認する

1


ホーム画面で「基本機能」の  (メモ帳)




 メモ帳一覧画面が表示されます。

2




メモをタップ




 メモが表示されます (メモ帳表示画面)。

### + メモ帳利用時の操作


#### 文字サイズを変更する

メモ帳作成画面またはメモ帳表示画面で  →   
 → 文字サイズをタップ

#### メモを編集する

メモ帳表示画面で  → 入力欄をタップ → 内容を編集 →  →  保存する







#### メモを削除する


メモ帳表示画面で  →  →  はい

#### メモを選んで削除する





メモ帳一覧画面で  →  → メモをタップ  
 (  表示 ) →  →  はい

#### メモを送信する

メモ帳表示画面またはメモ帳一覧画面で  →   
 → 送信方法をタップ → メモをタップ (  表示 )  
 →  送信する →  はい → 画面に従って操作

・メモ帳表示画面から操作するときは、メモを選んで  送信するをタップする必要はありません。

#### メモを検索する

メモ帳一覧画面で  →  → キーワード  
 (検索語) 入力欄をタップ → キーワードを入力 →   
 →  検索 → メモをタップ

#### メール本文として利用する

メモ帳表示画面で  →  → 画面に従って操作

#### テキストファイルとして保存する

メモ帳表示画面で  →  →  OK


・テキストファイルは、コンテンツ管理の「ドキュメント」に保存されます。

## パソコン用ファイルを利用する (OfficeSuite)


Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) のファイルを作成／編集したり、PDF形式のファイルを開いたりすることができます。

### OfficeSuiteを利用する

1


ホーム画面で「便利機能」の  (OfficeSuite)




 OfficeSuite画面が表示されます。

2

ファイルの種類をタップ



 タップした種類の画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

## 各種データを管理する（コンテンツ管理）

SDカードに保存された、静止画／動画／音楽や、ドキュメントファイルなどを管理／表示できます。

### データの種類について


コンテンツ管理では、次の種類別にデータが表示されます。

データの種類	表示されるデータ
写真	本機のカメラで撮影した静止画や絵文字、その他の静止画ファイルが表示されます。
動画	本機のビデオカメラで撮影した動画や、その他の動画ファイルが表示されます。
音楽	本機のボイスレコーダーで録音した音声や、その他の音楽、効果音のファイルが表示されます。
ドキュメント	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
その他	その他のデータが保存されます。 Bluetooth®通信で受信した電話帳、メモ帳、メールなどのデータ、および赤外線通信で受信したメールは、ここに保存されます。


・データの種類の、コンテンツ管理画面の上部に表示されます。

## データを表示する

1


ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の  (コンテンツ管理)



 コンテンツ管理画面が表示されます。

2


データの種類 ( **写真** など) をタップ



・画面上部のタブを左右にドラッグすると、隠れているデータの種類が表示されます。

3

データをタップ  画面に従って操作






 データが表示 (再生) されます (ファイル表示画面)。

### + コンテンツ管理利用時の操作

#### 表示方法を切り替える

コンテンツ管理画面で **メニュー**  **グリッド/リスト切替**

#### データを選んで削除する




コンテンツ管理画面で、データの種類 ( **写真** など) をタップ  **メニュー**  **選択削除**  **削除するデータをタップ** (  **表示**)  **削除する**  **はい**

#### データを検索する

コンテンツ管理画面で **メニュー**  **検索**  **検索方法をタップ**  画面に従って操作

#### Bluetooth®通信で受信した電話帳やメモ帳のデータを読み込む

受信した電話帳やメモ帳のデータは、コンテンツ管理の「その他」に保存されています。このデータは次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツ管理画面で **その他**  **読み込むデータをタップ**  **データ登録**  画面に従って操作

#### Bluetooth®通信や赤外線通信で受信したメールのデータを確認する

受信したメールのデータ (vmsg形式) は、コンテンツ管理の「その他」に保存されています。このデータは次の操作で確認することができます。

コンテンツ管理画面で **その他**  **確認するデータをタップ**


## 歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。

これまでの履歴も確認できます。

### 今日の歩数を確認する

今日の歩数は、ウェルカムシート（ロック画面）で確認することができます。



### 歩数計利用時のご注意

#### 歩数などの数値について

歩数計で計測/算出される各数値は、あくまでも目安としてご利用ください。

#### 歩数の計測について

歩数の計測は、平地での一定した歩行動作（1分間に100歩程度の速度）が基本となります。

また、本機の操作中やバイブレータ動作中、歩行場所/歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。

・電源を切っているときや、歩行開始直後の数歩は計測されません。

## 歩数計画面を表示する

1

ホーム画面で「暮らしの情報」の （歩数計）



歩数計画面が表示されます。

・表示される数値は、あらかじめ登録されている仮の値で計算されています。自分の情報を登録すれば、より正確な数値が表示できます。

### + 歩数計利用時の操作

#### 歩数履歴を確認する

歩数計画面で **履歴**

・このあと画面上部の **時間別**、**日別**、**週別**、**月表示** をタップすると、表示が切り替わります。

#### 目標を設定する

歩数計画面で **メニュー** → **目標設定** → **設定項目をタップ** → **数値を入力** → **設定**

・**歩行時間** をタップしたときは、時間を入力したあと **OK** をタップします。

#### 累積データを確認する

歩数計画面で **メニュー** → **累積データ**

## 歩数計画面の見かた



- 1 目標達成率（目標設定時のみ有効）
- 2 今週のエクササイズ（身体活動）量
- 3 今日のエクササイズ（身体活動）量
- 4 今日の歩数
- 5 今日の歩行距離
- 6 今日の消費カロリー
- 7 歩数履歴を表示
- 8 ヘルプを表示

エクササイズとは、身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動強度（3METs）×歩行時間（時）で算出します。

## 自分の情報を登録する

1


ホーム画面で「暮らしの情報」の （歩数計）



歩数計画面が表示されます。

2


メニュー 歩数計設定



歩数計設定画面が表示されます。

3

ユーザー情報



4

操作暗証番号入力欄をタップ

5

操作暗証番号を入力 完了 OK

## 6

各項目をタップ → 入力欄をタップ → 各項目を入力 → 完了 → 設定



・身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。

## 7

戻る



## 8

戻る

歩数計画面が表示されます。

### + 歩数計設定時の操作

#### 歩数計を無効にする

歩数計画面で **メニュー** → **歩数計設定** → **歩数計ON**  
(  表示 )

#### 一日の歩数計をリセットする時刻を設定する


歩数計画面で **メニュー** → **歩数計設定** → **歩数計リセット時刻設定** → **時刻入力欄をタップ** → **リセット時刻を入力** → **完了** → **設定**

## 音声を録音／再生する（ボイスレコーダー）

会議や取材などの音声を録音することができます（あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください）。

### 音声を録音する

## 1

ホーム画面で「便利機能」の （ボイスレコーダー）



ボイスレコーダー画面が表示されます。

## 2

録音



録音開始音が鳴り、録音が始まります（充電ランプ点滅）。

## 3

録音を終了するときは **停止**


録音を終了し、音声ファイルがSDカードに保存されます。

・録音終了後に **再生する** をタップすると、音声を再生できます。

### 録音中に電話がかかってくると

録音は停止され、電話を受けることができます（そこまでの録音データは自動的に保存されます）。

## 再生画面の見かた



- 1 ファイル名
- 2 録音年月日・時刻
- 3 ファイルサイズ
- 4 ドラッグして再生位置を調整
- 5 早戻し
- 6 再生／一時停止
- 7 経過時間／総時間
- 8 早送り
- 9 ボイスレコーダー画面に戻る

## 以前に録音した音声を再生する

1

ホーム画面で「便利機能」の (ボイスレコーダー)



ボイスレコーダー画面が表示されます。

2


再生する



音声ファイル一覧画面が表示されます。

3

ファイルをタップ



再生が始まります (再生画面)。

・最後まで再生すると、自動的に終了します。

再生中に電話がかかってくると

再生は一時停止され、電話を受けることができます。

音声再生時の操作

再生音量を変更する

再生画面で、本機側面の /

再生画面から音声ファイル一覧画面に戻る

再生画面で **メニュー** → **ファイル**

再生しているファイルを削除する

再生画面で **メニュー** → **削除** → **はい**

再生しているファイルを送信する

再生画面で **メニュー** → **送信** → 送信方法をタップ →  
画面に従って操作

再生しているファイルの詳細情報を確認する

再生画面で **メニュー** → **詳細情報**

・確認が終わるときは、**OK** をタップします。

## 単語の意味を調べる（辞書）

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べたり、ネット辞書（インターネット上の辞書）を利用して、最新の情報を検索したりすることができます。

### 内蔵辞書を利用する

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。

- ・調べた単語は、単語カードに登録できます。

#### 1

ホーム画面で「お気に入り」の **辞書**（辞書）




**辞書** 内蔵辞書画面が表示されます。

- ・「基本機能」カテゴリからも起動できます。
- ・以前に辞書を起動していたときは、最後に利用した内蔵辞書が表示されます。

#### 2

辞書を切替



#### 3

明鏡国語辞典MX / ジーニアス英和辞典MX / ジーニアス英辞典MX



**辞書** 辞書画面が表示されます。

#### 4

語句を入力 → 語句を入力 → **完了**



## 5

単語をタップ



単語の意味が表示されます（単語詳細画面）。

## + 内蔵辞書利用時の操作

### 履歴を確認する

内蔵辞書画面で **メニュー** → **履歴** → **履歴をタップ**

### 別の単語を調べる

内蔵辞書画面（検索結果表示中）で **ひきなおす**

・このあと、語句を入力して調べ直してください。

### 単語カードに追加する

内蔵辞書の単語詳細画面で **メニュー** → **単語カード追加**

### 単語テストを行う

内蔵辞書画面で **メニュー** → **単語テスト** → **テストする**  
 件数をタップ → **テスト開始** → **解答を見る**（解答を表示）  
 → **次へ**（次の単語を表示） → **テスト終了** → **終了する** / **もう一度**

・途中でテストを終了するときには、**終了する** をタップします。

### 単語カードを確認する

内蔵辞書画面で **メニュー** → **単語カード一覧** → **単語カードをタップ**

### 単語カードを削除する

内蔵辞書画面で **メニュー** → **単語カード一覧** → **削除する**  
 → **単語カードをタップ**（ **表示**） → **削除する**  
 → **はい**

## ネット辞書を利用する

ネット辞書（インターネット上の辞書）を利用して、最新の情報を検索できます。

・ネット辞書の利用には、インターネットへのアクセスが必要です。

## 1

ホーム画面で「お気に入り」の **A**（辞書）




内蔵辞書画面が表示されます。

・「基本機能」カテゴリからも起動できます。  
 ・以前に辞書を起動していたときは、最後に利用した内蔵辞書が表示されます。

## 2

辞書を切替



## 3

ネット辞書（**百科事典**）をタップ



ネット辞書画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 4

語句を入力 → 語句を入力 → 完了 → 検索



🚩 検索結果が表示されます。

## 5

目的の検索結果をタップ

🚩 検索結果の詳細が表示されます。

## + ネット辞書利用時の操作

### さらに詳しく調べる

ネット辞書画面（検索結果表示中）で、検索結果をタップ →

さらに詳しく

### 別の単語を調べる

ネット辞書画面（検索結果表示中）で ひきなおす

・このあと、語句を入力して調べ直してください。

### 履歴を確認する

ネット辞書画面で メニュー → 履歴 → 履歴をタップ

### 辞書を更新する

ネット辞書画面で メニュー → 辞書管理 → 辞書をタップ  
( 表示) → 更新する

### 利用する辞書を選ぶ

ネット辞書画面で メニュー → 辞書管理 → 辞書をタップ  
( 表示) → 保存する

### ネット辞書の使いかたを確認する

ネット辞書画面で メニュー → ヘルプ

## Wi-Fi / 接続

パソコンとUSBで接続する.....	178
Wi-Fiで接続する.....	180
テザリングオプションを利用する.....	184
Bluetooth®機能を利用する.....	185
赤外線で他の機器とデータをやりとりする.....	189

## パソコンとUSBで接続する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータをパソコンで利用したりすることができます。

### ！ コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

### USB接続について

本機では、次のような方式（モード）で、パソコンとデータのやりとりができます。


モード	説明
MTPモード	本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりすることができます。
PTPモード	本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりすることができます。パソコンがMTPモードに対応していない場合、このモードを利用してください。
カードリーダーモード	本機のSDカードをパソコンのリムーバブルディスクとして利用することができます。

### 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする（MTPモード）

PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1]（オプション品）を使用してパソコンと接続します。

#### 1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む



- ・ microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。


#### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む




- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 3


ステータスバーの  を下向きにドラッグして、通知パネルを開く



 通知パネルが表示されます。

## 4

新着一覧に **MTPモードで接続** と表示されていることを確認



本機がポータブルデバイス (MTP) としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。


- ・ほかのモードで接続されているときは、新着一覧の **PTPモードで接続** / **カードリーダーモードで接続** をタップしたあと、 **MTPモード** をタップします。
- ・使用後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外してください。

## 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする (カードリーダーモード)

PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1] (オプション品) を使用してパソコンと接続します。

## 1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む



- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起 (○部分) を下にして差し込んでください。


## 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 3

ステータスバーの  を下向きにドラッグして、通知パネルを開く



通知パネルが表示されます。

## 4


新着一覧のUSB接続モードの通知 ( **MTPモードで接続** など) をタップ




USB接続画面が表示されます。

## 5

カードリーダーモード (  表示 )




 USBマストレージ画面が表示されます。

## 6


USBストレージをONにする



- ・ **USBストレージをONにする** が表示されないときは、ステータスバーの  を下向きにドラッグしたあと、 **USB接続** をタップしてください。

## 7

OK

 パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとりできるようになります。

- ・ 本機をパソコンから取り外すときは、パソコン側で本機のマウントを解除したあと、 **USBストレージをOFFにする** をタップします。
- ・ マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作すると、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることがあります。このときは、マウントを解除したあと、 **USBストレージをOFFにする** をタップしてから再度操作してください。
- ・ 使用後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外してください。

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「[Fonルーターかんたん設定ガイド](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf) ([http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi\\_howto\\_01.pdf](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf))」を参照してください。

### Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。

環境	説明
ご自宅では	設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。ご自宅にブロードバンド回線がありWi-Fiルーターをお持ちでない方は、Wi-Fiルーター（FON社製）をご提供しています。
外出先では	ソフトバンクモバイルが提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。

### Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

## Wi-Fiを有効にする

1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

画面右上の OFF



Wi-Fiが有効になります ( ON 表示)。

- ・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・Wi-Fiを無効にするときは、 ON をタップします ( OFF 表示)。

### + Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で メニュー 詳細設定 ネットワークの通知

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・ ネットワークの通知 をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

Wi-Fi画面で メニュー 詳細設定 Wi-Fiのスリープ設定 設定項目をタップ

スキャンを常に実行するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で メニュー 詳細設定 スキャンを常に実行

- ・ スキャンを常に実行 をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

接続不良のときに「Wi-Fi設定」を無効にするかどうかを設定する

Wi-Fi画面で メニュー 詳細設定 接続不良のとき無効

- ・ 接続不良のとき無効 をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi画面で メニュー 詳細設定 証明書のインストール 画面に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi画面で メニュー 詳細設定

- ・MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する



Wi-Fi画面で メニュー 詳細設定

- ・IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。


## アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機のWi-Fiを有効にしておいてください。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定) →  Wi-Fi



 Wi-Fi画面が表示されます。

2


アクセスポイントをタップ




3

パスワード入力欄をタップ → パスワードを入力 →  完了 →

 接続






 アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。



## + Wi-Fi接続時の操作



アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi画面で  ネットワークを追加 → ネットワークSSID入力欄をタップ → ネットワークSSIDを入力 →  完了 → セキュリティ欄をタップ → セキュリティ種別をタップ →  保存

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

WPSで接続する

Wi-Fi画面で  簡単設定 →  WPSプッシュボタン → 画面に従って操作

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi画面で  簡単設定 →  WPS PIN入力 の順にタップしたあと、画面に従って操作してください。

AOSSで接続する

Wi-Fi画面で  簡単設定 →  AOSS → 画面に従って操作

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。

## ? こんなときは

Q. アクセスポイントが検出されない

- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。




## Wi-Fi接続を解除する


1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  Wi-Fi




 Wi-Fi画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントをタップ  切断



 Wi-Fi接続が切断されます。



- ・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

## Wi-Fi Directを利用する


Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

- ・あらかじめ、本機のWi-Fiを有効にしておいてください。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  Wi-Fi




 Wi-Fi画面が表示されます。

2

メニュー  Wi-Fi Direct




 「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、**デバイスの検索** をタップし、再検索をしてください。

3

接続する機器をタップ  画面に従って機器を認証

 相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップしたあと **OK** をタップすると、接続を停止できます。

## テザリングオプションを利用する

### テザリングオプションについて

テザリングオプションを利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます。


- ・ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。
- ・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

### テザリングオプションを設定する


本機と他の機器を、Wi-Fiで接続する方法を例に説明します。

- ・本機がWi-Fiのアクセスポイントに接続している必要はありません。

#### 1

ホーム画面で「便利機能」の （テザリング）




 テザリングオプション画面が表示されます。

- ・利用規約が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 2

Wi-Fi接続  OK



 Wi-Fi接続の設定画面が表示されます。

#### 3


パスワード入力欄をタップ  パスワードを入力  完了



- ・パスワードは、テザリングオプション専用のものです。8文字以上でお好きな文字を入力してください。

#### 4

保存  Wi-Fi接続

 テザリングオプションが設定されます（表示）。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・設定したパスワードは、本機に記憶されています。次回からは **Wi-Fi接続** をタップすれば、テザリングオプションが利用できます。

## 🔗 他の機器から本機に接続するには

他の機器でWi-Fi検索を行い、本機をアクセスポイントとして指定します。接続時には、設定したテザリングオプション専用のパスワードの入力が必要です。

## + テザリングオプション利用時の操作

### テザリングオプションを解除する

テザリングオプション画面で **Wi-Fi接続** (  表示 )

### テザリングオプションの使いかたを確認する

テザリングオプション画面で **ヘルプ** ➔ 画面に従って操作

## Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続してデータをやりとりしたりすることができます。

### Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

### ! Bluetooth®機能利用時のご注意

#### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

#### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。



## Bluetooth®機能を有効にする



1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  Bluetooth

Bluetooth®画面が表示されます。


2



画面右上の  OFFBluetooth®機能が有効になります (  ON 表示)。

- Bluetooth®機能を無効にするときは、  ON をタップします (  OFF 表示)。

## + Bluetooth®接続時の操作

ほかの機器から本機を検出できるようにするかどうかを設定する

Bluetooth®画面で、本機の名前 (  401SH など) をタップ

- 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- 端末名の下が表示が「周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示」に切り替わり、  表示のタイムアウト で設定した時間内は、ほかのBluetooth®機器から本機が検出可能になります。
-  表示のタイムアウト で設定した時間が経過すると、自動的に検出不可となり、ペア設定していない機器には本機が表示されなくなります。


ほかの機器に表示される本機の名前を設定する

Bluetooth®画面で  メニュー  端末の名前を変更  名前を入力  完了

- 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- 名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。




タイムアウトするまでの時間を変更する

Bluetooth®画面で  メニュー  表示のタイムアウト  設定項目をタップ

- 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
-  タイムアウトしない を選んだときは、自動的に検出不可にはなりません。

通話時に、常にハンズフリー機器を利用して通話するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で  メニュー  常にハンズフリー通話

- 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
-  常にハンズフリー通話 をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## ? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能を有効にした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能は無効となります。

## Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する


近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できません。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有効にしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  Bluetooth




 Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、**デバイスを検索する** をタップし、再検索をしてください。

### 2






ペア設定する機器をタップ  画面に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされたデバイス」欄に表示されます。


### + ペア設定時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®画面で、ペア設定している機器の  **名前を変更**  
 名前入力欄をタップ  名前を入力  完了  OK

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

ペア設定を解除する

Bluetooth®画面で、解除する機器の  **ペアを解除**

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面で、接続する機器の   項目をタップ

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。

## 登録済みのBluetooth®機器と接続する

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  Bluetooth




 Bluetooth®画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

### 2

接続する機器をタップ


 タップした機器と接続されます。

### 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + 接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®画面で、接続中の機器をタップ  **OK**

## Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1

ホーム画面で「基本機能」の （電話帳）




 電話帳画面が表示されます。

2

読みの行をタップ → 送信する電話帳をタップ



 電話帳詳細画面が表示されます。


3

メニュー → 送信 → Bluetooth送信



4

送信する（画像なし） / 送信する（画像付き）（顔写真未登録時は はい ）



5


相手機器をタップ

 データが送信されます。

## Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、通知音が鳴り、ステータスバーにBluetooth受信要求をお知らせするメッセージが表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーの  を下向きにドラッグして、通知パネルを開く




2

新着一覧のBluetooth®共有通知をタップ → 承諾する




3

受信完了後、ステータスバーの  を下向きにドラッグして、通知パネルを開く

4

新着一覧のBluetooth®共有通知をタップ → 読み込むデータをタップ → データ登録 → 常時 / 1回のみ → はい



 データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**+** Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®画面で **メニュー** → **受信済みファイルを表示**  
→ **ファイル**をタップ → 画面に従って操作

## 赤外線で他の機器とデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話など他の機器とデータ（電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止画、動画、音楽など）をやりとりできます。

### 赤外線通信について

赤外線通信は、携帯電話などの赤外線通信対応機器との間で、手軽にデータのやりとりができる技術です。

- ・通信時は、本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして、通信終了まで動かさないでください。また、赤外線ポート間に物を置かないでください。
- ・相手機により、やりとりできるデータの種類の異なります。
- ・送受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

### 赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

### 赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかつたり、正しく転送されなかつたりすることがあります。また、赤外線通信中に他のアプリケーションが起動すると、通信が終了します。

### 赤外線ポートには目を向けない


赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

## データを1件ずつ受信する

1

ホーム画面で「基本機能」の （赤外線）




 赤外線画面が表示されます。

2

1件受信





3

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる  OK



 赤外線受信待機中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ送信の操作を実行  はい /  OK



 データが受信されます。

## 💡 メールデータを受信したとき


受信したメールデータは、コンテンツ管理の「その他」に保存されています。確認方法について詳しくは、「[各種データを管理する（コンテンツ管理）](#)」を参照してください。

## 機能ごとのデータを一括して受信する

1

ホーム画面で「基本機能」の （赤外線）



 赤外線画面が表示されます。


2

全件受信



3

認証コード入力欄をタップ



4

認証コードを入力 → 完了 → OK

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

5

相手機で認証コードを入力



6

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

7

相手機器でデータ送信の操作を実行

8

操作用暗証番号入力欄をタップ




9

操作用暗証番号を入力 → 完了 → OK

登録方法の選択画面が表示されます。

10

追加登録



データが登録されます。

・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、**削除して登録**をタップします。このときは、画面に従って操作してください。

データを1件ずつ送信する(例:メモ帳)

1

ホーム画面で「基本機能」の  (メモ帳)



メモ帳一覧画面が表示されます。

2

送信するメモをタップ



3

メニュー → 送信 → 赤外線送信



4

はい → 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる → OK



赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行


データが送信されます。

## データを選んで送信する（例：メモ帳）

1

ホーム画面で「基本機能」の （メモ帳）



 メモ帳一覧画面が表示されます。


2

メニュー  送信  赤外線送信





3

送信するメモ帳をタップ（ 表示）  送信する



4

はい  本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる  OK



 赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行


 データが送信されます。

## 機能ごとのデータを一括して送信する（例：電話帳）

1

ホーム画面で「基本機能」の （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。


2

メニュー  送信  赤外線送信

 送信方法の選択画面が表示されます。

3




全件送信  送信する（画像なし） / 送信する（画像付き）  
（顔写真未登録時は はい ）



4

操作暗証番号入力欄をタップ  操作暗証番号を入力  OK

5


はい  認証コード入力欄をタップ  認証コードを入力  OK

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

6

相手機器で認証コードを入力


7

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる  OK

 赤外線送信中画面が表示されます。

## 8

相手機器でデータ受信の操作を実行


 データが送信されます。

## プロフィール（電話番号など）を送信する

## 1

ホーム画面で「基本機能」の （赤外線）




 赤外線画面が表示されます。

## 2

## 1件送信




 送信データ選択画面が表示されます。

## 3

## プロフィール



## 4

赤外線送信  本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる

 OK





 赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

 その他のファイルを送信する

送信データ選択画面で、ファイルの種類をタップ  画面に従って操作

## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	196
海外で電話をかける.....	197


## 海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

### 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、次の操作で設定します。


1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）




2

その他の設定 → ネットワークの設定




3

モバイルネットワーク




4

通信事業者



5

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、**自動的に選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、**ネットワークを検索** をタップします。

## 海外で電話をかける

本機には、「海外発信アシスト機能」が搭載されています。海外で画面に従って操作すれば、相手のいる国に応じて簡単に電話をかけることができます。

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

### 海外から日本へ国際電話をかける

1



電話番号発信画面が表示されます。

履歴画面が表示されたときは、電話をタップしてください。

2


ダイヤルボタンをタップして相手の電話番号を入力 → 発信

海外発信アシスト画面が表示されます。

電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

#### 日本の番号へ発信



発信されます。

### 滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1



電話番号発信画面が表示されます。

履歴画面が表示されたときは、電話をタップしてください。

2


ダイヤルボタンをタップして相手の電話番号を入力 → 発信

海外発信アシスト画面が表示されます。

電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

#### 滞在国の番号へ発信



発信されます。

## 海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1



電話番号発信画面が表示されます。

- 履歴画面が表示されたときは、「電話」をタップしてください。

2


ダイヤルボタンをタップして相手の電話番号を入力 → 発信

海外発信アシスト画面が表示されます。

- 電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

その他の国の番号へ発信



国番号リスト画面が表示されます。

4

国番号をタップ



発信されます。

- ソフトバンク携帯電話にかけるときは、相手がいる国にかかわらず、「日本 (JPN)」をタップします。

## + 海外での電話利用時の操作

海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → 通話 → 国際発信設定 → 海外発信アシスト

- 「海外発信アシスト」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

国番号リストを変更する

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → 通話 → 国際発信設定 → ユーザーリスト → 国/地域をタップ → 全リストから変更 → 国/地域をタップ → 登録

- 「直接入力して変更」をタップすると、国名と国番号を手動で入力して変更できます。

国番号リストを削除する

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → 通話 → 国際発信設定 → ユーザーリスト → 国/地域をタップ → リストから削除




## 端末設定

端末の設定について.....	200
プロフィールの設定.....	201
着信音・パイプの設定.....	201
壁紙・画面の設定.....	204
省エネの設定.....	205
安心機能の設定.....	206
かんたん押し感タッチの設定.....	206
端末情報・センサー補正の設定.....	207
ホームの設定.....	208
通話の設定.....	209
メールの設定.....	209
ブラウザの設定.....	210
使い方ガイドの設定.....	210
歩数計の設定.....	211
Wi-Fiの設定.....	211
SoftBank Wi-Fiスポットの設定.....	212
Bluetooth®の設定.....	212
データ使用量の設定.....	213
microSDと端末容量の設定.....	213
アプリアップデートの設定.....	215
アプリケーションの設定.....	215
データ引継の設定.....	216
その他の設定.....	216

## 端末の設定について


### 端末の設定について

ホーム画面で「基本機能」の （設定）をタップすると、本機の各機能の設定を変更できます。端末設定には次の項目があります。

- ・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきが異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスを確認できます。
着信音・バイブ	マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。
壁紙・画面の設定	壁紙や画面の明るさなどが設定できます。
省エネの設定	電池の消費を軽減する項目をまとめて設定できます。
安心機能	緊急ブザーや読んだよメール、元気だよメールに関する機能を設定できます。
かんたん押し感タッチ	タップ操作の代わりに、画面を押し込んで操作を完了する「かんたん押し感タッチ」（押し込み）を設定できます。
端末情報・センサー補正	タッチパネルの設定や本機の状態を確認できます。
ホーム	ホーム画面に関する機能を設定できます。
通話	通話に関する機能を設定できます。
メール	メールに関する機能を設定できます。
ブラウザ	ブラウザに関する機能を設定できます。
使い方ガイド	使い方ガイドを常時表示するかどうかを設定できます。
歩数計	歩数計に関する機能を設定できます。
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
SoftBank Wi-Fiスポット	ソフトバンクWi-Fiスポットの利用を設定できます。
Bluetooth	Bluetooth®機能の利用を設定できます。
データ使用量	データ使用量に関する機能を設定できます。
microSDと端末容量	本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。
アプリアップデータ	アプリケーションを更新します。
アプリケーション	インストールしたアプリケーションや、実行中のサービスを確認できます。
データ引継	他の電話機で保存したデータの読み込みや、SDカードへのデータの保存が行えます。
その他の設定	その他の機能のはたらきを設定できます。

### 1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）



 端末の設定画面が表示されます。

### 2


各項目を設定

 設定が完了します。

## プロフィールの設定

### プロフィールの設定


1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



2

#### プロフィール

 電話番号を確認できます (プロフィール画面)。

#### + プロフィール利用時の操作

##### プロフィールを編集する

プロフィール画面で **メニュー** → **編集** → 入力欄をタップ → 内容を編集 → **保存する** → **はい**

##### プロフィールを送信する

プロフィール画面で **メニュー** → **送信** → 送信方法をタップ → **はい** → 画面に従って操作

##### データを送信するときの項目を設定する

プロフィール画面で **メニュー** → **送信** → **送信情報の設定** → 送信する項目を選択 (  表示 ) → **保存する** → **はい**

##### 登録した内容を削除する

プロフィール画面で **メニュー** → **削除** → **はい**

・あらかじめ登録されている内容は削除されません。


## 着信音・バイブの設定

### 着信音・バイブの設定

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
マナーモード設定	マナーモードを設定します。
音量	電話の着信音やアラーム音などの音量を設定します。
電話着信	電話の着信音などを設定します。
メール	メールの着信音などを設定します。
お知らせ	通知が届いたときの、お知らせ音の種類などを設定します。
アラーム	アラームの動作や音量などを設定します。
タイマー	タイマーの動作音などを設定します。
音声読み上げ	不在着信や新着メールがあるときの、音声読み上げを設定します。
タッチ操作バイブ	ダイヤルボタンなどをタップしたときに、バイブレータを動作させるかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニューをタップしたときなどに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
ダイヤルパッド操作音	ダイヤルボタンをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
画面ロックの音	画面ロックを設定/解除したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



2


#### 着信音・バイブ



 着信音・バイブ画面が表示されます。

## 3

各項目を設定

 設定が完了します。

## + 着信音・バイブ利用時の操作

### マナーモードを設定する

着信音・バイブ画面で **マナーモード設定** → 設定項目をタップ

- マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音やビデオカメラ撮影時の撮影/終了音、緊急ブザーなどは鳴ります。

### 音楽・動画・ゲームや、着信/通知音、アラーム音などの音量を設定する

着信音・バイブ画面で **音量** → 各バーをドラッグして音量を調整 → **OK**

- バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

### 電話の着信音の種類を設定する

着信音・バイブ画面で **電話着信** → **着信音** → **メロディ** → **メロディ選択** → **1回のみ** → **プリセット** / **microSD** → **着信音をタップ** → **決定**

- 着信音をタップすると、再生されます。再生を止めるときは、**再生/停止** をタップします。
- microSD** をタップすると、SDカード内の音楽やメロディを選ぶことができます。
- メロディ選択** 以外のアプリケーションをタップすると、他のアプリケーションを利用して着信音を選択することができます。また、**1回のみ** の代わりに **常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

### 電話の着信を音声でお知らせするかどうかを設定する

着信音・バイブ画面で **電話着信** → **着信音** → **音声でお知らせ**

### 電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

着信音・バイブ画面で **電話着信** → **バイブ (マナーモードOFF時)** → 設定項目をタップ

### 電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

着信音・バイブ画面で **電話着信** → **バイブパターン** → **パターンをタップ** → **OK**

- パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

### メールの着信音の種類を設定する

着信音・バイブ画面で **メール** → **着信音** → **メロディを選択** → **メロディ選択** → **1回のみ** → **プリセット** / **microSD** → **着信音をタップ** → **決定**

- 着信音をタップすると、再生されます。再生を止めるときは、**再生/停止** をタップします。
- microSD** をタップすると、SDカード内の音楽やメロディを選ぶことができます。
- メロディ選択** 以外のアプリケーションをタップすると、他のアプリケーションを利用して着信音を選択することができます。また、**1回のみ** の代わりに **常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。
- メロディを選択** の代わりに、**OFF** をタップすると、着信時に音が鳴らなくなります。

### メールの着信を音声でお知らせするかどうかを設定する

着信音・バイブ画面で **メール** → **着信音** → **音声でお知らせ**

- 音声でお知らせ** の代わりに、**OFF** をタップすると、着信時に音が鳴らなくなります。

### メール着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

着信音・バイブ画面で **メール** → **バイブレータ** → **パターンをタップ** → **OK**

- パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

### メールの着信音を鳴らす秒数を設定する

着信音・バイブ画面で **メール** → **鳴動時間** → **時間設定** → **+** / **-** をくり返しタップして、秒数を入力 → **OK**

- 一曲鳴動** を選んだときは、着信音が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

### 通知が届いたときのお知らせ音の種類を設定する

着信音・バイブ画面で **お知らせ** → **お知らせ音** → **メロディ選択** → **1回のみ** → **プリセット** / **microSD** → **お知らせ音をタップ** → **決定**

- お知らせ音をタップすると、再生されます。再生を止めるときは、**再生/停止** をタップします。
- microSD** をタップすると、SDカード内の音楽やメロディを選ぶことができます。
- メロディ選択** 以外のアプリケーションをタップすると、他のアプリケーションを利用してお知らせ音を選択することができます。また、**1回のみ** の代わりに **常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

## 通知が届いたときに充電ランプを点灯させるかどうかを設定する

着信音・バイブ画面で **お知らせ** → **光を点滅させて通知**

- ・ **光を点滅させて通知** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 通知が届いたときのお知らせ音を鳴らす秒数を設定する

着信音・バイブ画面で **お知らせ** → **鳴動時間** → **時間設定** → **+** / **-** をくり返しタップして、秒数を入力 → **OK**

- ・ **一曲鳴動** を選んだときは、着信音が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

## アラームの各種設定を行う

着信音・バイブ画面で **アラーム** → 画面に従って操作

## タイマーの各種設定を行う

着信音・バイブ画面で **タイマー** → 画面に従って操作

## 音声でお知らせするときの声質を設定する

着信音・バイブ画面で **音声読み上げ** → **読み上げの声と速度** → **声質の設定** → **男性の声** / **女性の声**

## 音声でお知らせするときの速度を設定する

着信音・バイブ画面で **音声読み上げ** → **読み上げの声と速度** → **読み上げ速度の設定** → 設定項目をタップ

## 不在着信や新着メールがあるとき、一定時間ごとに音声でお知らせするかどうかを設定する

着信音・バイブ画面で **音声読み上げ** → **定期的にお知らせ**

- ・ **定期的にお知らせ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## ダイヤルボタンなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

着信音・バイブ画面で **タッチ操作バイブ**

- ・ **タッチ操作バイブ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 「タッチ操作バイブ」を解除すると、電池の消費を軽減できます。

## メニューをタップしたときなどに操作音を鳴らすかどうかを設定する

着信音・バイブ画面で **タッチ操作音**

- ・ **タッチ操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 「タッチ操作音」を解除すると、電池の消費を軽減できます。

## ダイヤルボタンをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

着信音・バイブ画面で **ダイヤルパッド操作音**

- ・ **ダイヤルパッド操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 「ダイヤルパッド操作音」を解除すると、電池の消費を軽減できます。

## 画面ロックの設定/解除時に音を鳴らすかどうかを設定する

着信音・バイブ画面で **画面ロックの音**

- ・ **画面ロックの音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 「画面ロックの音」を解除すると、電池の消費を軽減できます。

## 壁紙・画面の設定


### 壁紙・画面の設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

- ・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。

項目	説明
ウェルカムシート（ロック画面）	ウェルカムシート（ロック画面）の壁紙などを設定します。
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
バックライト点灯時間	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
Bright Keep	手で持っているときに画面が消灯しないようにするかどうかを設定します。
画質モード	画面の発色や色合いなどを設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
文字フォント切替	画面に表示される文字の書体を設定します。
スクリーンセーバー	充電中の画面表示などを設定します。

### 1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）



### 2


壁紙・画面の設定



 壁紙・画面の設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

## + 壁紙・画面の設定利用時の操作

静止画をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に設定する

壁紙・画面の設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）**  
 → **ウェルカムシート壁紙** → 静止画の **>** をタップ →  
 表示する順番をタップ → アプリケーション（**コンテンツマネージャー** など）をタップ → 画像を選択 → 枠をドラッグして表示範囲を調整 → **保存**  
 ・ **プリセット** をタップすると、あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定することができます。画面に従って操作してください。

ライブ壁紙をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に設定する

壁紙・画面の設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）**  
 → **ウェルカムシート壁紙** → ライブ壁紙の **>** をタップ  
 → 画像を選択 → **壁紙に設定**

ウェルカムシート（ロック画面）に天気情報を表示するかどうかを設定する

壁紙・画面の設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）**  
 → **天気情報**  
 ・ **天気情報** をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

ウェルカムシート（ロック画面）に歩数計を表示するかどうかを設定する

壁紙・画面の設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）**  
 → **歩数計** → **歩数計ON**  
 ・ **歩数計ON** をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

ウェルカムシート（ロック画面）の点灯時間を設定する

壁紙・画面の設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）**  
 → **ウェルカムシート点灯時間** → 秒数をタップ

画面の明るさを設定する

壁紙・画面の設定画面で **画面の明るさ** → **明るさを自動調整** を設定 → **充電時は明るくする** を設定 → **OK**  
 ・ **明るさを自動調整** / **充電時は明るくする** は、タップするたびに設定（）／解除（）が切り替わります。  
 ・ 明るさを手動で調整するときは、**明るさを自動調整** をOFF（表示）にし、表示されるバーをドラッグして明るさを調整します。

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

壁紙・画面の設定画面で **バックライト点灯時間** → 時間をタップ

- ・点灯時間を短くすると、電池の消費を軽減できます。

本機を手で持っているときに画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

壁紙・画面の設定画面で **Bright Keep** → ON (通知あり) / ON (通知なし) / OFF

画面表示のトーンを設定する

壁紙・画面の設定画面で **画質モード** → 設定項目をタップ

画面を自動回転させるかどうかを設定する

壁紙・画面の設定画面で **画面の自動回転**

- ・ **画面の自動回転** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 「画面の自動回転」を解除すると、電池の消費を軽減できます。

画面に表示される文字の書体を設定する

壁紙・画面の設定画面で **文字フォント切替** → 設定項目をタップ → OK

充電中、画面消灯時に画像を連続表示 (スライドショー) させるかどうかを設定する

壁紙・画面の設定画面で **スクリーンセーバー** → 画面上部の OFF / ON

- ・ OFF をタップするとONに、ON をタップするとOFFに切り替わります。

スクリーンセーバーの表示方法や表示する画像を設定する

壁紙・画面の設定画面で **スクリーンセーバー** → **フォトフレーム** / **フォトテーブル** → 画像を選択

- ・ 「スクリーンセーバー」がONのときに設定できます。
- ・ 設定したスクリーンセーバーを確認するときは、 **今すぐ起動** をタップします。

## 省エネの設定

### 省エネの設定

電池の使用状況を確認したり、「エコ技設定」を利用して電池の消費を軽減したりすることができます。

- ・ 「エコ技設定」については、「[電池の消費を軽減する \(エコ技設定\)](#)」を参照してください。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



2


### 省エネの設定




 省エネの設定画面が表示されます。

3

### 電池



 電池画面が表示されます。


- ・ 各項目をタップすると、項目ごとの電池の状況が確認できます。

## 安心機能の設定

緊急ブザーや読んだよメール、元気だよメールに関する機能を設定できます。

### 安心機能の設定


1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）



2

#### 安心機能



 安心機能画面が表示されます。

3

緊急ブザー / 読んだよメール / 元気だよメール

4

各項目を設定

 設定が完了します。

## かんたん押し感タッチの設定

### かんたん押し感タッチの設定

タップ操作の代わりに、画面を押し込んで操作を完了する「かんたん押し感タッチ」（押し込み）を設定できます。

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）



2

かんたん押し感タッチ 



 設定が完了します。



## 端末情報・センサー補正の設定

### 端末情報・センサー補正の設定

本機の状態を確認したり、各種センサーを補正したりすることができます。

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



2

### 端末情報・センサー補正



 端末情報・センサー補正画面が表示されます。







3

各項目を設定



 設定が完了します。

### + 端末情報・センサー補正利用時の操作



#### 本機の状態を診断する



端末情報・センサー補正画面で **セルフチェック**  **チェック**  
**クスタート**  診断する項目をタップ (  表示 )  **次**  
**へ**  **次へ**  **診断開始**  画面に従って操作

#### 本機の温度上昇に関するアドバイスを表示する



端末情報・センサー補正画面で **セルフチェック**  **温度ア**  
**ドバイス**  画面に従って操作

#### 本機をセーフモードで再起動する


端末情報・センサー補正画面で **セルフチェック**  **セーフ**  
**モードで再起動**  **OK**

- ・お買い上げ時に近い状態で再起動します。
- ・セーフモードで再起動したあと、端末情報・センサー補正画面で **セルフチェック**  **再起動してセーフモード解除**  **OK** の順にタップすると、セーフモードが終了します。

#### セルフチェックの診断履歴を確認する

端末情報・センサー補正画面で **セルフチェック**  **確認する**  
 診断履歴をタップ  画面に従って操作




#### タッチパネルを補正する

端末情報・センサー補正画面で **タッチパネル補正**  画面に従って操作

#### 電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報・センサー補正画面で **端末の状態**

#### モーションセンサー／地磁気センサーを補正する



端末情報・センサー補正画面で **センサー感度補正**  **OK**  
 画面に従って操作 (補正完了の認識音が鳴るまで)   
**OK**

#### ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときはソフトウェア更新を実行する




端末情報・センサー補正画面で **ソフトウェア更新**  **ソフ**  
**トウェア更新**  **実行する**  画面に従って操作

- ・ソフトウェア更新を利用するときは、「ソフトウェアの更新について」内の「ソフトウェア更新時のご注意」をよく読んでから操作してください。

#### 自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

端末情報・センサー補正画面で **ソフトウェア更新**  **自動**  
**更新設定**  **自動更新しない** / **自動更新する**

#### 自動更新の開始時刻を変更する

端末情報・センサー補正画面で **ソフトウェア更新**  **更新**  
**時刻設定**  **+** / **-** をくり返しタップして、時刻を入力  **設定**

- ・自動更新設定を **自動更新する** にしているときに設定できません。

#### 法的情報や認証、技術基準適合証明を確認する

端末情報・センサー補正画面で **法的情報** / **認証** / **技術**  
**基準適合証明**

## ホームの設定


ホーム画面の背景色や時計・天気表示、楽ともボタンの表示を変更することができます。

セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。

### ホームの設定

セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきや手順、画面表示が異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）



2


ホーム



 ホーム設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

### + ホームの設定利用時の操作

ホーム画面の背景色を変更する

ホーム設定画面で **背景色設定**  背景色をタップ

ホーム画面に時計と天気を表示するかどうかを設定する

ホーム設定画面で **時計・天気表示設定**  設定項目をタップ


ホーム画面に楽ともボタンを表示するかどうかを設定する

ホーム設定画面で **楽とも表示設定**  設定項目をタップ

## 通話の設定

---


### 通話の設定

ホーム画面で  → **メニュー** → **設定** の順にタップした場合と、同じ設定ができます。詳しくは、「[通話の設定をする](#)」を参照してください。

## メールの設定

---




### メールの設定

ホーム画面で  → **設定** の順にタップした場合と、同じ設定ができます。詳しくは、「[iメール/SMSのはたらきを設定する](#)」を参照してください。

## ブラウザの設定

---




### ブラウザの設定

ホーム画面で （インターネット）→  →  の順にタップした場合と、同じ設定ができます。詳しくは、「[インターネットのはたらきを設定する](#)」を参照してください。

## 使い方ガイドの設定

---




### 使い方ガイドの設定

ホーム画面で「基本機能」の （使い方ガイド）→  →  の順にタップした場合と、同じ設定ができます。詳しくは、「[使い方ガイドを起動する](#)」を参照してください。

## 歩数計の設定

---

### 歩数計の設定

ホーム画面で「暮らしの情報」の  (歩数計) →  →  の順にタップした場合と、同じ設定ができます。詳しくは、「[歩数計を利用する](#)」を参照してください。

## Wi-Fiの設定

---

### Wi-Fiの設定


Wi-Fiの設定について詳しくは、「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照してください。

## SoftBank Wi-Fiスポットの設定

ソフトバンクWi-Fiスポットの利用を開始できます。

### SoftBank Wi-Fiスポットの設定

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）



2

SoftBank Wi-Fiスポット



 Wi-Fiスポットの設定画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

暗証番号入力欄をタップ →  暗証番号を入力 →  OK



4

各項目を設定 →  OK

 設定が完了します。

## Bluetooth®の設定

### Bluetooth®の設定

Bluetooth®の設定について詳しくは、「[Bluetooth®機能を利用する](#)」を参照してください。

## データ使用量の設定

### データ使用量の設定

データ使用量について詳しくは、「[データ使用量を確認/制限する](#)」を参照してください。

## microSDと端末容量の設定


### microSDと端末容量の設定

本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント/マウント解除、SDカード内のデータ消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
システム（主にアプリを保存）	本機のシステムメモリの合計容量や、各データの容量、空き容量を確認できます。
microSD	本機に取り付けたSDカードの合計容量や、各データの容量、空き容量を確認できます。
microSDをマウント	SDカードをマウントします。
microSDのマウント解除	SDカードの認識を解除して安全に取り外せるようにします。
microSD内データ消去	SDカードを初期化します。
microSDの暗号化	SDカード内のデータを暗号化します。
優先インストール先	開発者用の設定項目です。

・SDカードの状態によって、表示される項目は異なります。

#### 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）



#### 2

microSDと端末容量



 microSDと端末容量画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

## + microSDと端末容量利用時の操作

### SDカードの認識を解除する

microSDと端末容量画面で **microSDのマウント解除** → **OK**

### SDカードを認識させる

microSDと端末容量画面で **microSDをマウント**

### SDカードを初期化（フォーマット）する

microSDと端末容量画面で **microSD内データ消去** → **SDカード内データを消去** → **操作作用暗証番号入力欄をタップ** → **操作作用暗証番号を入力** → **完了** → **OK** → **すべて消去**

- ・SDカード内のデータはすべて消去されます。
- ・初期化（フォーマット）した内容は元には戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

### SDカード内のデータを暗号化する

microSDと端末容量画面で **microSDの暗号化** → **OK** → **SDカード内データを消去** → **操作作用暗証番号入力欄をタップ** → **操作作用暗証番号を入力** → **完了** → **OK** → **すべて消去**

- ・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。

### USB接続時に優先するモードを設定する

microSDと端末容量画面で **メニュー** → **USB接続** → **接続モードをタップ**

## ! SDカードの暗号化についてのご注意

暗号化されたSDカードは、暗号化を実施した機器以外では認識できなくなります。

- ・SDカードの暗号化の機能により、端末を紛失した際にSDカード内のデータをほかの人が読み取ることを防ぐことができます。
- ・暗号化されたSDカードを端末から外し、別の端末に挿したりSDカードリーダーライターでパソコン等に接続したりしても、接続した機器からSDカード内のデータを参照することはできません。
- ・暗号化を行う際、一度SDカード内のデータがすべて削除されますのでご注意ください。
- ・SDカードの暗号化を解除して通常のSDカードとして使用するためには、「**オールリセット**」を行う必要があります。オールリセットで暗号化状態を解除する際に「microSD内データも消去する」にチェックを入れて初期化する必要があります。その際はSDカード内のデータが削除されますのでご注意ください。
- ・SDカードの暗号化を行った端末は、MTPモード/PTPモードでパソコンと接続することができなくなります。
- ・SDカードの暗号化を行った端末で、別のSDカードに差し替えた場合、SDカードは読み取り専用となります。
- ・読み取り専用のSDカードは「SDカードを初期化（フォーマット）する」の操作を行うことで書き込みが可能となります。その際はSDカード内のデータが削除されますのでご注意ください。



## アプリアップデートの設定

### アプリアップデートの設定


アプリアップデートについて詳しくは、「[アプリケーションを更新する \(アプリアップデート\)](#)」を参照してください。

## アプリケーションの設定

### アプリケーションの設定

本機内のアプリケーションや、実行中のアプリケーションの情報を確認できます。

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



2

#### アプリケーション




 アプリケーション画面が表示されます。

- ・ **ダウンロード済み** / **SDカード上** / **実行中** / **すべて** をタップすると、それぞれの分類のアプリケーションが表示されます。
- ・ タブを左右にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。


3

アプリケーションをタップ

 アプリケーションの詳細が表示されます。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

## データ引継の設定

### データ引継の設定

データ引継の設定について詳しくは、「[SDカードで他の機器とデータをやりとりする \(データ引継\)](#)」を参照してください。


## その他の設定

### その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
ネットワークの設定	機内モードやモバイルネットワークなど、ネットワークに関する機能を設定できます。
ロックとセキュリティ	画面ロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。
文字入力と音声	文字入力や音声検索、音声読み上げに関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	画面の自動回転や画面を押し続けるときの時間などを設定できます。
オールリセット	本機のデータをすべて消去できます。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



### 2


#### その他の設定



 その他の設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定


 設定が完了します。

## 位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	現在地の位置情報取得に無線ネットワークやGPS機能を使用するかどうかを設定します。位置情報を取得すると、アプリケーションで利用されます。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリケーションを表示します。

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



2


### その他の設定




 その他の設定画面が表示されます。

3


### 位置情報




 位置情報画面が表示されます。

4

画面上部の **OFF**  **同意する**



 設定が完了します。

- 位置情報の利用を無効にするときは、**ON** をタップします (**OFF** 表示)。

### + 位置情報を取得する精度を変更する

位置情報画面で **モード**  位置情報のモードをタップ


- 「位置情報」がONのときに設定できます。

## ネットワークの設定

機内モードやモバイルネットワークに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
デフォルトのSMSアプリ	SMSの送受信に利用するアプリケーションを設定します。
VPN設定	VPNの接続先を設定します。
モバイルネットワーク	ネットワークモードなどを設定します。通信事業者について詳しくは、「 <a href="#">海外でご利用になる前に</a> 」を参照してください。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



### 2


#### その他の設定



 その他の設定画面が表示されます。

### 3

#### ネットワークの設定



 ネットワークの設定画面が表示されます。

### 4

各項目を設定

 設定が完了します。

## + ネットワークの設定利用時の操作

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

ネットワークの設定画面で **機内モード**

- ・ **機内モード** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

SMSの送受信に利用するアプリケーションを設定する

ネットワークの設定画面で **デフォルトのSMSアプリ** → アプリケーションをタップ

VPNの接続先を追加する

ネットワークの設定画面で **VPN設定** → **メニュー** → **VPNプロフィールの追加** → 設定項目をタップ → 内容を設定 → **保存**

- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo.またはパスワードを設定しておいてください。
- ・ 追加したVPNを接続/切断するときは、追加したVPN → **接続** / **解除** の順にタップします (ユーザー名やパスワードを要求されたときは、画面に従って操作してください)。

VPNの常時接続先を設定する

ネットワークの設定画面で **VPN設定** → **メニュー** → **常時接続VPN** → VPNの接続先をタップ → **OK**

- ・ あらかじめ、VPNの接続先を追加しておいてください。

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ネットワークの設定画面で **モバイルネットワーク** → **データ通信**

- ・ **データ通信** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ネットワークの設定画面で **モバイルネットワーク** → **データローミング**

- ・ **データローミング** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4G LTE / 4G回線を利用するかどうかを設定する

ネットワークの設定画面で **モバイルネットワーク** → **4Gを利用する**

- ・ **4Gを利用する** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## アクセスポイントを追加する

ネットワークの設定画面で **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **メニュー** → **新しいAPN** → 設定項目をタップ → 設定項目入力欄をタップ → 設定項目を入力 → **完了** → **OK** → **メニュー** → **保存**

## 追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ネットワークの設定画面で **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **メニュー** → **初期設定にリセット**


## ロックとセキュリティの設定

画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
操作用暗証番号設定 <sup>1</sup>	各機能を利用するときの操作用暗証番号を設定します。
画面のロック <sup>2</sup>	画面ロック解除方法を設定します。
ウィジェットの有効化	ウェルカムシート（ロック画面）でウィジェットを有効にするかどうかを設定します。
USIMカードロック設定 <sup>3</sup>	電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定します。
端末の暗号化	本機内のデータを暗号化します。
パスワードを表示	パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定します。
デバイス管理機能	デバイス管理機能を有効にするかどうかを設定します。
提供元不明のアプリ	入手したアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定します。
ストレージのタイプ	ストレージのタイプを確認します。
安全な認証情報の使用	安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定します。
証明書をインストール	暗号化された認証情報をインストールします。
認証ストレージの消去	すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットします。

- 1 「[暗証番号について](#)」を参照してください
- 2 「[タッチパネル操作を禁止する（画面ロック）](#)」を参照してください。
- 3 「[本機の無断使用を防ぐ（USIMカードロック）](#)」を参照してください。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）



## 2


## その他の設定



その他の設定画面が表示されます。

## 3

## ロックとセキュリティ



ロックとセキュリティ画面が表示されます。

## 4

各項目を設定

設定が完了します。

## + ロックとセキュリティ利用時の操作

ウェルカムシート（ロック画面）でウィジェットを有効にするかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **ウィジェットの有効化**

- ・ **ウィジェットの有効化** をタップするたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。

本機内のデータを暗号化する

ロックとセキュリティ画面で **端末の暗号化** → **携帯端末を暗号化** → **ロックNo./パスワードを入力** → **次へ** → **携帯端末を暗号化**

- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・ 電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- ・ 暗号化が中断された場合、本機内のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **パスワードを表示**

- ・ **パスワードを表示** をタップするたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **デバイス管理機能** → **設定項目** をタップ → **有効にする** / **無効にする**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ロックとセキュリティ画面で **提供元不明のアプリ**

- ・ **提供元不明のアプリ** をタップするたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **安全な認証情報の使用** → **システム** / **ユーザー** → **証明書をタップ** → **証明書の確認画面をドラッグして下部を表示** → **無効にする** / **有効にする** → **OK**

暗号化された認証情報をSDカードからインストールする

ロックとセキュリティ画面で **証明書をインストール** → **証明書をタップ** → **パスワード入力欄をタップ** → **認証情報のパスワードを入力** → **完了** → **OK** → **証明書の名前をタップ** → **OK** → **パスワード入力欄をタップ** → **認証情報ストレージのパスワードを入力** → **完了** → **OK**

- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・ 証明書が1件のときは、証明書をタップする必要はありません。
- ・ 条件によっては、証明書の名前をタップする操作やパスワードを入力する操作は必要ありません。
- ・ 認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際などに必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

ロックとセキュリティ画面で **認証ストレージの消去** → **OK**

- ・ 認証ストレージの消去を行うと、すべてのVPN設定も削除されます。

## ！ 暗号化についてのご注意

本機を暗号化すると、電源を入れるたびにストレージ復号化のパスワード入力画面が表示されます。ロックNo./パスワードを入力してください。

- ・暗号化を解除するには、「**オールリセット**」を行う必要があります。
- ・ストレージ復号化のパスワード入力画面では、緊急通報できません。
- ・ストレージ復号化の際、ロックNo./パスワードの入力を10回および20回連続して間違えると、30秒間入力ができません。30回連続して間違えると、本機が初期化されますので、ご注意ください。


## 文字入力と音声の設定

文字入力や音声読み上げに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
現在選択中の キーボード	利用する入力方法を設定します。
SH文字入力 <sup>1</sup>	SH文字入力の動作を設定します。
SH音声入力	SH音声入力を利用するかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。
言語選択（開発者用）	開発者用の設定項目です。
送信時文字コード設定	データ送信時の文字コードを設定します。

1 「[文字入力の設定を行う](#)」を参照してください。

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）



2

その他の設定



 その他の設定画面が表示されます。

## 3

## 文字入力と音声



文字入力と音声の設定画面が表示されます。

## 4

## 各項目を設定

設定が完了します。

## + 文字入力と音声利用時の操作

## 利用する入力方法を設定する

文字入力と音声の設定画面で **現在選択中のキーボード** → 入力方法をタップ

- ・ **入力方法をセットアップ** をタップすると、入力方法の動作が設定できます。


## SH音声入力を利用するかどうかを設定する

文字入力と音声の設定画面で **SH音声入力**

- ・ **SH音声入力** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

## 音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

文字入力と音声の設定画面で **テキスト読み上げの出力** → エンジンをタップ

- ・  をタップすると、音声合成エンジンの動作が設定できます。

## 音声読み上げ時の速度を設定する

文字入力と音声の設定画面で **テキスト読み上げの出力** →

**音声の速度** → 速度をタップ

## サンプルを再生する

文字入力と音声の設定画面で **テキスト読み上げの出力** →

**サンプルを再生**

## マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定する

文字入力と音声の設定画面で **ポインタの速度** → バーをド

ラッグして速度を調整 → **OK**

- ・ バーが長いほど、速度が速くなります。

## データ送信時の文字コードを設定する

文字入力と音声の設定画面で **送信時文字コード設定** →

**Unicode** / **Shift\_JIS**




## 日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日時の自動設定	日付を自動的に設定します。
タイムゾーンの自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。
日付形式の選択	日付の表示形式を設定します。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



### 2


#### その他の設定



 その他の設定画面が表示されます。

### 3


#### 日付と時刻



 日付と時刻画面が表示されます。

### 4

各項目を設定

 設定が完了します。

## + 日付と時刻利用時の操作

### 日付を自動的に設定する

日付と時刻画面で **日時の自動設定**



- ・ **日時の自動設定** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの自動設定**

- ・ **タイムゾーンの自動設定** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 日付を手動で設定する

日付と時刻画面で **日付設定**  + / - をくり返しタップして、年/月/日を入力  OK


- ・ **日時の自動設定** を解除 (  ) しているときに設定できません。

### 時刻を手動で設定する

日付と時刻画面で **時刻設定**  + / - をくり返しタップして、時/分を入力  OK

- ・ **日時の自動設定** を解除 (  ) しているときに設定できません。

### タイムゾーンを手動で設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの選択**  国/地域/都市名などをタップ

- ・ **タイムゾーンの自動設定** を解除 (  ) しているときに設定できます。

### 時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

日付と時刻画面で **24時間表示**

- ・ **24時間表示** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 日付の表示形式を設定する

日付と時刻画面で **日付形式の選択**  日付形式をタップ


## ユーザー補助の設定

文字サイズや画面の自動回転などを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
字幕	字幕表示について設定します。
拡大操作	トリプルタップで画面を拡大するかどうかを設定します。
大きい文字サイズ	画面に表示される文字を大きくします。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
ユーザー補助のショートカット	簡単な操作でユーザー補助機能を有効にするかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力 <sup>1</sup>	音声読み上げ時の詳細設定をします。
押し続ける時間	ボタンを長押しするときの、画面を押し続ける時間を設定します。

1 「文字入力と音声の設定」を参照してください。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）



### 2


#### その他の設定



 その他の設定画面が表示されます。

### 3


#### ユーザー補助



 ユーザー補助画面が表示されます。

### 4

各項目を設定

 設定が完了します。

## + ユーザー補助利用時の操作

### 字幕を表示するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → 画面上部の **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップするとONに、**ON** をタップするとOFFに切り替わります。

### 字幕の表示方法を設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → **言語** / **文字サイズ** / **字幕スタイル** → 設定項目をタップ

- ・ 「字幕」がONのときに設定できます。

### トリプルタップで画面を拡大するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **拡大操作** → 画面上部の **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップするとONに、**ON** をタップするとOFFに切り替わります。

### 画面に表示される文字を大きくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **大きい文字サイズ**

- ・ **大きい文字サイズ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 画面を自動的に回転させるかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **画面の自動回転**

- ・ **画面の自動回転** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## パスワードを音声出力するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **パスワードの音声出力**

- ・ **パスワードの音声出力** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 簡単な操作でユーザー補助機能を有効にするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **ユーザー補助のショートカット** → 画面上部の **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップするとONに、 **ON** をタップするとOFFに切り替わります。

## 長押しするときの画面を押し続ける時間を設定する


ユーザー補助画面で **押し続ける時間** → 設定項目をタップ

## オールリセット

本機データをすべて消去できます。

- ・ オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・ 消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



2


その他の設定



 その他の設定画面が表示されます。


3

オールリセット → オールリセット




4

操作暗証番号入力欄をタップ → 操作暗証番号を入力 → **完了** → **OK**

 オールリセット画面が表示されます。

5

画面内の注意事項を確認 → 携帯端末をリセット



6

すべて消去

オールリセットが実行されます。

## 困ったときは

データの保存について.....	228
バックアップと復元.....	228
トラブルシューティング.....	229
仕様.....	231
保証とアフターサービス.....	232
お問い合わせ先一覧.....	232

## データの保存について

### データの保存先について

- データの保存先として、本体メモリとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け/取り外しなどについては、「[SDカードについて](#)」を参照してください。
- データ作成時の保存先は変更できません。おもなデータの保存先は次のとおりです。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール、メモ帳	データ作成時、本体メモリに保存されます。
静止画、動画	データ作成時、SDカードに保存されます。

## バックアップと復元

### バックアップ/復元の方法について

バックアップ/復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	専用のアプリケーションを利用して、本機のデータをネットワーク内のサーバーや本機のSDカードに保存（バックアップ）したり、読み込んだりすることができます。詳しくは「 <a href="#">あんしんバックアップを利用する</a> 」を参照してください。
データ引継	端末設定の「データ引継」を利用して、他の機器や本機で保存したSDカードのデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存（バックアップ）したりすることができます。詳しくは「 <a href="#">SDカードで他の機器とデータをやりとりする（データ引継）</a> 」を参照してください。
各アプリケーションからの操作	アプリケーションによって、設定を変更できるものもあります。
パソコンなどと接続	本機とパソコンなどをmicroUSBケーブルで接続し、データをやりとりすることができます。詳しくは「 <a href="#">パソコンとUSBで接続する</a> 」を参照してください。



## トラブルシューティング

### 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

### ? こんなときは


Q. 電源が入らない

- A.  を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、 を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を充電してください。
- A. 本機の温度が高い状態で使用し続けて、電源が切れませんでしたか。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。





Q. 電源が自動的に切れる

- A. 本機の温度が高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示されたあと、約3分後に電源が切れます。


Q. フリーズ/動作が不安定

- A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に電源を切ることができます。
-  (8秒以上長押し)
- ・バイブレータが動作したあとに指を離すと、電源が切れません。

Q. 画面に触れていないのに本機が勝手に動作する/画面に触れても本機が反応しない







- A.  を押して画面を消灯させたあと、再度  を押して画面を点灯させてから操作してください。
- A. 軽く触れただけでは操作できない場合、「かんたん押し感タッチ」が有効 (ON) になっている可能性があります。次の操作で無効 (OFF) になっていることを確認してください。
- ホーム画面で「基本機能」の  (設定) → 

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない








- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
- A. 電源を入れ直してください。
- A. 「機内モード」に設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で「機内モード」を解除してください。

 (長押し) → 

- A. 「データ通信」が無効になっていませんか。次の操作で「データ通信」が有効 (ON) になっていることを確認してください。

ホーム画面で「基本機能」の  (設定) →  →  →  →  (  表示)

- A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で「基本機能」の  (設定) →  →  →  →  →  → 


Q. 電池の消費が早い

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。
- A. モバイルライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能/操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の使用可能時間は短くなります。無駄な電池の消費が気になるときは、エコ技設定を利用してください。詳しくは、「電池の消費を軽減する (エコ技設定)」を参照してください。

Q. 画面が急に暗くなる

- A. 本機の温度が高くなると、自動的に画面の明るさが暗くなります。本機の温度が下がると、元の明るさに戻ります。

Q. 画面ロックが解除できない

- A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に電源を切ることができます。
-  (8秒以上長押し)
- ・バイブレータが動作したあとに指を離すと、電源が切れません。

Q. 充電できない／充電に時間がかかる

- A. ACアダプタのmicroUSBプラグが卓上ホルダーや本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、内蔵電池を劣化させる原因となります。
- A. 充電ランプが点滅していませんか。充電ができていません。指定品の充電器を使用して充電してください。それでも充電ができない場合は、「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。
- A. 本機／卓上ホルダーの充電端子、ACアダプタのmicroUSBプラグ、本機の外部接続端子や卓上ホルダーの接続端子が汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
- A. USB充電を利用していませんか。USB充電を利用すると、ACアダプタで充電したときよりも充電時間が長くなります。接続環境によっては充電できないことがあります。

Q. 充電が止まる／充電が始まらない

- A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。


Q. USIMカードが認識されない



- A. USIMカードは正しく取り付けられていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありますか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC（金属）部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
- A. 違うUSIMカードを取り付けていませんか。使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。

Q. USB充電できない

- A. パソコンの電源が入っていますか。電源が入っていないときは充電できません。
- A. USBハブを使用していませんか。USBハブを使用しているときは、充電できないことがあります。オプション品のPC接続用microUSBケーブルをパソコンに直接接続してください。


Q. 電話がかかけられない／繋がらない

- A. 「機内モード」に設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で「機内モード」を解除してください。

（長押し）  **機内モード**

- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q. 電話の相手の声が聞こえない

- A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に本機側面の  を押し、通話音量を大きくしてください。
- A. 常にハンズフリー機器を使って通話する設定となっていないですか。次の操作で「常にハンズフリー通話」が無効になっていることを確認してください。

ホーム画面で「基本機能」の （設定） 

**Bluetooth**  **メニュー**  **常にハンズフリー通話**

（  表示）

・「Bluetooth」がONのときに確認できます。

Q. カメラが起動できない／自動的に終了する



- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。本機を充電してください。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでないと、自動的に終了します。
- A. 本機の温度が高い状態のままカメラを使用し続けると、警告画面が表示され、自動終了します（撮影データは保存されません）。

Q. 緊急ブザーが鳴らない

- A. 緊急ブザースイッチが途中で止まっていますか。緊急ブザースイッチを左へ、完全にスライドさせてください。

Q. タップ操作で思うように動作しない

- A. 次の操作で「タッチパネル補正」を行ってください。

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  **端末情**

**報・センサー補正**  **タッチパネル補正**  **6箇所の円**

の中心をタップ

・上記操作は、よくお使いになる姿勢や角度で行ってください。



## 仕様

### 本体

本体の仕様は次のとおりです。

- ・下記の時間は、画面の明るさを「中間」に設定したときの数値です。
- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、下記の時間は変動します。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

項目	説明
質量	約132g (内蔵電池を含む)
内蔵電池容量	2400mAh
連続通話時間 <sup>1</sup>	約1130分 (3Gモード) 約600分 (GSMモード)
連続待受時間 <sup>2</sup>	約650時間 (3Gモード) 約600時間 (GSMモード) 約530時間 (4Gモード: AXGP網) 約560時間 (4Gモード: FDD-LTE網)
テレビ (ワンセグ) 連続視聴時間 <sup>3</sup>	約11時間
充電時間 <sup>4</sup>	ACアダプタ [SHCEJ1]: 約180分 ACアダプタ (microUSB 1.0A) [ZTDC1]: 約180分
サイズ (幅×高さ×奥行)	約65×134×11mm (突起部 除く)
最大出力	3G: 0.25W GSM (900MHz): 2W GSM (1800MHz, 1900MHz): 1W 4G: 0.2W
通信速度 <sup>5</sup>	SoftBank 4G: 下り最大110Mbps / 上り最大10Mbps SoftBank 4G LTE: 下り最大112.5Mbps <sup>6</sup> / 上り最大25Mbps

- 1 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信 / 緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 テレビ (ワンセグ) 連続視聴時間とは、電池の充電を満たし、サウンド設定を「ナチュラル」、横画面フルスクリーン表示、別売のマイク付ステレオイヤホンを使用し、音量最大、電池残量約10%を残した計算値です。
- 4 充電時間は、本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した場合の数値です。
- 5 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。また、ご利用地域によって通信速度が異なります。
- 6 ご利用のエリアによっては、下り最大75Mbpsもしくは37.5Mbpsとなります。  
対応エリアについては、ソフトバンクホームページをご確認ください。

### 卓上ホルダー

項目	説明
入力電圧 / 入力電流	DC 5.0V / 1.8A
出力電圧 / 出力電流	DC 5.0V / 1.8A
充電温度範囲	5°C ~ 35°C
サイズ (幅×高さ×奥行)	約98×53.2×52.7mm

### 使用材料 (本体)

使用箇所	使用材料 / 表面処理
キャビネット (ディスプレイ側)	ガラス入りPA樹脂 + アルミニウム / 塗装、UV塗装、印刷
背面カバー	PC樹脂 / 塗装、UV塗装、印刷
カード挿入口 キャップ	PC樹脂 + エラストマー樹脂 + シリコンゴム + ステンレス / 塗装、UV塗装
電源キー、音量 Up / Down キー	PC樹脂 / 塗装、UV塗装
イヤホンマイク端子	PA樹脂 + 銅
ディスプレイ	強化ガラス / 裏面印刷
飛散防止シート	PET / 裏面印刷、表面防汚処理
フロントキーカバー、カメラ窓	PC樹脂 + アクリル樹脂 / 裏面印刷
フロントキー (電話キー、ホームキー、メールキー)	PC樹脂 / 裏面印刷、UV塗装
充電端子	ABS樹脂 + ステンレス / 無電解Niメッキ、Auメッキ
緊急ブザー イッチ、USIMトレイ	POM樹脂
赤外線ポート、モバイルライト窓	アクリル樹脂
外部接続端子	PA樹脂 + ステンレス
IMEIトレイ	PP樹脂

### 使用材料 (卓上ホルダー)

使用箇所	使用材料 / 表面処理
キャビネット	ABS樹脂 / シボ加工
充電端子	リン青銅 / 金メッキ
接続端子	ステンレス鋼

## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

### 注意

#### 損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、故障、修理、機種変更の際や、その他の取り扱いなどによって、本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。  
ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼ったり、接着剤などで本製品に装飾を施すと、改造とみなされることがあり、修理をお引き受けできない場合があります。

### アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクカスタマーサポート

#### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）  
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

#### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）  
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）  
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが次の番号へおかけください。  
東日本地域：022-380-4380（有料）  
東海地域：052-388-2002（有料）  
関西地域：06-7669-0180（有料）  
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

### スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら  
ソフトバンク携帯電話から151（無料）  
一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

## シンプルスマホ2 ユーザーガイド 索引

### あ

アプリアップデートの設定.....	215
アプリケーション（アプリ）について.....	22
アプリケーション一覧.....	23
アプリケーションの設定.....	215
アプリケーションを更新する（アプリアップデート）.....	53
アラームを利用する.....	157
暗証番号について.....	40
安心機能の設定.....	206
あんしんバックアップを利用する.....	139

### い

インターネットを利用する.....	104
-------------------	-----

### う

ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ.....	56
ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする.....	63

### お

お問い合わせ先一覧.....	232
オプションサービス.....	73
お店などの情報を電話帳に登録する.....	128
音楽を聴く（ミュージック）.....	163
音声で本機を操作する.....	45
音声を録音／再生する（ボイスレコーダー）.....	172

### か

海外でご利用になる前に.....	196
海外で電話をかける.....	197
各種データを管理する（コンテンツ管理）.....	168
拡大鏡を利用する.....	124
各部の名称とはたらき.....	8
壁紙・画面の設定.....	204
画面上部（ステータスバー）のマークの見かた.....	58
画面の表示フォント（書体）を変更する.....	66
カレンダーを利用する.....	153
かんたん押し感タッチの設定.....	206

### き

機内モードを利用する.....	30
基本的な操作のしくみ.....	20
緊急速報メールを利用する.....	138
緊急ブザーを利用する.....	145

### け

元気だよメールを利用する.....	149
検索を利用する.....	152

## さ

さまざまな方法で撮影する..... 113

## し

写真（静止画）を撮影する..... 110  
 充電する..... 13  
 仕様..... 231  
 省エネの設定..... 205

## す

ストップウォッチを利用する..... 160

## せ

静止画／動画を確認・管理する（アルバム）..... 114  
 静止画／動画を送信する..... 119  
 世界時計を利用する..... 159  
 赤外線での他の機器とデータをやりとりする..... 189

## そ

装飾したS!メール（デコレメール）を送信する..... 92  
 その他の設定..... 216  
 ソフトウェアを更新する..... 52

## た

タイマーを利用する..... 161  
 タッチパネル操作を禁止する（画面ロック）..... 43  
 タッチパネルの使いかた..... 18  
 単語の意味を調べる（辞書）..... 174  
 端末情報・センサー補正の設定..... 207  
 端末の設定について..... 200

## ち

地図を利用する..... 150  
 着信音・バイブの設定..... 201

## つ

通知パネルで本機の状態やお知らせを確認する..... 59  
 通話の設定..... 209  
 通話の設定をする..... 78  
 使い方ガイドの設定..... 210

## て

テザリングオプションを利用する..... 184  
 データ使用量の設定..... 213  
 データ使用量を確認／制限する..... 48  
 データの保存について..... 228  
 データ引継の設定..... 216

テレビ（ワンセグ）を視聴する..... 132  
 電源を入れる／切る..... 17  
 電卓を利用する..... 153  
 電池の消費を軽減する（エコ技設定）..... 46  
 電話帳／通話履歴から電話をかける..... 71  
 電話帳をインポートする..... 83  
 電話帳をバックアップする..... 85  
 電話帳を利用する..... 80  
 電話番号について..... 28  
 電話をかける／受ける..... 68

## と

トラブルシューティング..... 229

## は

バーコードを読み取る..... 124  
 パソコンとUSBで接続する..... 178  
 パソコン用ファイルを利用する（OfficeSuite）..... 168  
 バックアップと復元..... 228

## ひ

ビデオ（動画）を撮影する..... 111

## ふ

ブラウザの設定..... 210  
 プロフィールの設定..... 201

## ほ

保証とアフターサービス..... 232  
 歩数計の設定..... 211  
 歩数計を利用する..... 170  
 ホーム画面のしくみ..... 57  
 ホーム画面をアレンジする..... 63  
 ホームの設定..... 208  
 本機で使いかたを確認する..... 4  
 本機の無断使用を防ぐ（USIMカードロック）..... 41

## ま

マナーモードを利用する..... 29

## め

名刺を電話帳に登録する..... 125  
 メモ帳を利用する..... 166  
 メールの種類について..... 88  
 メールの設定..... 209  
 メール（S!メール）／ショートメール（SMS）を送信する..... 89

## も

- 文字を入力する..... 30
- 文字を読み取る..... 127

## ゆ

- ユーザーガイドについて..... 4

## よ

- よく使う単語を登録する（ユーザー辞書）..... 39
- よく連絡する相手を楽ともリンクに登録して利用する..... 60
- 読んだよメールを利用する..... 147

## り

- 旅行の写真や情報をアルバムにまとめる..... 120

## B

- Bluetooth®機能を利用する..... 185
- Bluetooth®の設定..... 212

## F

- Facebookを利用する..... 162

## M

- microSDと端末容量の設定..... 213

## S

- S!メール初回起動時の設定について..... 88
- S!メール/SMS作成時にできること..... 99
- S!メール/SMSのはたらきを設定する..... 101
- S!メール/SMSを管理する..... 95
- S!メール/SMSを受信/返信する..... 93
- SDカードで他の機器とデータをやりとりする  
（データ引継）..... 50
- SDカードについて..... 11
- SoftBank Wi-Fiスポットの設定..... 212

## T

- Twitterを利用する..... 162

## U

- USIMカードについて..... 9

## W

- Wi-Fiで接続する..... 180





## シンプルスマホ2 ユーザーガイド

2018年10月 第2版  
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：シンプルスマホ2  
製造元：シャープ株式会社